

Guide d'installation du Smart-UPS™ RT

Bloc-batterie de remplacement

Consignes de sécurité importantes

Lisez attentivement les instructions et examinez le matériel pour vous familiariser avec l'appareil avant de l'installer, de l'utiliser, de le réviser ou de l'entretenir. Les messages ci-dessous peuvent figurer dans ce document ou sur l'équipement pour vous avertir de risques possibles ou pour attirer votre attention sur des informations visant à clarifier ou simplifier une procédure.



Ce symbole ajouté à une étiquette de sécurité « Danger » ou « Avertissement » indique la présence d'un risque électrique pouvant provoquer des blessures si les instructions ne sont pas respectées.



Ce symbole est un symbole d'alerte. Il est utilisé pour vous alerter de risques éventuels de dommages corporels. Il est nécessaire de respecter tous les messages de sécurité écrits après ce symbole pour éviter toute blessure voire la mort.

⚠ DANGER

DANGER indique une situation de danger qui, faute d'être évitée, **occasionnera des blessures graves, voire mortelles.**

⚠ AVERTISSEMENT :

AVERTISSEMENT indique une situation de danger qui, faute d'être évitée, **risque d'occasionner** des blessures graves, voire mortelles.

⚠ ATTENTION

ATTENTION indique une situation de danger qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures légères ou modérées.

REMARQUE

REMARQUE concerne des pratiques sans risque de blessure.

Consignes de manutention



< 18 kg
< 40 lb



18-32 kg
40-70 lb



32-55 kg
70-120 lb



> 55 kg
> 120 lb



Instructions de sécurité et informations générales

- Respectez tous les règlements nationaux et locaux relatifs aux installations électriques.
- Recyclez toujours les batteries usagées.
- Pour en savoir plus sur le recyclage des modules de batteries usagés, consultez la fiche Informations sur les batteries usagées fournie avec le module de batteries de recharge.
- Recyclez les matériaux de l'emballage ou conservez-les afin de les réutiliser.
- Avant de remplacer les batteries, retirez les bijoux conducteurs, tels que chaînes, bracelets et bagues. Un courant à haute intensité traversant les matières conductrices peut causer de graves brûlures.
- Ne jetez pas les batteries au feu. Les batteries pourraient exploser.
- N'ouvrez pas et n'altérez pas les batteries. Une fuite de son électrolyte serait dangereuse pour les yeux et la peau, et il peut être毒ique.
- L'entretien des batteries doit être effectué ou supervisé par un personnel spécialisé connaissant parfaitement les mesures de sécurité.
- Les batteries comportent des risques de choc électrique et de brûlure par un courant élevé de court-circuit.
- Des batteries défaillantes peuvent atteindre des températures dépassant les seuils de brûlure sur leurs surfaces exposées.

Sécurité de la batterie

▲ ATTENTION

RISQUE D'ÉMANATION DE SULFURE D'HYDROGÈNE ET DE FUMÉE EXCESSIVE

- Remplacez la pile au moins tous les 5 ans ou à la fin de sa durée de vie, si celle-ci est antérieure.
- Remplacez immédiatement la batterie si l'onduleur indique que ce remplacement est nécessaire.
- Remplacez toute batterie par un modèle portant le même numéro de référence et du même type que dans l'appareil d'origine.
- Remplacez immédiatement les batteries si l'onduleur indique une surchauffe interne ou celle des batteries, ou si vous constatez une fuite d'électrolyte. Mettez l'onduleur hors tension, débranchez-le de la prise secteur, et déconnectez les batteries. N'utilisez pas l'onduleur avant que ses batteries ne soient remplacées.
- *Remplacez tous les blocs-batteries (y compris ceux des blocs-batteries externes) vieux de plus d'un an lors de l'installation de blocs-batteries supplémentaires ou du remplacement du (des) bloc(s)-batterie(s).

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures mineures ou modérées et endommager l'équipement.

* Contactez l'assistance clients mondiale de APC by Schneider Electric pour déterminer l'âge des blocs-batteries installés.

Remplacement des modules de batteries

⚠ ATTENTION

RISQUE DE CHUTE D'OBJETS

- Cet équipement est lourd. Les batteries pèsent 24,5 kg (54 lb).
- Adaptez systématiquement le mode de levage le plus sûr au poids de l'équipement.
- Respectez tous les règlements nationaux et locaux relatifs aux installations électriques.
- Utilisez la poignée du module de batterie pour faire glisser les modules de batterie dans ou hors de l'onduleur et du bloc de batterie externe (XLBP).
- N'utilisez pas la poignée pour soulever ou porter le module de batteries.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages matériels et des blessures mineures à modérées.


Remarque : Les batteries se chargeront à 90 % de leur capacité au cours des 4 premières heures de fonctionnement sur le réseau électrique. Ne comptez pas sur une autonomie complète pendant cette période de chargement initiale.

Onduleur	XLBP	RBC	Rail Kit
SRTG15KXLI SRTG20KXLI	SRTG192XLBP2	APCRBC172	SRTGRK1 pour module d'alimentation de l'onduleur SRTGRK2 pour blocs-batteries
	SURT192XLBPG2		SURTRKG2 pour blocs-batteries


Éléments fournis

Manuel d'installation	Packing list
 (x1)	 (x1)


1




2




3




4




5




6




7




8




9




10



11



12



Vérifier/modifier la date d'installation du RBC

Utilisez les boutons fléchés HAUT/BAS de l'écran du panneau avant de l'onduleur pour accéder au Menu de configuration > Batterie > Date d'installation pour vérifier/modifier la date d'installation du RBC.

APC by Schneider Electric

Assistance clientèle mondiale

L'assistance clientèle pour ce produit et tout autre produit APC™ by Schneider Electric est disponible gratuitement de l'une des manières suivantes :

- Consultez le site Web de APC by Schneider Electric pour accéder aux documents de la base de connaissances de APC by Schneider Electric et soumettre vos demandes d'assistance.
 - **www.apc.com** (siège social)
Connectez-vous aux sites web locaux pour chaque pays de APC by Schneider Electric, qui contiennent des informations relatives à l'assistance clients.
 - **www.apc.com/support/**
Accédez à une assistance globale incluant la base de connaissances APC by Schneider Electric et une assistance via Internet.
- Contactez un centre d'assistance APC by Schneider Electric par téléphone ou par e-mail.
 - Centres locaux par pays : consultez la page www.apc.com/support/contact pour obtenir les coordonnées de contact.

Pour plus d'informations sur le mode d'obtention d'assistance du service clientèle, contactez le représentant APC by Schneider Electric ou le revendeur qui vous a fourni votre produit APC by Schneider Electric.

Les informations relative au service d'assistance clients et la garantie sont disponibles sur le site web d'APC by Schneider Electric : www.apc.com.

© 2020 APC by Schneider Electric. APC, le logo APC et Smart-UPS sont la propriété de Schneider Electric Industries S.A.S., ou de leurs filiales. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.