

HP USB-C G5 grundläggande dockningsstation



Skapa nya möjligheter

Ha allt som behövs för att få jobbet gjort med den här kompakta dockan som håller alla skrivbord fria från trassel. Med en enda USB-C® -kabel¹ frigörs portarna för alla tillbehör – anslut upp till tre högupplösta bildskärmar,² en stabil Ethernet-anslutning och mycket mer ... allt medan den bärbara datorn laddas.¹ Rensa trasslet på skrivbordet och få sinnesro med denna HP USB-C G5 Essential docka.



Sömlös produktivitet

Allt blir enklare med endast en enda USB-C® -kabel.¹ Den här grundläggande dockningsstationen driver och har sömlöst stöd för 4 USB-A-portar för alla tillbehör, upp till 3 högupplösta bildskärmar² och en stabil Ethernet-anslutning – allt samtidigt som 65 W ström levereras till den bärbara datorn.

Fler portar, mindre begränsningar

Den här grundläggande dockningsstationen är designad för att fungera med alla arbetsuppgifter.¹ Den är kompatibel med de flesta datorer med USB-C® eller Thunderbolt™,⁵ och dess olika portar skapar större möjligheter för alla tillbehör.

Enkel installation.

Grundläggande hanterbarhet

Anslut dockan och börja jobba. Det är enkelt att alltid vara uppdaterad med viktiga hanterbarhetsfunktioner¹ inklusive anslutna uppdateringar av den inbyggda programvaran,³ PXE-start⁴ LAN/WLAN-växling och mer.

Kompakt med inverkan

Skapa mer utrymme på skrivbordet och rensa bort trasslet med en kompakt dockningsstation som tar upp mindre än 13 x 13 cm utrymme. Med en enda kabel blir mindre mer.

HP USB-C G5 grundläggande dockningsstation

Ansluten uppdatering av den inbyggda programvaran

IT kan hantera uppdateringar av den inbyggda programvara för dockningsstationen medan den är ansluten till värddatorn.³

PXE-uppstart

Starta datorer via ett nätverksgränssnitt vilket låter IT-teamet fjärrkonfigurera en anställds enhet.⁴

LAN/WLAN-växling

Stäng av WLAN-antennerna automatiskt när datorn är ansluten till en LAN-kabeln. När enheten kopplas bort från LAN-kabeln växlar den automatiskt från en trådad nätverksanslutning till Wi-Fi.¹

In-band MAC-addressgenomströmning

Få åtkomst till den bärbara datorns in-band MAC-adress även om den är ansluten via dockans LAN-gränssnitt med hjälp av funktionaliteten MAC-addressgenomströmning (MAPT).⁶

HP USB-C G5 grundläggande dockningsstation



Produktnummer	72C71AA
Kompatibilitet	Testad och stöds på HPs G8/G9 bärbara datorer, Apple MacBook Air Retina 2020, Google Pixelbook Go, Google Pixelbook Go 2, Apple MacBook Pro M1 2020, MacBook Air M1 2020 och Latitude 7420. Kompatibilitet med bärbara HP-datorer finns på – https://pcb.inc.hp.com/webapp/#/us-en – sök per bärbar dator.
UPC-nummer	197029013002
Portar och anslutningar	Framsida: 1 SuperSpeed USB Type-C® 7.5 Gbit/s överföringshastighet (upp till 15 W USB-strömförsörjning) Sida: 2 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbit/s överföringshastighet (laddning); 1 kombinerat ljuduttag Baksida: 2 DisplayPort™ 1.4; 1 HDMI 2.0; 1 RJ-45; 2 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbit/s överföringshastighet (laddning)
Nätadapterport	1 x 4,5 mm
Nätenhet	120 W ^B
Anslutningstyp	1 främre USB-kabel Type C® för anslutning till värdsystemet (upp till 65 W USB-ströml leverans)
Funktioner för hanterbarhet	PXE-start; LAN/WLAN-växling; Automatisk uppdatering av ansluten inbyggd programvara; In-band MAC-adressgenomströmning ^{4,1,3,6}
Ström till systemet	Upp till 65 W via USB Type-C®? (både HP-värdenheter och icke HP-värdenheter) ¹
Strömförsörjningsprofiler (PD)	5 W/5 A; 9 W/5 A; 12 W/5 A; 15 W/5 A; 20 W/5 A; 10 W/5 A
Kabellängd	1 m
Stöd för extern bildskärmar	Upp till tre bildskärmar stöds, beroende på värdenhetens funktionalitet. Tre 4K-bildskärmar kräver en enhet med DisplayPort 1.4™ med Display Stream Compression. Om systemet inte har stöd för Display Stream Compression måste systemet ha stöd för DisplayPort 1.4™ med högupplöst läge aktiverat i systemet. ^{2,7}
Typ av strömknapp	Mekanisk strömknapp med LED-indikator för ström eller wake host-system ¹
Produktmaterial	Plast
Primär färg på produkten	Svart
Kompatibla operativsystem	Windows 10; Windows 11; macOS; Chrome OS™; Linux ThinPro 8.0
Systemkrav, minimum	USB Type-C® (USB Power Delivery, Alt Mode DisplayPort™)
Medföljer	HP USB-C G5 grundläggande dockningsstation; 120 W nätadapter; Strömkabel; Snabbinstallationsanvisningar; Garantikort
Mått (L x B x H)	122 x 122 x 45 mm
Vikt	0,68 kg
Fysiska säkerhetsfunktioner	1 standardiserad plats för Kensington-lås ⁹

HP USB-C G5 grundläggande dockningsstation

Fotnoter om meddelandetjänster

¹ Den här dockan har för närvarande inte stöd för out-of-band MAC-adresssgenomströmning. Den här dockan har stöd för in-band MAC-adresssgenomströmning på kommersiella bärbara datorer HP G8 och G9 och kräver en NIC-drivrutin som kan laddas ned på <https://support.hp.com>. In-band MAC-adresssgenomströmning kräver att Windows körs för att fungera. På (S0) och standby/vilolägen (S3) stöds. Funktionaliteten out-of-band MAC-adresssgenomströmning är planerad till första halvåret 2023 genom en uppdatering av den inbyggda programvaran. För USB-C® alt mode-funktionalitet måste värddatorn ha stöd för protokollet DisplayPort™ Alt mode genom sin USB-C®- eller Thunderbolt™-port. Laddning och portreplikering stöds på bärbara datorer som har implementerat branschspecifikationer för USB-C® alt mode. Strömknappen för att slå på eller väcka systemet fungerar endast på bärbara HP datorer eller bärbara datorer som stöds av HP. Funktionaliteten PXE-uppstart beror på om värdsystemets inbyggda programvara har EFI-drivrutinen tillgänglig. Anslutna uppdateringar av inbyggd programvara kräver att slutanvändaren övervakar uppdateringsprocessen för den inbyggda programvaran till den är slutförd. HP tillhandahåller inte Ethernet- och ljuddrivrutiner för Mac-datorer.

² Videoupplösningar och om de stöds beror på den bärbara datorns maximala kapacitet. Har stöd för 3 x FHD @ 60 Hz, 2 x QHD @ 60 Hz, 3 x 4K (kräver en dator med DisplayPort™ 1.4 med Display Stream Compression. Om systemet inte har stöd för Display Stream Compression måste systemet ha stöd DisplayPort™ 1.4 med högupplöst läge aktiverat i systemet).

³ Dockningsstationen kan inte användas under uppdateringen.

⁴ Funktionaliteten PXE-uppstart beror på om värdsystemets inbyggda programvara har EFI-drivrutinen tillgänglig.

⁵ Alla funktioner fungerar inte på alla operativsystem eller alla HP-enheter eller icke HP-enheter.

⁶ Den här dockan har för närvarande inte stöd för out-of-band MAC-adresssgenomströmning. Den här dockan har stöd för in-band MAC-adresssgenomströmning på kommersiella bärbara datorer HP G8 och G9 och kräver en NIC-drivrutin som kan laddas ned på <https://support.hp.com>. In-band MAC-adresssgenomströmning kräver att Windows körs för att fungera. På (S0) och standby/vilolägen (S3) stöds. Funktionaliteten out-of-band MAC-adresssgenomströmning är planerad till första halvåret 2023 genom en uppdatering av den inbyggda programvaran.

Fotnoter med tekniska specifikationer

⁷ Den version och det färgformat som stöds för Display Stream Compression (DSC) beror på grafikkortets kapacitet. Display Stream Compression (DSC) inaktiveras när bildskärmen är ansluten till VGA-porten eller en extern DP2 VGA-dongel.

⁸ Kan inte använda någon effekt under 120 W. Endast 120 W eller högre. Mer effekt ger inte mer prestanda till systemet.

⁹ Läs säljs separat.

