
# ROLINE Schutzkontakt-Zuleitungskabel, 230VAC, offenes Ende, schwarz, 3 m

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | 19.08.1111 |
| **Hersteller** | ROLINE |
| **Hersteller-Art.-Nr.** | 19.08.1111 |
| **EAN (Einzelstück)** | 7611990138197 |







**Zuleitungskabel mit Schutzkontakt-Stecker und offenem Ende, 16A/230V AC**

• Zuleitung: H05VV-F 3G 1mm²
• Farbe: schwarz
• offenes Ende mit Aderendhülsen

1. Warnhinweise
- Das Kabel darf nur durch einen Fachmann (Elektriker, Elektrotechniker oder ähnliche Qualifikation) angeschlossen werden!
- Vor der Montage stellen Sie bitte sicher, dass der 3 polige Stecker mit Schutzkontakt NICHT an eine Stromquelle (230 V AC) angeschlossen ist!

2. Montage
- Verbinden Sie das offene Ende des Kabel fachgerecht mit Ihrem Endgerät.
- Achten Sie dabei bitte auf die entsprechende Farbcodierung (braun, blau, gelb/grün) und, dass die abisolierten Enden des Kabels mit Aderendhülsen versehen sind.
- Befestigen Sie bitte das montierte Kabelende mit der Zugentlastung, um ein Abreißen oder Beschädigen des Kabels zu vermeiden.

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Hersteller | ROLINE |
| Produktgruppe | Stromkabel |
| Produkttyp | Zuleitungskabel |
| Farbe | schwarz |
| Länge | 3 m |
| Anschlüsse | Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F Stecker / offenes Ende |
| Max. Strom | 16 A |
| Max. Spannung | 250V AC |
| Max. Leistung | 3600W |
| Kabelmantelmaterial | H05VV-F |
| Aderquerschnitt (mm²) | 1 |
| Materialkennung | H05VV-F |
| Kabel Aussendurchmesser | 7 mm |
| Anzahl Adern | 3 |
| Seite 1 Bezeichnung | Schutzkontakt Stecker |
| Seite 1 Stecker Aussen Ø (mm) | 38 |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F |
| Seite 1 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | offenes Ende |
| Regionale Verwendung | Deutschland, Österreich, Niederlande Frankreich, Tschechien, Slowakei |
| Gewicht | 287.8 g |
| Verpackungshöhe | 50 mm |
| Verpackungsbreite | 80 mm |
| Verpackungstiefe | 260 mm |
| Paketgewicht | 0.3 kg |