

Adaptateur USB vers HDMI / DP / VGA - Compatible Windows Uniquement

Ce Guide de Démarrage Rapide fournit des informations de configuration pour les produits StarTech.com suivants :

Tableau de Référence des Produits		
ID du Produit	Titre du Produit	URL de la Page Produit de StarTech.com
USB32HD2	Adaptateur USB 3.0 vers Double HDMI	www.StarTech.com/fr-fr/USB32HD2
USB32HDES	Carte Vidéo Externe Mince USB 3.0 vers HDMI	www.StarTech.com/fr-fr/USB32HDES
USB32HDEH	Adaptateur USB 3.0 vers HDMI® avec port Hub USB	www.StarTech.com/fr-fr/USB32HDEH
USB32HD4	Adaptateur USB 3.0 vers 4x HDMI - 1080p	www.StarTech.com/fr-fr/USB32HD4
USBC2HD4	Adaptateur USB-C vers 4x HDMI - 1080p	www.StarTech.com/fr-fr/USBC2HD4
USB32DPES2	Adaptateur Vidéo USB 3.0 vers DisplayPort	www.StarTech.com/fr-fr/USB32DPES2
USB32VGAES	Carte Vidéo Externe Mince USB 3.0 vers VGA	www.StarTech.com/fr-fr/USB32VGAES

Tableau de Référence des Composants		
Composants	Fonction	
1	Hôte USB Intégré (USB-A ou USB-C)	• Connexion à un port USB d'un Ordinateur Hôte
2	Port(s) de Sortie Vidéo (HDMI, DisplayPort ou VGA)	• Connexion à un Dispositif d'Affichage
3	Port USB-A en Aval (USB32HDEH Uniquement)	• Connexion à un Périphérique USB • USB 5Gbps



Conditions Requises

- Ordinateur Hôte Compatible USB (Seules les Plates-Formes Windows sont Prises en Charge)
 - Nécessite une Connexion USB 5Gbps ou Plus Rapide
- Dispositifs d'Affichage (1 à 4, selon le produit)

Contenu de la Boîte

- Adaptateur d'Écran USB x1
- Guide de Démarrage Rapide x1

Pour obtenir les derniers pilotes/logiciels, les spécifications techniques et les déclarations de conformité, veuillez consulter : www.StarTech.com/Support

Installation

ÉTAPES IMPORTANTES DE LA PRÉ-INSTALLATION POUR LE PILOTE AUTOMATIQUE OU L'INSTALLATION MANUELLE

- Cet **Adaptateur d'Écran USB** est destiné aux systèmes d'exploitation Windows uniquement.
- L'installation du pilote pour l'**Adaptateur d'Affichage USB** peut être automatique sur **Ordinateurs Hôtes** fonctionnant sous Windows 10 et plus. Avant de connecter l'**Adaptateur d'Affichage USB** à l'**Ordinateur Hôte**, veuillez suivre les étapes suivantes afin d'optimiser l'**Ordinateur Hôte** pour l'installation automatique des pilotes :
 - Assurez-vous que toutes les mises à jour Windows en cours sont installées pour garantir que l'**Ordinateur Hôte** fonctionne avec la version la plus récente de Windows.
 - Assurez-vous que l'**Ordinateur Hôte** dispose d'une connexion Internet active.
 - Vérifiez que le compte utilisateur actif dispose de privilèges d'administration.
- Ce Guide de Démarrage Rapide propose deux méthodes d'installation des pilotes : Installation automatique du pilote et Installation manuelle du pilote. Si l'installation automatique du pilote échoue, déconnectez l'**Adaptateur d'Écran USB** de l'**Ordinateur Hôte** et suivez les étapes de l'installation manuelle du pilote.

Installation Hardware

1. Connectez le(s) **Périphérique(s) d'Affichage** aux ports de **Sortie Vidéo** de l'**Adaptateur d'Affichage USB**, à l'aide des câbles requis (vendus séparément).
2. Connectez le **Port Hôte USB Intégré** de l'**Adaptateur d'Affichage USB** à un **Port USB** disponible sur l'**Ordinateur Hôte**.

Installation Automatique du Pilote

1. Une fois l'**Adaptateur d'Affichage USB** connecté à l'**Ordinateur Hôte**, Windows tentera de télécharger et d'installer automatiquement les pilotes.
2. L'installation peut prendre plusieurs secondes. Pendant le processus d'installation, le(s) **Périphérique(s) d'Affichage** connecté(s) peut (peuvent) clignoter, ce qui est normal. Une fois l'installation terminée, le bureau Windows apparaît sur le(s) **Périphérique(s) d'Affichage** connecté(s).

Conformité Réglementaire

FCC - Partie 15

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Branchez l'équipement sur une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide. Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. Les changements ou modifications non expressément approuvés par StarTech.com peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Déclaration de l'Industrie Canadienne

Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Cet appareil est conforme à la (aux) norme(s) RSS exemptée(s) de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Installation Manuelle du Pilote

Si, après 3 minutes, le bureau Windows n'apparaît pas sur le(s) **Périphérique(s) d'Affichage** connecté(s), il est probable que Windows n'a pas réussi à installer automatiquement le pilote, et il sera nécessaire de suivre les étapes ci-dessous pour l'installation manuelle du pilote :

1. Déconnectez l'**Adaptateur d'Écran USB** de l'**Ordinateur Hôte**.
2. Visitez la page produit de StarTech.com pour cet **Adaptateur d'Écran USB** spécifique en utilisant l'**URL de la Page Produit** dans le **Tableau de Référence du Produit** de ce document.
3. Cliquez sur l'onglet **Pilotes/Téléchargements** de la page produit.
4. Sous **Pilote(s)** : téléchargez le paquet de pilotes de **[déclencheur] adaptateur d'affichage usb.zip**.
5. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier zip qui a été téléchargé et sélectionnez Extraire Tout, puis suivez les instructions à l'écran.
6. Dans la liste des fichiers extraits, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier **Setup(.exe)** et sélectionnez **Exécuter en tant qu'Administrateur**.

Remarque : si l'option **Exécuter en tant qu'Administrateur** n'est pas disponible, il est probable que le fichier d'installation tente d'être exécuté à partir du fichier zippé. Veuillez extraire les fichiers en suivant les instructions de l'étape 5.

7. Suivez les invites à l'écran pour installer les pilotes de périphériques et redémarrez l'ordinateur lorsque vous y êtes invité.
8. Une fois que Windows a redémarré, connectez le **Port Hôte USB Intégré** de l'**Adaptateur d'Écran USB** à un **Port USB** disponible sur l'**Ordinateur Hôte**.
9. L'installation peut prendre plusieurs secondes. Pendant le processus d'installation, le(s) **Périphérique(s) d'Affichage** connecté(s) peut(vent) clignoter, ce qui est normal. Une fois l'installation terminée, le bureau Windows apparaît sur le(s) **Périphérique(s) d'Affichage** connecté(s).

Pour des instructions détaillées d'utilisation et de dépannage, téléchargez le manuel complet du produit disponible sous **Manuel(s)** dans l'onglet **Pilotes et Téléchargements** de la page produit de StarTech.com pour ce produit spécifique.

Informations sur la Garantie

Ce produit est couvert par une garantie de trois ans.

Pour plus d'informations sur les conditions de garantie des produits, veuillez consulter le site www.startech.com/warranty.

Limitation de la Responsabilité

En aucun cas la responsabilité de StarTech.com Ltd. et StarTech.com USA LLP (ou de leurs dirigeants, administrateurs, employés ou agents) pour tout dommage (qu'il soit direct ou indirect, spécial, punitif, accidentel, consécutif ou autre), perte de profits, perte d'affaires, ou toute perte pécuniaire, découlant de ou liée à l'utilisation du produit, n'excèdera le prix réel payé pour le produit. Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects. Si de telles lois s'appliquent, les limitations ou exclusions contenues dans cette déclaration peuvent ne pas s'appliquer à vous.



StarTech.com Ltd.
45 Artisans Cres
London, Ontario
N5V 5E9
Canada

StarTech.com LLP
4490 South Hamilton
Road
Groveport, Ohio
43125
U.S.A.

StarTech.com Ltd.
Unit B, Pinnacle 15
Gowerton Rd,
Brackmills
Northampton
NN4 7BW
United Kingdom

StarTech.com Ltd.
Siriusdreef 17-27
2132 WT Hoofddorp
The Netherlands

FR: startech.com/fr
DE: startech.com/de
ES: startech.com/es
NL: startech.com/nl
IT: startech.com/it
JP: startech.com/jp