



**Professionel alt-i-én
s/h-laserprinter**
med lynhurtigt trådløst print og scan i høj kvalitet

MFC-L6710DW



PRINT



SCAN



KOPI



FAX



5GHz
TRÅDLØS

brother.dk

Professionel alt-i-én s/h-laserprinter

Udnyt pladsen på kontoret bedst muligt med denne effektive alt-i-én-printer.

Denne printer er perfekt til print i store volumener. Den er brugervenlig og professionel, og leverer en enestående og pålidelig printkvalitet.

MFC-L6710DW



Funktioner:

- Print op til 50 sider/min.
- Dobbeltsidet print op til 24 sider/min.
- Dobbeltsidet scan op til 56 ipm³
- 12,7 cm farvetouchscreen
- Gigabit Ethernet og 5 GHz wi-fi
- Intern hukommelse: 512 MB
- 70-arks dobbeltsidet automatisk dokumentføder (ADF), 520-arks papirskuffe – papirkapacitet kan udvides til 1.560 ark¹¹
- Toner til 6.000 sider medfølger.
Mulighed for køb af stor toner op til 18.000 sider⁷
- Kompatibel med Brother og tredjepartsløsninger¹⁹
- Fås med MPS-aftale (Managed Print Service)

Designet med fokus på sikkerhed

For at leve op til de løbende ændringer i lovgivningen om privatlivets fred og datasikkerhed har vores printere de nyeste, professionelle sikkerhedsfunktioner, der beskytter dine data.

Alle vores produkter er som standard sikre. Virksomhederne bevæger sig mod Zero Trust-miljøer, og vi forstår, at sikkerhed er deres højeste prioritet. Vores sikkerhedsekspert forbedrer og udvikler løbende nye produkter, løsninger og ydelser for proaktivt at sørge for, at alle vores produkter er designet med fokus på sikkerhed.

MFC-L6710DW er en pålidelig printer med mange intelligente funktioner. Den har en tretrinssikkerhedsproces på netværks-, enheds- og dokumentniveau, der er verificeret via en ekstern sikkerhedscertificering. Det giver ekstra ro i sindet og garanterer, at datasikkerheden er intakt på alle niveauer.

MFC-L6710DW leveres med en fleksibel pakke af sikkerhedsfunktioner og -løsninger, der kan skræddersys til netop din virksomhed. Det giver dig mulighed for nemt og sikkert at overvåge, styre og håndtere din printerflåde.



Printeren beskytter din virksomhed og reducerer angrebsoverfladen ved hjælp af:

Brugeradgangskontrol – ved at anvende LDAPS eller Windows Active Directory er det kun autoriserede brugere, der kan få adgang til printeren.

Indstilling af brugerrettigheder på printerniveau – Secure Function Lock og Setting Lock sikrer, at det kun er autoriserede brugere, der har adgang til særlige funktioner.

Bevarelse af printerens integritet – med automatisk indtrængningssporing, Secure Boot, digitalt signeret firmware og krypterede forbindelser hele vejen igennem har printerne altid det optimale sikkerhedsniveau.



Dit netværk er beskyttet med fleksible, professionelle sikkerhedsfunktioner og håndteringsværktøjer, herunder:

Beskyttelse mod indtrængning – med protokolstyring, interfacebegrænsning og IPV4-filtrering har du fleksibiliteten til at tilpasse printerens indstillinger til din virksomhed.

Sikker forbindelse – sikker tilslutning til professionelle netværk, enten kablet eller trådløst, via branchestandarden IEEE 802.1X.

Sikker krypteret kommunikation – ved at anvende fleksible branchestandarder som TLS, SSH, IPSEC, HTTPS og SNMP3 kan virksomheden tilpasse printeren til eget netværk.

Nem styring og konfiguration af sikkerhedsprofilen

– ved hjælp af Device Master Settings, BRAdmin Pro 4 og Mass Deployment Tool kan din virksomhed konfigurere indstillingerne af hele printerflåden på én gang.

Overvågning af dine enheder – ved hjælp af SIEM-integration via Syslog kan du indsamle oplysninger om brugen af dine enheder i realtid.



Dine dokumenter beskyttes ved hjælp af kryptering, lagringsbeskyttelse og Secure Print-løsninger, herunder:

Krypteret dokumentoverførsel – når dine printdata sendes fra computeren til printeren, sikrer IPPS/HTTPS-krypteringen, at dine data er sikre og ulæselige.

Sikker overførsel af scanningsdata – uanset om du scanner til virksomhedens lokale netværk, til internettet via Web Connect eller via en cloud-baseret service, er dine data beskyttet via TLS, HTTPS, SFTP (SSH).

Ikke-permanent intern hukommelse – alle data fra printjobs slettes automatisk ved genstart af printeren, og data fjernes for at sikre, at der ikke efterlades oplysninger i printeren.

Secure print-løsning – med en Brother Secure Print-løsning sendes dokumentet først til print, når du står klar ved printeren for at printe og hente det.

Integration med tredjepartsløsninger – via Brother Solutions Interface (BSI) kan vores enheder integreres med pålidelige tredjepartsløsninger, fra eksempelvis Kofax og YSoft, der tilføjer et ekstra lag af sikkerhed til din virksomhed.

Forberedt til løsninger

Opnå automatiserede arbejdsgange samt forbedret dokumenthåndtering og -sikkerhed med vores løsninger til printhåndtering.

Vi tilbyder en række opgraderinger til dokumenthåndtering, printsikkerhed og automatiserede arbejdsgange, der kan tilføjes MFC-L6710DW for at opnå endnu mere professionelle funktioner og yderligere forbedre dine forretningsprocesser.



Problemfri integration

Hvad enten du bruger printsoftware i forvejen, eller du ønsker at vide, hvordan specialiseret printsoftware kan gavne din virksomhed, står vi klar til at hjælpe.

Som Brother-kunde har du adgang til et bredt udvalg af førende softwareleverandører, eksempelvis Kofax, YSoft og mange flere.

Vi arbejder tæt sammen med vores softwarepartnere om printstyring og scanneløsninger for at skabe skræddersyede løsninger, der lever op til dine specifikke krav. Via samarbejdet med vores softwareleverandører sikrer vi, at din MFC-L6710DW arbejder endnu hårdere for at opfylde dine behov.

Generelt

Teknologi

Elektrofotografisk laserprinter

Hukommelse

512 MB

Kontrolpanel

12,7 cm LCD-farvetouchscreen

Lokalt interface

Hi-speed USB 2.0,
USB 2.0-vært (foran)

Kabelbaseret netværk

Gigabit Ethernet

Trådløst netværk

Understøtter 2,4 GHz og 5 GHz

Medfølger i kassen

Printer, toner, tromle,
strømforsyning, kvik-guide,
garantikort

Print

Printhastighed (A4)

Enkelt-sided: 50 sider/min. s/h
Dobbelt-sided: 24 sider/min. s/h

FPOT

(første side ud på)

maks. 6,7 sekunder, s/h

Lydsvag tilstand

En indstilling, der reducerer
støjniveauet ved print

Opløsning

Op til 1.200 x 1.200 dpi

Printersprog

PCL6, BR-Script3, IBM
Proprinter XL, Epson FX-850,
PDF-version 1.7,

Integrerede fonte (PCL)

73 skalerbare fonte,
12 bitmap fonts

Stregkoder med ekstra informationer (PCL)

16 stregkoder*

*Code39, Interleaved 2 af 5,
FIM (US-PostNet), Post Net
(US-PostNet) EAN-8, EAN-13,
UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN
(EAN), ISBN (UPC-E), Code128
(set A, set B, set C), EAN128
(set A, set B, set C), Code93,
GS1Databar, MSI

Integrerede fonte (Postscript)

66 skalerbare fonte

Printer Funktioner

N i 1-print

Formindsk op til 25 sider
til 1 side

Plakatprint

Forstør 1 side til plakat ved
brug af 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4
eller 5 x 5 sider

Tonersparetilstand

Denne funktion sparer
toner uden at nedsætte
printhastigheden

Vandmærkeprint

Forsyn dine dokumenter
med vandmærke med
selvvalgt logo eller egen
tekst

ID-print

Tilføj identifikation til dine
printede dokumenter
(dato og klokkeslæt,
kort tekst eller PC-
brugernavn)

Booklet-print

Print dokumenter i A5-
brochureformat med
automatisk eller manuelt
dobbelt-sided print

Printprofiler

Gemmer dine foretrukne
driver-indstillinger som
profiler, der nemt kan
hentes

Direkte print

Print direkte fra et USB-
flashdrev. Understøttede
filformater: PDF 1.7, JPEG,
Exif+JPEG, PRN (ved hjælp
af modellens printerdriver),
TIFF (scannet med Brother-
model)

Manuelt dobbelt-sided print

Manuelt dobbelt-sided print
(anbefalet til medier, der ikke
understøttes af automatisk
dobbelt-sided print)

Roteret print

Rotér det printede dokument
180 grader

Print kopier

Printer flere kopier af samme
dokument på papir fra andre
papirskuffer

Print udført

Besked om print udført
kan indstilles til visning
på din computer

Medie-ID

Giv en papirskuffe et ID for
nemmere at kunne vælge,
at en bestemt medietype
printes fra en bestemt skuffe

Spring papirskuffe over

Indstil valg af papirskuffe for at
undgå bestemte skuffer/medier
ved normalt print

Dokumentadskillelse

Tilføj farvet papirark mellem
de printede dokumenter
for at adskille dem og lette
håndteringen

Secure Print

Beskyt dine printjob med
en 4-cifret pinkode, der skal
anvendes for at frigive dem
til print

Printer Driver

Windows

Windows 11
(32 & 64 bit editions)
m.fl.

macOS

Print via macOS skal ske via AirPrint. Mac-drivere medfølger ikke.

Linux

CUPS, LPD/LPRng
(i686 & x86_64)

ChromeOS

Understøtter lokalt ChromeOS-print

PCL-driver

Generisk PCL XL-driver

PostScript universal-printerdriver

Driver til Windows, der gør det muligt at printe til et hvilket som helst netværk eller en lokalt tilsluttet Brother-printer

Besøg support.brother.com for en komplet liste over understøttede operativsystemer og for at downloade opdateret driver og software.

Papirhåndtering¹¹

Papirkapacitet

Standardpapirskuffe

520 ark

Fleksibel bakke

100 ark

100-arks automatisk dokumentføder (ADF)

70 ark

Papiroutput

150 A4-ark

Kuvertprint

Ja, fra fleksibel bakke

Mediестørrelser

Standardpapirskuffe

A4, Letter, B5(JIS), A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, A4 short (270 mm), Folio, 16K

Fleksibel bakke

Bredde 69,8-215,9 mm, Længde 127-355,6 mm
Kuvert: COM-10, DL, C5, Monarch

ADF

Bredde: 105-215,9 mm, Længde: 147,3-355,6 mm

Scannerglas

Op til A4 /Legal

Automatisk dobbeltsidet (duplex)

A4

Mediespecifikationer

Standardpapirskuffe

Almindeligt papir, brevpapir, farvet papir, tyndt papir, genbrugspapir, tykt papir
60-163 g/m²

Fleksibel bakke

Almindeligt papir, brevpapir, farvet papir, tyndt papir, tykt papir, karton, genbrugspapir, bond-papir, labels, kuverter, tynde kuverter, tykke kuverter
60-230 g/m²

ADF

Almindeligt papir og genbrugspapir 64-90 g/m²

Automatisk dobbeltsidet (duplex)

Almindeligt papir, brevpapir, farvet papir, tyndt papir, genbrugspapir
64-105 g/m²

Mobil- og online-tilslutning

Brother Mobile Connect¹⁷ (Android)

Print fra, scan til, få forhåndsvist kopier og kontrollér maskinens status fra en Android-enhed

Brother Mobile Connect¹⁷ (iPad/iPhone)

Print fra, scan til, få forhåndsvist kopier og kontrollér maskinens status fra en iPad/iPhone

Apple AirPrint¹⁷

Print fra og scan til de mest almindelige filtyper fra enhver applikation med AirPrint-funktion

Brother Print Service Plugin¹⁷

Print fra Android-enheder uden en dedikeret app

Mopria™¹⁷

Print de mest almindelige filtyper fra Mopria™-understøttede Android-enheder

Brothers apps¹⁸

Scan til mobil, Søgbar PDF, videresend Fax til Cloud/e-mail, Scan til PowerPoint, Excel og Word, Easy Scan til e-mail

Internettilslutning¹⁸

Print fra og scan til (uden brug af PC) Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™ OneNote

Kopi

Kopihastighed (A4)

Enkelt-sided: 50 sider/min. s/h
Dobbelt-sided: Ja

Opløsning

Op til 1.200 x 600 dpi

FCOT

(første side ud på)
Maks. 8,7 sekunder, s/h

Gråtoner

256 gråtoner
(8 bit for hver farve)

Kopi Funktioner

Multi-kopiering/ gruppering/sortering

Laver op til 999 kopier af hver side/grupperer eller sorterer

Forstørre/formindske

Dokumenter kan forstørres/
formindskes fra 25 % til 400 %
i intervaller af 1 %

2-i-1 kopi (ID-kort)

Kopiering af begge sider af
ID-kort på samme A4-ark

Afbryd

Maskinen kan indstilles til når
som helst at kunne afbryde et
igangværende printjob for at
tillade et andet kopi-/printjob

Kvittering

Laver tydelige kopier
af kvitteringer

N i 1-kopi

Komprimerer 2 eller 4 sider
til et enkelt A4-ark

Scan

Scannertype

Dual CIS (Contact Image Sensor)

Scan i farve og s/h

Ja

Scannehastighed (A4)³

Enkelt-sided: 28 ipm i s/h
og 20 ipm i farve
Dobbelt-sided: 56 ipm i s/h
og 40 ipm i farve

Scanneopløsning fra ADF

600 x 600 dpi

Scanneopløsning fra scannerglas

1.200 x 1.200 dpi

Interpoleret scanneopløsning

Brother Scanner Utility forbedrer
op til 19.200 x 19.200 dpi

Farvedybde

48 bit farvebehandling (input)
24 bit farvebehandling (output)

Gråtoner

16 bit farvebehandling (input)
8 bit farvebehandling (output)

Scannefunktioner

Understøttede filformater:

omfatter PDF (PDF/A-1b, Secure
PDF, Signed PDF, Søgbar¹⁷)
JPEG, TIFF, XPS

Standardfunktioner¹⁷

Scan til USB, e-mail, OCR,
billede & fil

Network Scanning

Scan til netværksmappe
(SMB)¹⁶, FTP, SFTP,
e-mailserver, SharePoint
(lokalt)

Direkte scan

Scan direkte til USB-flashdrev

Scannefunktioner

Automatisk fjernelse af
skævheder (fra ADF),
Billedrotation¹⁶,
Baggrundsbehandling¹⁶,
Farvedrop¹⁶, Tegnkorrektion^{16,17},
Kantbetoning¹⁶, Støjreduktion¹⁶,
Kantudfyldning^{16,17}, Spring tom
side over, Delt og flersidet PDF

Scan til Microsoft Office

Scan til Word (.docx),
PowerPoint (.pptx), Excel (.xlsx)
fra Microsoft Office

Scanneprofil¹⁵

Opret op til 25 forudindstillede
netværk, SFTP/FTP-profiler,
som en nem metode til at
gemme forskellige scanne-
indstillinger

Dokumentadskillelse

Opret og adskil scannede filer
på baggrund af tomme sider
eller et bestemt antal enkelt-
sidede billeder eller dokumenter,
selv om der er flere dokumenter
i dokumentføderen

Scanner Drivere

Windows

TWAIN & WIA
Windows 10
(32 & 64 bit editions)

macOS

Scanning via macOS skal
ske via AirPrint. Mac-drivere
medfølger ikke.

Linux

SANE (32 & 64 bit editions)

ChromeOS

Understøtter lokalt
ChromeOS-scanning

Besøg support.brother.com for en komplet liste over understøttede operativsystemer og for at downloade opdateret driver og software.

Fax

Automatisk dobbeltsidet fax

Ja

Fax-modem

33.600 bps (Super G3)

Gråtoner

256 gråtoner (8 bit)
til brug for faxning

Modtagelse uden papir

Op til 500 sider (ITU-T test-
skema, standardopløsning,
JBIG)

Rundsendelse

Sender samme fax
op til 350 modtagere

Hukommelses- transmission

Op til 500 sider
(ITU-T-testskema, standard-
opløsning, JBIG)

Fax Funktioner

Internet-fax (I-fax)

Fax dokumenter via internettet
som e-mailvedhæftning

Fax til server

Scan et dokument, og send det
via netværket til en fax-server

Automatisk genopkald

Genopkalder automatisk,
hvis modtager-fax er optaget

Telefonliste

Elektronisk, alfabetisk liste over
gemte hurtigkaldsnumre og
gruppekaldsnumre

Kædeopkald

Giver brugeren mulighed
for at gemme faxnumre
i adressebogen

Batch-transmission

Gemmer dokumenter
til samme modtager i
maskinens hukommelse
for afsendelse i ét opkald

Videresend fax

Sender modtaget fax fra
hukommelsen til et andet
forprogrammeret fax-nummer

Fjernadgang

Giver brugere mulighed for
fjernadgang til maskinen for at
hente gemte fax-meddelelser

Fax-stempel

Sætter dato og tid på alle
indgående fax-meddelelser

Forside

Opret en forside til udgående
fax-meddelelser

Afsender-ID

Afsender-ID og fax-nummer
printes i topmargin på alle
udgående fax-meddelelser

Send fax via PC^{15,18} og modtag fax via PC^{16,18}

Send og modtag fax direkte
fra din PC. Kun s/h

Dedikeret ringetone

En ekstern service,
der muliggør, at to eller
flere telefonnumre deles
på samme fastnettelefonlinje
med forskellige ringetoner
(kun UK og DK)

ECM-fejlfindingstilstand (Error Correction Mode)

Registrerer fejl på telefonlinjen
under faxtransmissionen og
sender de sider igen, der gav
fejl (modtagermaskinen skal
også have denne funktion,
for at det fungerer)

Auto-formindskning

Ved modtagelse af et enkeltsidet
dokument, der er længere
end A4-format (297 mm),
formindsker fax-maskinen
automatisk beskeden, så den
passer til et enkelt A4-ark

Værktøjer til flådehåndtering

Uovervåget installationsværktøj¹⁶

Funktion til central brug og tilpasning af drivere og software

MSI-installationsværktøj¹⁶

Modulbaserede installationsværktøjer, der kan distribueres via integreret Active Directory

BRAdmin^{16,17}

Software til LAN/WAN-håndtering

Integreret webserver

Onlinebaseret, integreret software til printhåndtering

Driverdistributionsguide^{16,17}

Opret nemt printdrivere, der sikrer problemfri implementering i dit netværk

Masseimplementeringsværktøj¹⁶

Har en konfigurationsgrænseflade til at administrere og implementere enhedsindstillinger

Statusovervågning¹⁶

Overvåg printerens status fra din computer

Software

Brother iPrint&Scan til computer^{15,17}

Print fra, scan til, få forhåndsvist kopier og kontrollér maskinens status fra en Windows- eller macOS-computer

PaperPort SE 14^{16,17}

Program til dokumentstyring og -deling fra KOFAX

Hjælpeprogrammer

Opsætningsinstruktioner, manual, FAQ, fejlfinding og kontaktnfo til Brothers kundeservice

Nem opsætning

Få nem adgang til drivere og software til installation af din Brother-printer på support. brother.com

Tilslutning

Kabelbaseret netværk

Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

Trådløst netværk

2,4 GHz: IEEE 802.11 b/g/n (infrastrukturtilstand)
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)

5 GHz: IEEE 802.11 a/n

(infrastrukturtilstand)

IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct®

Print trådløst uden at skulle gå igennem et trådløst access point (understøtter både automatiske og manuelle metoder)

Understøttelse af trådløs opsætning

Wi-fi-beskyttet opsætning (WPS)

Trådløse applikationer

Vertikal parring

Mobilt

Print eller scan fra din mobile enhed med Brother Mobile Connect, Airprint, Mopria

Lokalt interface

Hi-speed USB 2.0, USB 2.0-vært (foran)

Sikkerhedsfunktioner

Kablet netværkssikkerhed

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

Trådløs netværkssikkerhed

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)
*Wi-Fi Direct understøtter kun WPA2-PSK (AES).
APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP-klient, IPP/IPPS, FTP-klient og server, CIFS-klient, TELNET-server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS-server, TFTP-klient og server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP-klient, LDAP, IMAP4, Syslog

IPv6

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP-klient, FTP-klient og server, CIFS-klient, TELNET-server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS-server, TFTP-klient og server, ICMPv6, SNTP-klient, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4, Syslog

IP-filter

Begræns, hvilkenetværksbrugere der har adgang til enheden via netværket (kun IPv4)

Secure Print

Beskyt dine printjob med en 4-cifret pinkode, der skal anvendes for at frigive dem til print

E-mailnotifikationer

Få printeren til automatisk at sende en e-mailadvarsel, når den har brug for opmærksomhed, f.eks. når toner-niveauet er lavt, eller toneren skal udskiftes

E-mailrapporter

Modtag regelmæssige brugsrapporter pr. e-mail

Automatisk indtrængningssporing

Alle Brother-printere er designet med fokus på sikkerhed. Printeren påviser automatisk sikkerhedsmæssige angreb og laver forebyggende foranstaltninger, herunder om nødvendigt genstart, for at opretholde sikkerheden.

Firmware-opdateringer

Ud over at tillade automatisk besked om opdatering til den seneste firmware-version kan printeren indstilles til ikke at modtage ældre versioner for at undgå nedklassificering fra en uautoriseret bruger

Cloud Secure Print

Aktiverer frigivelse af adgangskodebeskyttede printjob

Setting Lock

Sikrer enhedens kontrolpanel ved at låse det

Certificate Management

Brug den selvsignerede standard, opret et bruger-defineret, selvsigneret certifikat, certifikatsigneringsanmodning (CSR) eller eksternt offentligt certifikat og privat nøgle til beskyttet netværks-kommunikation

Secure Function Lock 3.0

Brug en 4-cifret pinkode eller en adgangskode til at identificere og autentificere en bruger eller gruppe af brugere via et netværk. Omfatter adgangskontrol af op til 200 brugere

Digitalt signeret firmware

Firmwaren til Brothers printere/scannere er digitalt signeret og sikker

Syslog

Giver IT-administrator adgang til en enkelt applikation (et SIEM-værktøj) og enhedsstatus-opdateringer til gennemsyn via Syslog

Integreret Active Directory/LDAP Godkendelse

Brug eksisterende infrastruktur til at begrænse adgangen til Brother-enheder, der anvender AD/LDAP. Medarbejdere kan nemt bruge deres eksisterende netværkslogin-oplysninger til godkendelse.

Portbaseret netværksadgangskontrol

(IEEE 802.1x)
Brother-enheder overholder til fulde denne standard for at muliggøre forbindelse til et 802.1x EAP (Extensible Authentication Protocol)-beskyttet netværk.

Begræns netværksprotokoller

Protokollkontrolfunktionen giver administrator mulighed for at begrænse kommunikationsprotokoller (fx FTP, TELNET)

Gem print-log

Tillader gennemsyn af print-log-fil gemt på CIFS-serveren. Registrér ID, type, navn, bruger, dato, tid, sideantal for alle printjob

Understøtter NFC (Near Field Communications) og andre kortlæsere

Understøtter eksternt NFC-kortlæser

RFIDeas pcProx Enroll

- RDR-6081AKU
- RDR-6281AKU
- RDR-6381AKU
- RDR-6E81AKU
- RDR-6H81AKU

RFIDeas AIR ID Enroll

- RDR-7081AKU
- RDR-7581AKU
- RDR-7F81AKU

Elatec

- TWN3 MIFARE
- TWN3 MIFARE NFC
- TWN3 Multi ISO
- TWN4 MIFARE NFC

(Tredjepartskortlæsere kræver tilkøb. Andre kortlæsere understøttes, hvis de registreres via printerens integrerede webserver)

Tilbehør og forbrugsstoffer

Medfølgende toner⁷

1 x 6.000 sider (BK)

Standardtoner⁷

TN3600 – 3.000 sider

Stor toner⁷

TN3600XL – 6.000 sider

Ekstra stor toner⁷

TN3600XXL – 11.000 sider

Toner med ekstra stor kapacitet⁷

TN3610 – 18.000 sider

Tromle

DR3600 ca. 75.000 sider ved 3 sider pr. job

Tilbehør

Kortlæserholder

CH-1000

Mulighed for tilkøb af eksternt holder til NFC-kortlæser

Filterholder

FH-1100

Anvendt i lydsvag tilstand (kun i Tyskland)

Papirskuffer

250-arks papirskuffe (LT-5505)

520-arks papirskuffe (LT-6505)

Maksimale kombinationer

2 x LT-5505

eller 2 x LT-6505

eller 1 x LT-5505 + 1 x LT-6505

Adressebog

LDAP

Muligheden for at oprette forbindelse til en eksternt LDAP-aktiveret adressebog, f.eks. Microsoft Exchange

Kompatibel med LDAP og LDAPS

Hurtigkald

Plads til 300 e-mailadresser og fax-numre

Gruppeopkald

En kombination af op til 20 grupper kan gemmes til brug for rundsendelse

Løsninger og opgraderinger¹⁹

Kompatible med

Bestil forbrugsstoffer,
Fjernbetjeningspanel,
Anmod om hjælp, ThinPrint-
klient, Secure Print+, Barcode
Print+, Email Print,
Barcode Utility, Custom UI

Kompatibel med tredjepartsløsninger

Brother Solutions Interface (BSI)

Skab stærke løsninger i skyen og lokalt med direkte integration af Brother-enhederne avancerede print-, scan- og sikkerhedsfunktioner. Få yderligere informationer her: www.brother.eu/developers

Tredjepartsløsninger

Kompatibel via Brother Solutions Interface (BSI) samt Kofax ControlSuite, YSoft m.fl.

Dimensioner og vægt

Med emballage (b x d x h)

567 x 580 x 628 mm – 23,2 kg

Uden emballage (b x d x h)

495 x 473 x 518 mm – 17,3 kg

Kapacitet

Anbefalet månedlig

Op til 8.000 sider

Driftsforhold

Strømkilde

220-240 V
AC 50/60 Hz

Omgivelser

Luftfugtighed 20-80 %
10-32,5 °C

Opbevaring

Luftfugtighed 35-85 %
0-40 °C

Omgivende miljø

Omtrentligt strømforbrug^{13,23}

Kopi: 710 W
Kopi i lydsvag tilstand: 430 W
Print: 710 W
Print i lydsvag tilstand: 430 W
Klar: 31 W
Dvale: 6,0 W
Dyb dvale: 0,8 W
Slukket: 0,05 W

TEC-værdi

0,66 kWh/uge

Lydeffekt¹²

Print: 7,06 B(A)
Klar: 4,90 B(A)
Lydsvag tilstand: 6,54 B(A)
Dyb dvale: Lydløs

Lydtryk¹²

PC-print (s/h):
Ca. 54 dB(A)
Klar: 35 dB(A)
Lydsvag tilstand: 50 dB(A)

Tonersparetilstand

Denne funktion reducerer tonerforbruget, så du får mere ud af dine forbrugsstoffer

Blue Angel

Ja

GS-mærke

Ja

Svanemærket (nordisk miljømærkning)

Ja

- 3 Scannehastigheder i henhold til ISO/IEC 17991
- 7 Omtrentlig erklæret ydelse i overensstemmelse med ISO/IEC 19752
- 11 Kapacitet udregnet med 80 g/m² papir
- 12 Lydtryk og lydeffekt i overensstemmelse med ISO 7779
- 13 Strømforbrug i slukket tilstand målt i overensstemmelse med IEC 62301 Edition 2.0
- 15 Kun Windows og macOS
- 16 Kun Windows
- 17 Valgfri download
- 18 Kræver internetforbindelse
- 19 Kræver yderligere aktivering
- 23 Strømforbrug målt ved hjælp af testmetoden til netværkskonfigurering ENERGY STAR Ver 3.1



www.bluer-engel.de/125



30150025



Vi samarbejder med dig om et bedre miljø

Hos Brother er vores grønne initiativ enkelt. Vi arbejder for at tage ansvar, agere respektfuldt og forsøge at gøre en forskel for at hjælpe med at skabe et samfund, der kan opnå en bæredygtig udvikling. Vi kalder denne miljøtilgang for Brother Earth.

www.brotherearth.com

Alle specifikationer er korrekte på tidspunktet for udgivelsen og med forbehold for ændringer. Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries Ltd. Produktnavne er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende de respektive virksomheder.