



# Kompakt og professionel LED-farveprinter

effektiv og med nem tilslutning

**HL-L8240CDW**



PRINT



5GHz  
TRÅDLØS

[brother.dk](http://brother.dk)

## Kompakt og professionel LED-farveprinter

Alle de funktioner, din virksomhed behøver, samlet i ét velkonstrueret, kompakt design.

HL-L8240CDW er en effektiv og lydsvag printer, der printer dokumenter i høj kvalitet.

### HL-L8240CDW



### Funktioner:

- Print op til 30 sider/min.
- Dobbeltsidet print, op til 12 sider/min.
- 6,8 cm farvetouchscreen
- Gigabit Ethernet, 5 GHz wi-fi og USB
- Print direkte fra computer, USB eller mobil-app
- Intern hukommelse: 512 MB
- 250-arks papirskuffe med mulighed for at udvide papirkapaciteten til 500 ark<sup>11</sup>
- Tonere til 2.600 sider i s/h og 1.400 sider i farve medfølger. Mulighed for køb af store tonere op til 4.500 sider i s/h og 4.000 sider i farve<sup>7</sup>
- Kompatibel med Brother og tredjepartsløsninger<sup>19</sup>
- NFC-kortlæser (til sikker godkendelse)
- Fås med MPS-aftale (Managed Print Service)

### Lydsvag uden at gå på kompromis

Med sit strømlinede design er HL-L8240CDW konstrueret til at printe lydsvagt og samtidig levere hastigheder, der er op til 25 % hurtigere end den foregående generation. Så du kan printe uafbrudt, uden forstyrrelser, og fokusere på virksomheden.

### Kompakt og velkonstrueret printer

Vores mest kompakte, professionelle farveprinter er designet af eksperter og leverer resultater af høj kvalitet hver gang. Det sikrer dig den bedst mulige udnyttelse af pladsen på kontoret. Alle komponenter er optimeret for at reducere printerens samlede størrelse uden at gå på kompromis med effektiviteten.

HL-L8240CDW har nem papiradgang, og printeren er udviklet til store printvolumener for at imødekomme behovene på et travlt kontor.

## Fleksibel og tidsbesparende

HL-L8240CDW er udviklet, så den passer perfekt ind på kontoret, mens den samtidig opfylder din virksomheds specifikke printbehov. Tilkøb af ekstra papirskuffer øger fleksibiliteten og den volumen, din virksomhed kan printe fra én og samme enhed.

## Forberedt til løsninger

Opnå automatiserede arbejdsgange, forbedret dokumenthåndtering og sikkerhed med vores løsninger til printhåndtering. Vi tilbyder en række løsninger, der kan tilføjes HL-L8240CDW for at opnå endnu flere professionelle funktioner og yderligere forbedre dine forretningsprocesser.

## Problemfri integration

Som Brother-kunde har du adgang til et bredt udvalg af førende softwareleverandører, eksempelvis Kofax, YSoft og mange flere.

Vi arbejder tæt sammen med vores softwarepartnere om printstyring og scanneløsninger for at skabe skræddersyede løsninger, der lever op til dine specifikke krav. Via samarbejdet med vores softwareleverandører sikrer vi, at din HL-L8240CDW arbejder endnu hårdere for at opfylde dine behov.



## Brother MPS gør det enkelt at printe

En MPS-løsning (Managed Print Service) hjælper dig med at få mest muligt ud af dine printere. Derfor er HL-L8240CDW også udviklet med MPS i tankerne.

Uanset hvilke printbehov, du har, er vi "at your side" og hjælper dig med at finde en løsning, der letter printerhåndteringen, sparer tid, holder omkostningerne nede og hjælper dig med at forblive produktiv:

- Ingen lang binding
- Blækpatroner og tonere leveres, før du løber tør
- Hurtig hjælp ved nedbrud
- Nem genanvendelse af forbrugsstoffer

## Fokus på sikkerhed

For at leve op til de løbende ændringer i lovgivningen om privatlivets fred og datasikkerhed har vores printere de nyeste, professionelle sikkerhedsfunktioner, der beskytter dine data.

Alle vores produkter har sikkerhed som standard. Virksomhederne bevæger sig mod Zero Trust-miljøer, og vi forstår, at sikkerhed er deres højeste prioritet. Vores sikkerhedsekspertter forbedrer og udvikler løbende nye produkter, løsninger og ydelser for proaktivt at sørge for, at alle vores produkter er designet med fokus på sikkerhed.

HL-L8240CDW er en pålidelig printer med mange intelligente funktioner. Den har en tretrinssikkerhedsproces på netværks-, enheds- og dokumentniveau, der er verificeret via en ekstern sikkerhedscertificering. Det giver ekstra ro i sindet og garanterer, at datasikkerheden er intakt på alle niveauer.

HL-L8240CDW leveres med en fleksibel pakke af sikkerhedsfunktioner og -løsninger, der kan skræddersys til netop din virksomhed. Det giver dig mulighed for nemt og sikkert at overvåge, styre og håndtere din printerflåde.



Din printer beskytter din virksomhed ved at minimere risikoen for cyberangreb:

**Brugeradgangskontrol** – ved at anvende LDAPs, Windows Active Directory sammen med NFC-godkendelse, er det kun autoriserede brugere, der kan få adgang til printeren.

**Indstilling af brugerrettigheder på printerniveau** – Secure Function Lock og Setting Lock sikrer, at kun autoriserede brugere har adgang til særlige funktioner.

**Bevarelse af printerens integritet** – med automatisk indtrængningssporing, Secure Boot, digitalt signeret firmware og krypterede forbindelser hele vejen igennem har printerne altid det optimale sikkerhedsniveau.



**brother**  
at your side



Dit netværk er beskyttet med fleksible, professionelle sikkerhedsfunktioner og håndteringsværktøjer, herunder:

**Beskyttelse mod indtrængning** – med protokolstyring, interface-begrænsning og IPV4-filtrering har du fleksibiliteten til at tilpasse printerens indstillinger til din virksomhed.

**Sikker forbindelse** – sikker tilslutning til professionelle netværk, enten kablet eller trådløst, via branchestandarden IEEE 802.1X.

**Sikker krypteret kommunikation** – ved at anvende fleksible branchestandarder som TLS, IPSEC, HTTPS og SNMP3 kan virksomheden tilpasse printeren til eget netværk.

**Nem styring og konfiguration af sikkerhedsprofilen** – ved hjælp af Device Master Settings, BRAdmin Pro 4 og Mass Deployment Tool kan din virksomhed konfigurere indstillingerne af hele printerflåden på én gang.

**Overvågning af dine enheder** – ved hjælp af SIEM-integration via Syslog kan du indsamle oplysninger om brugen af dine enheder i realtid.



Dine dokumenter beskyttes ved hjælp af kryptering, lagringsbeskyttelse og Secure Print-løsninger, herunder:

**Krypteret dokumentoverførsel** – når dine printdata sendes fra computeren til printeren, sikrer IPPS/HTTPS-krypteringen, at dine data er sikre og ulæselige.

**Ikke-permanent intern hukommelse** – data fra alle printjob slettes automatisk ved genstart af printeren, og data fjernes for at sikre, at der ikke efterlades oplysninger i printeren.

**Secure Print-løsning** – med en Brother Secure Print-løsning sendes dokumentet først til print, når du er klar til at printe og hente det.

**Integration med tredjepartsløsninger** – via Brother Solutions Interface (BSI) kan vores enheder integreres med pålidelige tredjepartsløsninger, fra eksempelvis Kofax og YSoft, der tilføjer et ekstra lag af sikkerhed til din virksomhed.



## Generelt

### Teknologi

Elektrofotografisk LED

### Hukommelse

512 MB

### Kontrolpanel

6,8 cm farvetouchscreen LCD

### Lokalt interface

Hi-Speed USB 2.0,  
USB 2.0 host (foran)

### Kablet netværk

Gigabit Ethernet

### Trådløst netværk

Understøtter 2,4 GHz og 5 GHz

### Kassens indhold

Printer, medfølgende tonere,  
tromle, bælteenhed, wastetoner-  
beholder, strømkabel, kvik-  
guide, garantikort

## Print

### Printhastighed (A4)

Enkelt-sided: 30 sider/min.,  
s/h og farve  
Dobbelt-sided: 12 sider/min.,  
s/h og farve

### FPOT

#### (første side ud på)

maks. 12,5 sek., s/h og farve

### Lydsvag tilstand

En indstilling, der reducerer  
støjniveauet ved print

### Opløsning

Op til 600 x 600 dpi

### Printersprog

PCL5e, PCL5c, PCL6  
(PCL XL Class 3.0),  
BR-Script3, PDF-version 1.7

### Integrede fonte (PCL)

73 skalerbare fonte,  
12 bitmap fonts

### Stregkoder med ekstra informationer (PCL)

16 stregkoder\*

\*Code39, Interleaved 2 af 5,  
FIM (US-PostNet), Post Net  
(US-PostNet) EAN-8, EAN-13,  
UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN  
(EAN), ISBN (UPC-E), Code128  
(set A, set B, set C), EAN128  
(set A, set B, set C), Code93,  
GS1Databar, MSI

### Integrede fonte (Postscript)

66 skalerbare fonte

## Printer funktioner

### N-op print

Printer op til 25 sider på  
1 A4-ark

### Plakatprint

Forstør 1 side til plakat ved brug  
af 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4 eller 5 x 5  
sider

### Tonersparetilstand

Denne funktion reducerer  
tonerforbruget uden at  
nedsætte printhastigheden

### Vandmærkeprint

Forsyner dine dokumenter  
med vandmærke med  
selvvalgt logo eller egen tekst

### ID-print

Tilføj identifikation til dine  
printede dokumenter (dato  
og klokkeslæt, kort tekst  
eller PC-brugernavn)

### Booklet-print

Print dokumenter i A5-booklet  
format med automatisk eller  
manuelt dobbeltsidet print

### Printprofiler

Gem dine foretrukne driver-  
indstillinger som profiler,  
der nemt kan hentes

### Direkte print

Print direkte fra et USB-  
flashdrev. Understøttede  
filformater: PDF-version 1.7,  
JPEG, Exif+JPEG, PRN (oprettet  
af egen printerdriver), TIFF  
(scannet af Brother model)

### Manuelt dobbeltsidet print

Manuelt dobbeltsidet print  
(anbefalet til medier, der ikke  
understøttes af automatisk  
dobbeltsidet print)

### Roteret print

Rotér det printede dokument  
180 grader

### Print kopier

Printer flere kopier af samme  
dokument på papir fra andre  
papirskuffer

### Print udført

Notifikation om udført print/  
udskrivning kan indstilles til  
visning på din computer

### Secure Print

Beskyt dine printjob med  
en 4-cifret pinkode, der skal  
anvendes for at frigive dem  
til print

### Universal Print (Microsoft 365)

Print problemfrit med lokal  
Universal Print-understøttelse  
på Brothers printere

## Printer Driver

### Windows

Windows 11 (32 & 64 bit editions) m.fl.

### macOS

Print via macOS skal ske via AirPrint. Mac-drivere medfølger ikke

### Linux

CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 miljø)

### ChromeOS

Understøtter lokalt ChromeOS-print

### PCL-driver

PCL6 (standard)

### Universal printerdriver

Driver til Windows, der gør det muligt at printe til et hvilket som helst netværk eller en lokalt tilsluttet Brother-printer

Besøg [support.brother.com](http://support.brother.com) for en komplet liste over understøttede OS og for at downloade opdateret driver og software.

## Papirhåndtering<sup>11</sup>

### Papirkapacitet

#### Standardpapirskuffe

250 ark

### Fleksibel bakke

30 ark

### Papiroutput

150 A4-ark

### Kuvertprint

Ja, fra fleksibel bakke

### Mediестørrelser

#### Standardpapirskuffe

A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Executive, A5, A5 Long Edge, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), B6 (JIS), A4 Short (270 mm), Folio, 16K (195 x 270 mm)

### Ekstra papirskuffe

A4, Letter, B5 (JIS), A5, Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, A4 Short (270 mm papir), Folio, 16K (195 x 270 mm)

### Fleksibel bakke

Bredde: 76,2-216 mm  
Længde: 116-355,6 mm  
Kuvert: COM-10, DL, C5, Monarch

### Automatisk dobbeltsidet (duplex)

A4

### Mediespecifikationer

#### Standardpapirskuffe

Alm. papir, tyndt papir, tykt papir, genbrugspapir 60-163 g/m<sup>2</sup> papir

### Ekstra papirskuffe

Alm. papir, tyndt papir, genbrugspapir 60-105 g/m<sup>2</sup>

### Fleksibel bakke

Alm. papir, tyndt papir, tykt papir, genbrugspapir, bond-papir, labels, kuvert, kuv. tynd, kuv. tyk, blankt papir 60-163 g/m<sup>2</sup> papir

### Automatisk dobbeltsidet (duplex)

Alm papir, tyndt papir, genbrugspapir 64-105 g/m<sup>2</sup>

## Mobil- og online-tilslutning

### Brother Mobile Connect<sup>17</sup> (Android)

Print fra, scan til, få forhåndsvist kopier, og kontrollér maskinens status fra en Android-enhed

### Brother Mobile Connect<sup>17</sup> (iPad/iPhone)

Print fra, scan til, få forhåndsvist kopier og kontrollér maskinens status fra en iPad/iPhone

### Apple AirPrint<sup>17</sup>

Print fra og scan til de mest almindelige filtyper fra enhver applikation med AirPrint-funktion

### Brother Print Service Plugin<sup>17</sup>

Print fra Android-enheder uden en dedikeret app

### Mopria™<sup>17</sup>

Print de mest almindelige filtyper fra Mopria™-understøttede Android-enheder

### Internettilslutning<sup>18</sup>

Print fra og scan til (uden brug af PC) Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™ OneNote

## Værktøjer til flådehåndtering

**Uovervåget installering**<sup>16</sup>  
Funktion til central brug og tilpasning af drivere og software

**MSI-installationsværktøj**<sup>16</sup>  
Modulbaserede installationsværktøjer, der kan distribueres via integreret Active Directory

**BRAdmin**<sup>16,17</sup>  
Software til LAN/WAN-håndtering

**Integreret webserver**  
Onlinebaseret, integreret software til printhåndtering

**Driverimplementeringsguide**<sup>16,17</sup>  
Opret nemt printdrivere, der sikrer problemfri implementering i dit netværk

**Masseimplementeringsværktøj**<sup>16</sup>  
Har en konfigurationsgrænseflade til at administrere og implementere enhedsindstillinger

**Statusovervågning**<sup>16</sup>  
Overvåg printerens status fra din computer

## Software

**Brother iPrint&Scan til computer**<sup>15,17</sup>  
Print fra, scan til, få forhåndsvist kopier og kontrollér maskinens status fra en Windows- eller macOS-computer

**Hjælpeprogrammer**  
Opsætningsinstruktioner, manual, FAQ, fejlfinding og kontaktnfo til Brothers kundeservice

**Nem opsætning**  
Få nem adgang til drivere og software til installering af din Brother-printer på support. [brother.com](http://brother.com)

## Tilslutning

**Kablet netværk**  
Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

**Trådløst netværk**  
2,4 GHz: IEEE 802.11 b/g/n (infrastrukturtilstand)  
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)

5 GHz: IEEE 802.11 a/n (infrastrukturtilstand)  
IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)

**Wi-Fi Direct**<sup>®</sup>  
Print trådløst uden at skulle gå igennem et trådløst access point (understøtter både automatiske og manuelle metoder)

**Understøttelse af trådløs opsætning**  
Wi-fi-beskyttet opsætning (WPS)

**Trådløse applikationer**  
Vertikal parring

**Mobilt**  
Print fra din mobile enhed med Brother Mobile Connect, Airprint, Mopria

**Lokalt interface**  
Hi-Speed USB 2.0, USB 2.0 host (foran)



## Sikkerhedsfunktioner

### Kablet netværkssikkerhed

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

### Trådløs netværks-sikkerhed

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)  
\*Wi-Fi Direct understøtter kun WPA2-PSK (AES).  
SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, SNMP v3, 802.1x EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

### IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPSS, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client & server, ICMP, Web Services (Print), SNTP Client, LDAPS, IMAP4, Syslog

### IPv6

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPSS, SMTP Client, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP Client & server, ICMPv6, SNTP Client, LDAPS, Web Services (Print), Syslog

### IP-filter

Begræns, hvilke netværksbrugere der har adgang til enheden via netværket (kun IPv4)

### Secure Print

Beskyt dine printjob med en 4-cifret pinkode, der skal anvendes for at frigive dem til print

### E-mailnotifikationer

Få printerens til automatisk at sende en e-mailadvarsel, når den har brug for opmærksomhed, f.eks. når tonerniveauet er lavt, eller når toneren skal udskiftes

### E-mailrapporter

Modtag regelmæssige brugsrapporter pr. e-mail

### Automatisk indtrængningssporing

Alle Brother-printere er designet med fokus på sikkerhed. Printerens påviser automatisk sikkerhedsmæssige angreb og laver forebyggende foranstaltninger, herunder om nødvendigt genstart, for at opretholde sikkerheden

### Firmware-opdateringer

Ud over at tillade automatisk besked om opdatering til den seneste firmware-version kan printerens indstilles til ikke at modtage ældre versioner for at undgå nedklassificering fra en uautoriseret bruger

### Cloud Secure Print

Aktiverer frigivelse af adgangskodebeskyttede printjob

### Setting Lock

Sikrer enhedens kontrolpanel ved at låse det

### Certificate Management

Brug den selvsignerede standard, opret et brugerdefineret, selvsigneret certifikat, certifikatsigneringsanmodning (CSR) eller eksternt offentligt certifikat og privat nøgle til beskyttet netværks-kommunikation

### Secure Function Lock 3.0

Brug en 4-cifret pinkode eller en adgangskode til at identificere og autentificere en bruger eller gruppe af brugere via et netværk. Mulighed for adgangskontrol af op til 100 brugere

### Digitalt signeret firmware

Firmwaren til Brothers printere/scannere er digitalt signeret og sikker

### Syslog

Giver IT-administrator adgang til en enkelt applikation (et SIEM-værktøj) og enhedsstatusopdateringer til gennemsyn via Syslog

### Integreret Active Directory/LDAP Godkendelse

Brug eksisterende infrastruktur til at begrænse adgangen til Brother-enheder, der anvender AD/LDAP. Medarbejdere kan nemt bruge deres eksisterende netværkslogin-oplysninger til godkendelse

### Portbaseret netværks-adgangskontrol

(IEEE 802.1x) Brother-enheder overholder til fulde denne standard for at muliggøre forbindelse til et 802.1x EAP (Extensible Authentication Protocol)-beskyttet netværk

### Begræns netværks-protokoller

Protokollkontrollfunktionen giver administrator mulighed for at begrænse kommunikationsprotokoller (fx FTP, TELNET)

### Gem print-log

Tillader gennemsyn af print-log-fil gemt på CIFS-serveren. Registrér ID, type, navn, bruger, dato, tid, sideantal for alle printjob

## Understøtter NFC (Near Field Communications) og andre kortlæsere

### Integreret NFC-kortlæser

Understøttede NFC-standarder:  
(ISO14443 Type A)  
MIFARE Standard/Plus/  
Ultralight/Ultralight C/DESfire  
my-d move, Tag-it  
(ISO15693 Type B)

### Understøtter ekstern NFC-kortlæser RFIDeas pcProx Enroll

- RDR-6081AKU
- RDR-6281AKU
- RDR-6381AKU
- RDR-6E81AKU
- RDR-6H81AKU

### RFIDeas AIR ID Enroll

- RDR-7081AKU
- RDR-7581AKU
- RDR-7F81AKU

### Elatec

- TWN3 MIFARE
- TWN3 MIFARE NFC
- TWN3 Multi ISO
- TWN4 MIFARE NFC

(Tredjeparts kortlæsere kræver tilkøb. Andre kortlæsere understøttes efter registrering via den integrerede webserver)

## Tilbehør og forbrugsstoffer

### Medfølgende toner<sup>8</sup>

1 x 2.600 sider (BK)  
1 x 1.400 sider (CMY)

### Standardtoner<sup>8</sup>

TN248  
1.000 sider (BK)  
1.000 sider (CMY)

### Stor toner<sup>8</sup>

TN248XL  
3.000 sider (BK)  
2.300 sider (CMY)

### Ekstra stor toner<sup>8</sup>

TN249  
4.500 sider (BK)  
4.000 sider (CMY)

### Tromle

DR248CL  
Ca. 30.000 sider  
ved 3 sider pr. job

### Bælteenhed

BU229CL  
Cirka 60.000 sider  
ved 3 sider pr. job

### Wastetoner-beholder

WT229CL  
Ca. 50.000 sider  
ved 5 sider pr. job

## Tilbehør

### Kortlæserholder

CH-1000  
Mulighed for tilkøb af ekstern holder til NFC-kortlæser

### Papirskuffer

250-arks papirskuffe (LT310CL)

## Løsninger og opgraderinger<sup>19</sup>

### Kompatible med

Bestil forbrugsstoffer,  
Fjernbetjeningspanel,  
Anmod om hjælp,  
ThinPrint-klient, Secure Print+  
Barcode Print+

## Kompatibel med tredjepartsløsninger

### Brother Solutions Interface (BSI)

Skab stærke løsninger i skyen og lokalt med direkte integration af Brother-enhedernes avancerede print-, scan- og sikkerhedsfunktioner

Få yderligere informationer her:  
[www.brother.eu/developers](http://www.brother.eu/developers)

### Tredjepartsløsninger

Kompatibel via Brother Solutions Interface (BSI) samt Kofax ControlSuite, YSoft m.fl.

## Dimensioner og vægt

### Med emballage (b x d x h)

488 x 535 x 370 mm – 19,8 kg

### Uden emballage (b x d x h)

399 x 446 x 274 mm – 16,8 kg

## Kapacitet

### Anbefalet pr. måned

Op til 4.000 sider

## Driftsforhold

### Strømkilde

220-240 V  
AC 50/60 Hz

### Omgivelser

Luftfugtighed 20-80 %  
10-32,5 °C

### Opbevaring

Luftfugtighed 35-85 %  
0-40 °C

## Omgivende miljø

### Omtrentligt strømforbrug<sup>13,23</sup>

Print: 560 W  
Print i lydsvag tilstand: 310 W  
Klar: 70 W  
Dvale: 10 W  
Dyb dvale: 0,45 W  
Slukket: 0,04 W

### TEC-værdi

0,47 kWh/uge

### Lydeffekt<sup>12</sup>

Print: s/h 6,50 B(A)  
farve 6,58 B(A)  
Klar: Lydløs  
Lydsvag tilstand: s/h 5,86 B(A),  
farve 5,87 B(A)  
Dyb dvale: Lydløs

### Lydtryk<sup>12</sup>

PC-print (s/h og farve):  
Ca. 48 dB(A)  
Klar: Lydløs  
Lydsvag tilstand: 43 dB(A)

### Tonersparetilstand

Denne funktion reducerer tonerforbruget, så du får mere ud af dine forbrugsstoffer

### Blue Angel

Ja

### Svanemærket (nordisk miljømærkning)

Ja

- 8 Omtrentlig erklæret ydelse i overensstemmelse med ISO/IEC 19798
- 11 Kapacitet udregnet med 80 g/m<sup>2</sup> papir
- 12 Lydtryk og lydeffekt i overensstemmelse med ISO 7779
- 13 Strømforbrug i slukket tilstand målt i overensstemmelse med IEC 62301 Edition 2.0
- 15 Kun Windows og macOS
- 16 Kun Windows
- 17 Valgfri download
- 18 Kræver internetforbindelse
- 19 Kræver yderligere aktivering
- 23 Strømforbrug målt ved hjælp af testmetoden til netværkskonfigurering ENERGY STAR Ver 3.1



[www.brother-engl.de/125](http://www.brother-engl.de/125)



30150025



### Vi samarbejder med dig om et bedre miljø

Hos Brother er vores grønne initiativ enkelt. Vi arbejder for at tage ansvar, agere respektfuldt og forsøge at gøre en forskel for at hjælpe med at skabe et samfund, der kan opnå en bæredygtig udvikling. Vi kalder denne miljøtilgang for Brother Earth.

[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

Alle specifikationer er korrekte på tidspunktet for udgivelsen og med forbehold for ændringer. Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries Ltd. Produktnavne er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende de respektive virksomheder.