

Brother ALT-I-ÉN-FARVELASERPRINTER

Professionel, trådløs farvelaserprinter

Print, scan og kopiér i farver mere effektivt, med høj hastighed og en brugervenlig 9,3 cm farvetouchscreen.



**Print
Scan
Kopi**

Funktioner:

Printhastighed op til 31 sider/min. i farve og s/h

Papirkapacitet på op til 300 ark

Papirkapaciteten kan øges til 1.050 ark

Automatisk dobbeltsidet print

Mulighed for store tonere: 6.500 sider sort, 4.000 sider cyan, magenta og gul toner*

Kablet netkort (10Base-T/100 Base-TX/1000Base-T) eller trådløst netkort (IEEE 802.11b/g/n)

Intuitiv 9,3 cm farvetouchscreen

Opnå øget produktivitet

- Væsentligt højere produktivitet med printhastigheder på op til 31 sider/min. og scannehastigheder på op til 28 ipm i farve og s/h
- Maksimal effektivitet med indbygget, trådløs IEEE 802.11b/g/n og Ethernet 10 Base-T/100Base-TX/1000Base-T.
- Print nemt fra din mobile enhed med Brothers iPrint&Scan, Brother Print Service Plugin til Android, Mopria og AirPrint.
- Gode papirhåndteringsfunktioner med standard papirkapacitet på op til 300 ark med mulighed for at udvide til 1.050 arks papirkapacitet.

Øget sikkerhed

- Virksomhederne af i dag kræver høje sikkerhedsniveauer. Med Secure Function Lock 3.0, Active Directory Authentication, Internet Protocol Security (IPsec) 802.1x og Secure Print kan du have tillid til, at dine dokumenter er sikre.

Fleksible og lave driftsomkostninger

- DCP-L8410CDW er designet til print og scan af store volumener. Der medfølger en sort toner til 3.000 sider samt cyan, magenta og gul tonere til 1.800 sider. Der er mulighed for sort toner til 6.500 sider og cyan, magenta og gul tonere til 4.000 sider, hvilket reducerer virksomhedens driftsomkostninger endnu mere.

Generelt

Teknologi	Elektrofotografisk laserprinter
Laserklassifikation	Klasse 1 laserprodukt (IEC 60825-1:2007)
Processor	800 MHz – Sub: 133 MHz
Lokalt interface	Hi-speed USB 2.0 & USB-host
Kabelbaseret netværksinterface	10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Trådløst netværksinterface	IEEE 802.11b/g/n
Standardhukommelse	512 MB
Display	9,3 cm farvetouchscreen
Genveje	48

Farveprinter

Standard printhastighed (A4)	Op til 31 sider/min. farve og s/h
Dobbeltsidet printhastighed (A4)	Op til 14 sider/min7 ark/min. farve og s/h
Opøsning	2.400 dpi (2.400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi
Lydsvag tilstand	En indstilling, der reducerer støjniveauet ved at reducere printhastigheden til 15 sider/min.
FPOT (første side ud på)	Mindre end 15 sekunder, farve og s/h, fra klar-tilstand
Opvarmningstid	Mindre end 31 sekunder fra dvale-tilstand
Printersprog	PCL6, BR-Script3 (PostScript®3™ Language Emulation), PDF 1.7, XPS 1.0
Integrerede fonte (PCL)	66 skalerbare fonte, 12 bitmap fonte, 16 strekkoder
Integrerede fonte (Post-script)	66 skalerbare fonte
Strekkoder med ekstra informationer (PCL)	Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C), Code93, GS1Databar, MSI

Printerdriver

Windows®	Windows 10® (32 & 64 bit editions) Windows 8® (32 & 64 bit editions) Windows 7® (32 & 64 bit editions) Windows® Server 2016, 2012, 2012R2 & 2008R2 Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions) <i>Windows® Server understøtter kun netværksprint</i>
Macintosh ⁵	Mac OS v10.10.5, v10.11.x, v10.12
Linux ⁵	CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 miljø)
PostScript universal-printerdriver	Driver til Windows®, der gør det muligt at printe til et hvilket som helst netværk eller til en lokalt tilsluttet Brother-laserprinter, der understøtter PostScript
PCL-driver	Generisk PCL XL-driver

NFC-kortlæserunderstøttelse

Ekstern NFC-kortlæserunderstøttelse.	Understøttelse til eksterne NFC-læsere via USB-porten foran.
(Tredjeparts kortlæsere kræver tilkøb. Andre kortlæsere understøttes, hvis de registreres via printerens integrerede webserver)	Understøttede kortlæsere: RFIDeas pcProx Enroll RDR-6081AKU/ RDR-6281AKU/ RDR-6381AKU/ RDR-6E81AKU/ RDR-6H81AKU, RFIDeas AIR ID Enroll RDR-7081AKU/ RDR-7581AKU/ RDR-7F81AKU, Elatec TWN3 Mifare/Mifare NFC. Multi ISO, Elatec TWN4 Mifare NFC

Printerfunktioner

N i 1-print	Reducér op til 2, 4, 9, 16 eller 25 A4-sider til kun en A4-side (Mac op til 2, 4, 6, 9 eller 16)
Plakatprint	Forstørret 1 A4-side til plakat ved brug af 4, 9, 16 eller 25 A4-sider
Vandmærkeprint	Giv dine dokumenter vandmærke med forud defineret tekst eller brugerdefinerede meddelelser
ID-print	Tilføj identifikation til dine printede dokumenter (dato og klokkeslæt, kort brugertilpasset meddelelse eller PC-brugernavn)
Automatisk dobbeltsidet print	Print automatisk på begge sider af papiret
Manuelt dobbeltsidet print	Manuelt dobbeltsidet print (anbefalet til medier, der ikke understøttes af automatisk dobbeltsidet print)
Booklet-print	Print dokumenter i A5-brochureformat med automatisk eller manuelt dobbeltsidet print
Printprofiler	Gem dine foretrukne driverindstillinger som profiler, der nemt kan hentes

USB-vært

Direkte print	Print direkte fra USB-nøgle. Understøttede fil-formater: PDF version1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (oprettet af egen printerdriver), TIFF (scannet af Brother model), XPS version 1.0
Direkte scan	Scan direkte til USB-nøgle Understøttede filformater: PDF, PDF/A, Secure PDF, Signed PDF, JPEG, XPS, TIFF

Standard papirhåndtering

Papirinput ²	Nedre papirskuffe – 250 ark Fleksibel bakke – 50 ark Automatisk dokumentføder (ADF) – 50 ark
Papiroutput ²	Forsiden nedad – 150 ark Forsiden opad (direkte papirgennemgang) – 1 ark

Valgfri papirhåndtering

Papirinput ²	250 ark (LT-330CL) Maks. 3 ekstra papirskuffer
-------------------------	---

Mediespecifikationer

Medietyper og -vægt	Standardskuffe – alm. papir, genbrugspapir, farvet papir og brevpapir (60-105 g/m ²) Fleksibel bakke – alm. papir, genbrugspapir, bond-papir, farvet papir, brevpapir og blankt ⁹ papir (60-163g/m ²)
Print af kuverter og labels	Dobbeltsidet print – alm. papir, genbrugspapir, farvet papir, brevpapir og blankt ⁹ papir (60-105 g/m ²) Automatisk dokumentføder – alm. papir og genbrugspapir (64-90g/m ²)
Mediестørrelser	Ja, fra fleksibel bakke: understøtter 10 kuverter op til en tykkelse på i alt 10 mm Standardpapirskuffe – A4, Letter, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal Fleksibel bakke – Bredde: 76,2-215,9 mm x Længde: 127-355,6 mm Automatisk dokumentføder – Bredde: 105-215,9 mm x Længde: 147,3-355,6 mm Dobbeltsidet print – A4

¹ Ydelse i overensstemmelse med ISO/IEC19798

² Udregnet med 80 g/m² papir

³ Kun Windows® & Mac

⁴ Kun Windows®

⁵ Valgfri download

⁶ Kræver forbindelse til internettet

⁷ Kræver Brother-software

⁸ Den maksimale månedlige printvolumen kan anvendes til at sammenligne den beregnede levetid blandt tilsvarende Brother-produkter. For at opnå maksimal levetid for din printer er det en god idé at vælge en printer med en driftscyklus, der overstiger printbehovet.

⁹ Den fleksible bakke kan kun tage et enkelt ark

Scan i farve

Scannertype	CIS (Contact Image Sensor)
Scan i farver og s/h	Ja
Scannehastighed	28 ipm (images per minute), farve og s/h
Scanneopløsning fra ADF	Op til 1.200 x 600 dpi
Scanneopløsning fra scannerglas	Op til 1.200 x 2.400 dpi
Interpoleret scanneopløsning⁷	Op til 19.200 x 19.200 dpi
Farvedybde	16, 777, 216 farvenuancer (24 bit)
Gråtoner	256 gråtoner (8 bit)
Standardfunktioner⁷	Scan til USB, e-mail, OCR, Image & File
Scan til netværk	Scan til netværksmappe (kun Windows®), FTP, SFTP, e-mailserver, SharePoint & Easy Scan til e-mail ⁸
Cloud-scanning⁶	Scan direkte til Box, Dropbox, Evernote™, Google Drive™, OneDrive, Flickr, Facebook, OneNote
Scannefunktioner	Fjern baggrund, spring blank side over, ID-scan, 1-til-2-scan, automatisk fjernelse af skævheder (ADF), split-PDF
Scan til Microsoft Office	Scan til Microsoft® Word, Microsoft® Excel & Microsoft® PowerPoint
Scan til søgbar PDF	Scan dokumenter til søgbare PDF-filer
Scan til SharePoint	Scan dokumenter direkte til SharePoint
Outline & Scan⁶	Tegn en ramme omkring elementer, der skal scannes eller udelades fra originaldokumentet
Windows® Web Services Scanning	Scan direkte til Windows® (fra Windows® 7 og nyere) uden at installere scannerdriver
Scan af noter⁶	Scan og organiser dine noter på foldet notespapir

Scannerdriver

Windows®	TWAIN, WIA og ISIS Windows 10® (32 & 64 bit editions) Windows® 8 (32 & 64 bit editions), Windows® 7 (32 & 64 bit editions),
Macintosh⁵	Mac OS v10.10.5, v10.11.x, v10.12
Linux⁵	SANE(32 & 64 bit editions)

Adressebog

Hurtigkald	Plads til 300 e-mailadresser
Gruppeopkald	En kombination af op til 20 grupper kan gemmes til brug for rundsending
LDAP	Muligheden for at oprette forbindelse til en ekstern LDAP-aktiveret adressebog, f.eks. Microsoft® Exchange

Adressebogen er et integreret element i scan-til-e-mailserver-funktionen, der kan downloades gratis fra Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

Farvekopi

Hastighed – (A4)	Op til 31 kopier/min., farve og s/h
FCOT (første side ud på)	Mindre end 17 sekunder, farve, og mindre end 16 sekunder, s/h, fra klar-tilstand
Opløsning	Op til 1.200 x 600 dpi
Multi-kopiering/gruppering/sortering	Laver op til 99 kopier af hver side/grupperer eller sorterer
Forstørre/formindske	Dokumenter kan forstørres/formindskes fra 25 % til 400 % i intervaller af 1 %
N i 1-kopi	Komprimerer 2 eller 4 sider til et enkelt A4-ark
2-i-1-kopi (ID-kort)	Kopiering af begge sider af ID-kort på samme A4-ark
Gråtoner	256 gråtoner til brug for faxning
Kvittering	Laver tydelige kopier af kvitteringer
Indram og kopiér⁶	Kopierer eller sletter områder, der er indrammet med rød tusch

Mobilt/webbaseret print og scan

iPrint&Scan (Android)	Print fra, scan til, forhåndsvis kopier og kontrollér maskinens status fra en Android-enhed
iPrint&Scan (iPad/iPhone/iPod)	Print fra, scan til, forhåndsvis kopier og kontrollér maskinens status fra en iPad/iPhone/iPod Touch
iPrint&Scan (Windows® Phone)	Print fra og scan til smartphone med Windows® Phone-styresystem
Brother Print&Scan (Windows® 8, 10 & RT)	Print fra og scan til Windows® 8, 10 eller Windows RT Tablet
AirPrint	Print de mest almindelige filtyper fra enhver applikation med AirPrint-funktion
Mopria	Print de mest almindelige filtyper fra Mopria-understøttede Android-enheder
Brother Print Service Plugin	Print fra Android-enheder uden en dedikeret app
Box⁶	Print fra og scan til Box uden brug af PC
Dropbox⁶	Print fra og scan til Dropbox uden brug af PC
Evernote™⁶	Print fra og scan til Evernote™ uden brug af PC
Google Drive™⁶	Print fra og scan til Google Drive™ uden brug af PC
OneDrive⁶	Print fra og scan til Microsoft® OneDrive uden brug af PC
Flickr®⁶	Print fra og scan til Flickr® uden brug af PC
Facebook®⁶	Print fra og scan til Facebook® uden brug af PC
OneNote⁶	Scan til Microsoft® OneNote uden brug af PC
Foldet notespapir⁶	Skab smart, foldet notespapir
Creative Centre⁶	Download og print indhold fra Brother Creative Center

¹ Ydelse i overensstemmelse med ISO/IEC19798

² Udregnet med 80 g/m² papir

³ Kun Windows® & Mac

⁴ Kun Windows®

⁵ Valgfri download

⁶ Kræver forbindelse til internettet

⁷ Kræver Brother-software

⁸ Den maksimale månedlige printvolumen kan anvendes til at sammenligne den beregnede levetid blandt tilsvarende Brother-produkter.

For at opnå maksimal levetid for din printer er det en god idé at vælge en printer med en driftscyklus, der overstiger printbehovet.

⁹ Den fleksible bakke kan kun tage et enkelt ark

Netværk og sikkerhed

Kablet netværk	Indbygget Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Trådløst netværk	IEEE 802.11b/g/n (Infrastrukturtilstand/ Adhoc-tilstand)
Wi-Fi Direct™	Print trådløst uden at skulle gå igennem et trådløst access-point (understøtter både automatiske og manuelle metoder)
Understøttelse af trådløs opsætning	Wi-fi-beskyttet opsætning (WPS)
Trådløse applikationer	Vertikal parring
Netværksprotokoller	TCP/IP (IPv4 og IPv6)
IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Re- solver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/PPS, FTP Client & Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HT- TPS server, TFTP client & server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTp Client, LDAP
IPv6	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/PPS, SMTP Client, FTP Client & Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client & server, ICMPv6, SNTp Client, LDAP, Web Services (Print/Scan)
Kablet netværkssikkerhed	SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec
Trådløs netværkssikkerhed	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SSL/ TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec
Print log til netværk	Registrerer printaktiviteter fra hver enkelt bruger, herunder netværks-brugernavn, navn på printet dokument og antal sider, til en fil i et netværk
E-mailnotifikationer	Få automatisk enheden til at sende en e-mail til en angivet e-mailadresse, når den kræver opmærksomhed
E-mailrapporter	Modtag regelmæssige brugsrapporter via e-mail
IPv4-filer	Begræns, hvilke netværksbrugere der har adgang til enheden via netværket
Secure Function Lock 3.0	Begræns adgang til brug af enkelt person eller grupper af brugere over et netværk. Kan bruges med pc-brugernavn og login for op til 200 brugere
Setting Lock	Begræns adgang til kontrolpanel
Secure Print³	Beskyt dine printjob med en 4-cifret pinkode, der skal indtastes på betjeningspanelet, før de frigives til print
Active Directory-godkendelse	Hent gemte printjob, og kontrollér brugernes adgang til printerne med brugeroplysninger fra Active Directory
LDAP-godkendelse	Hent gemte printjob, og kontrollér brugernes adgang til printerne med brugeroplysninger fra en LDAP-understøttet database
PrintSmart-løsning (tilkøb)	
PrintSmart CostControl	Overvåg og kontrollér printomkostninger for alle Brother- og tredjepartsenheder
PrintSmart SecurePro	Secure pull-print plus fordelene ved PrintSmart CostControl

Værktøjer til flådehåndtering

Uovervåget installations- værktøj⁴	Funktion til central brug og tilpasning af drivere og software
MSI-installationsværktøj⁴	Modulbaserede installationsværktøjer, som kan distribueres via Active Directory®
Embedded Web Server	Onlinebaseret, indbygget software til printstyring
BRAdmin Professional 3,⁴ og ⁵	Software til LAN/WAN-håndtering
Driverimplementeringsguide⁴	Opretter nemt printdrivere, der sikrer smidig udrulning på dit netværk

Udviklere

Brother Solutions Interface (BSI)	Skab stærke løsninger i skyen og lokalt med direkte integration af de avancerede print-, scan- og sikkerhedsfunktioner i Brother scannere, printere og alt-i-en- printere. Få yderligere informationer her: www.brother.eu/developers
--	--

Forbrugsstoffer og tilbehør

Starttoner	Sort toner – 3.000 sider ¹ Cyan, magenta og gul toner – 1.800 sider ¹
Standardtonere	Sort toner (TN-421BK) 3.000 sider ¹ Cyan toner (TN-421C) 1.800 sider ¹ Magenta toner (TN-421M) 1.800 sider ¹ Gul toner (TN-421Y) 1.800 sider ¹
Store tonere	Sort toner (TN-423BK) 6.500 sider ¹ Cyan toner (TN-423C) 4.000 sider ¹ Magenta toner (TN-423M) 4.000 ¹ Gul toner (TN-423Y) 4.000 sider ¹
Andre forbrugsstoffer	Tromle (DR-421CL) Cirka 50.000 sider ved 3 sider pr. job Cirka 30.000 sider ved 1 side pr. job Bælteenhed (BU-330CL) Cirka 130.000 sider ved 3 sider pr. job Cirka 50.000 sider ved 1 side pr. job Wastetonerbeholder (WT-320CL) Cirka 50.000 sider
LT-330CL	Tilbehør: Nedre papirskuffe til 250 ark
CH-1000	Holder til kortlæser
I kassen	Toner, tromle, bælteenhed, wastetoner- beholder, ledning, driversoftware til Windows®, hurtig installationsvejledning (kabel til PC-interface medfølger IKKE)

Hvor ofte forbrugsstoffer skal udskiftes, afhænger af printenes kompleksitet, procentdelen af dækning, papirstørrelse, sider pr. job og typen af medie. For eksempel vil blankt, bestrøget papir forkorte levetiden for disse forbrugsstoffer.

Driftscyklus

Anbefalet pr. måned	Op til 3.000 sider månedlig printvolumen
Maksimalt pr. måned⁶	Op til 40.000 siders månedlig printvolumen

Vægt og dimensioner

Med emballage (b x d x h)	663 x 542 x 654 mm 33,3 kg
Uden emballage (b x d x h)	435 x 526 x 539 mm 27,6 kg

Omgivende miljø

Strømforbrug	Print – 580 W, klar – 70 W, dvale – 10 W, dyb dvale – 1,3 W, slukket – 0,03 W
TEC-værdi	1,8 kWh/uge
Lydtryk	Print – 49 dbA, lydsvag tilstand – 44 dbA, klar – lydløs
Lydeffekt	Print – 6,56 BA, lydsvag tilstand – 6,0 BA, klar – lydløs
Energisparetilstand	Gør det muligt for printeren at bruge mindre energi, når den ikke er i brug
Tonersparetilstand	Reducerer tonerforbruget og hjælper med at re- ducere printerens TCO (total cost of ownership).
Energy Star	Ja
Svanemærket	Ja



Vi samarbejder med dig om et bedre miljø

Hos Brother er vores grønne initiativ enkelt. Vi arbejder for at tage ansvar, agere respektfuldt og forsøge at gøre en forskel for at hjælpe med at skabe et samfund, der kan opnå en bæredygtig udvikling. Vi kalder denne miljøtilgang for Brother Earth.

www.brotherearth.com

Alle specifikationer er korrekte på trykkeskærmstidspunktet. Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries Ltd. Produktnavne er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende de respektive virksomheder.