



Estação de ancoragem HP Thunderbolt G4 de 280 W com cabo combinado

A estação de ancoragem que faz tudo

Aumente a sua segurança, produtividade e conectividade com esta estação de ancoragem Thunderbolt™ 4. Protege a sua rede e dispositivos a partir do momento em que inicia sessão, suporta a compatibilidade de vários sistemas operativos¹ e é capaz de suportar até quatro monitores 4K². Ideal para ITDM e trabalhadores híbridos, esta estação de ancoragem também simplifica o funcionamento dos dispositivos domésticos ou de escritório.



A estação de ancoragem que protege os seus dispositivos ligados

Sinta-se seguro a partir do momento em que inicia sessão. A estação de ancoragem HP com Thunderbolt G4 com HP Sure Start³ evita que os piratas informáticos usem a estação de ancoragem para atacar a rede e o portátil associado. Tudo o que estiver ligado a esta estação de ancoragem está protegido e cumpre os requisitos da norma NIST 800-193.

Compatibilidade expandida. Conectividade simplificada.

Foco no seu trabalho e não na sua compatibilidade¹ com uma estação de ancoragem que trabalha sem problemas com a maioria dos portáteis e dos sistemas operativos. Quer utilize o Windows®, Mac ou Chrome OS, os testes rigorosos e certificações garantem que um cabo USB-C®⁴ liga o seu dispositivo e os periféricos sem qualquer problema.

O poder para ser produtivo.

Realize várias tarefas, crie e colabore de forma mais rápida com uma estação de ancoragem que suporta até quatro monitores 4K através de uma tecnologia Thunderbolt™ 4 extremamente rápida² e com o dobro da velocidade Ethernet para poder fazer transferências mais rápidas⁵. Esta estação de ancoragem também tem uma potência até 230 W — o suficiente para carregar a maioria das workstations portáteis.

A gestão do dispositivo ficou mais fácil

Efetue, de forma mais eficiente, a gestão da sua frota mista com um suporte Intel® vPro™ com fios que permite que os administradores autorizados tenham acesso remoto e efetuem a gestão dos portáteis com tecnologia vPro™ que utilizam ligações com fios para proceder às suas atualizações. Os gestores de TI também podem planejar, a qualquer momento, as atualizações do firmware da estação de ancoragem, mesmo depois de o utilizador desligar através de um instalador de um só clique⁶.

Estação de ancoragem HP Thunderbolt G4 de 280 W com cabo combinado

Em destaque

Capacidade de gestão de dispositivos modernos

Com a Intel® vPro™ Active Management Technology, os administradores autorizados podem aceder remotamente aos portáteis que utilizam ligações com fios, mesmo que desativadas, para fazer as atualizações.

Gestão dos seus recursos eletrónicos para as estações de ancoragem

Permita que as TI façam a gestão e registo das suas estações de ancoragem por nome do produto, número de série e MAC Address, a partir de qualquer lugar, com a ferramenta de gestão de recursos Electronic Tag (eTag) fácil de usar e que poupa tempo⁶.

Embalagens de produtos concebidas a pensar no meio ambiente

A HP compromete-se a reduzir o plástico nos aterros, utilizando embalagens recicláveis, à base de fibras e fabricadas em material sustentável⁷ para cumprir os requisitos de reciclagem e, assim, ficar longe dos aterros⁸ quando os clientes tiverem terminado a sua utilização.

Um cabo. Duas opções de potência.

Com duas opções de potência (120 W/280 W) num só cabo, pode alimentar PC básicos e de elevado desempenho com apenas um cabo/estação de ancoragem.

Fazemos os testes para que possa ficar descansado

Os testes rigorosos⁹ ajudam a garantir a compatibilidade da estação de ancoragem com determinados portáteis HP e Apple®, Dell e Lenovo com portas de carregamento USB-C®⁹.

Mais portas. Mais flexibilidade.

Mais portas significa mais capacidades. Com uma porta TB4™, HDMI, duas USB-C®, duas DisplayPorts™, quatro USB-A 3.2 e uma RJ45, pode ligar vários dispositivos como um teclado e um rato¹⁰.

Garantia limitada de 1 ano

Sinta-se tranquilo com uma garantia limitada de 1 ano que inclui o suporte técnico, os serviços de diagnóstico e a substituição de componentes de hardware.

Estação de ancoragem HP Thunderbolt G4 de 280 W com cabo combinado



Número do produto	4J0G4AA
Número UPC	196068757953
Sistemas operativos compatíveis	Windows 11; Windows 10; MacOS; Chrome
Requisitos mínimos do sistema	Gestão vPRO com fios
Garantia	Garantia limitada de 1 ano
Conteúdo da embalagem	Estação de ancoragem, fonte de alimentação, cabo de alimentação, garantia
País de origem	Fabricado na China e em Taiwan
Dimensões (L x L x A)	98 x 98 x 68 mm
Peso	760 g
Dimensões da embalagem (L x L x A)	275 x 143 x 148,5 mm
Fonte de alimentação	Entrada de 100 a 240 V, 1,7 A, 50 a 60 Hz. Saída de 19,5 V a 6,15 A
Notas técnicas	Recursos de gestão da rede: vPRO (com ou sem fios); eTag; Atualizações do firmware desligado; Arranque do PXE; Wake on LAN (a partir do estado de Desligado, Suspensão ou Hibernação ⁹); MAC address pass-through (a partir do estado Ligado, Desligado, Suspensão ou Hibernação ¹⁰); Comutação WLAN-LAN; Rede persistente de monitores: Suporta a alimentação Ethernet de 1 Gb e 2,5 G para o anfitrião (PD USB-C); Até 100 W por USB-C/230 W para o anfitrião com uma fonte de alimentação de 280 W por cabo combinado Suporte para monitor externo: Até 4 perfis de PowerDelivery (PD); PD 3.0: 5 V/5 A, 9 V/5 A, 12 V/5 A, 15 V/5 A, 20 V/5 A Temperatura (em funcionamento): 0 °C a 35 °C (32 °F a 95 °F) Humidade relativa não condensação (em funcionamento): 10% a 90% Altitude máxima não pressurizada (em funcionamento): 15 m a 3048 m (~ 50 pés a 10 000 pés) Comprimento do cabo: 0,8 m
Porta e conectores	O botão para Ligar/Desligar a estação de ancoragem não funciona quando está conectado a portáteis não suportados pela HP ou que sejam de outras marcas.

Estação de ancoragem HP Thunderbolt G4 de 280 W com cabo combinado

Rodapés com mensagens

¹ Retrocompatível com o modo USB-C® alternativo, as portas irão funcionar numa velocidade USB-C® alternativa que está dependente das especificações do anfitrião.

² Para a funcionalidade de modo alternativo USB-C®, o PC anfitrião tem de suportar Thunderbolt™ 3 ou Thunderbolt™ 4.

³ O HP Sure Start na estação de ancoragem HP com Thunderbolt G4 suporta a verificação da integridade e a recuperação do firmware. Não inclui proteções em tempo real e em tempo de execução, nem a integração Microsoft SCCM normalmente encontrada no HP Sure Start nos portáteis da HP.

⁴ Para a funcionalidade de modo alternativo USB-C®, o PC anfitrião tem de suportar o protocolo do modo alternativo DisplayPort™ através da porta USB-C®. O carregamento e a replicação de portas são suportados nos portáteis que tenham implementado as especificações da indústria do modo alternativo USB-C®. O botão para Ligar/Desligar ou reativar o sistema, a funcionalidade Wake-on LAN a partir da ancoragem a quente e a frio, a funcionalidade Wake-on LAN a partir da ancoragem a quente e a frio de S4/S5 e MAC Address Pass-Through S0, S3, S4, S5 apenas funcionam em portáteis HP ou suportados pela HP. A HP não fornece controladores Ethernet e de áudio em PC Mac.

⁵ Requer a infraestrutura para suportar as velocidades Ethernet de 2,5 Gb.

⁶ É necessária a instalação de Windows Management Instrumentation. É necessário ter o Windows 10 ou superior.

⁷ 100% da caixa exterior/enchimento de cartão ondulado é produzida com fibras recicladas e certificadas de origem sustentável. O enchimento de fibra é produzido com fibra de madeira 100% reciclada e material orgânico. Qualquer enchimento de plástico é produzido com >90% de plástico reciclado. Exclui sacos de plástico e placas de espuma de plástico.

⁸ As instalações destinadas à reciclagem não estão disponíveis em todas as localizações.

⁹ A afirmação baseia-se em testes internos da HP em determinados modelos de portáteis de outras marcas compatíveis com os padrões da indústria para USB-C®. Para conhecer a compatibilidade dos portáteis HP, aceda a <https://pcb.inc.hp.com/webapp/#/lus-en> and search by notebook. Certas funcionalidades do modo alternativo não são suportadas, como o botão para Ligar/Desligar, MAC Address Pass-Through, Wake-on LAN e OOB Wake on LAN. Aceda à página de Suporte da HP para determinar a potência e as especificações das portas do seu portátil. Aceda à página de suporte do seu portátil de outra marca para determinar a respetiva potência e as especificações das portas.

¹⁰ Inclui cabo de alimentação.

