



Station d'accueil HP USB-C G5

Station d'accueil universelle pour ordinateurs portables modernes

Connectez votre ordinateur portable doté de ports USB-C® à vos écrans, vos périphériques et votre réseau filaire grâce à la station d'accueil HP USB-C® G5 à la fois polyvalente, élégante et peu encombrante.



*Product image may differ from actual product

Compatibilité sans contrainte

Conçue pour une compatibilité universelle, cette station d'accueil fonctionne à la fois avec les ordinateurs portables HP et non HP équipés de ports USB-C® et Thunderbolt™.¹

Un espace de travail bien ordonné

Épurez votre bureau grâce à une configuration à câble unique, à laquelle se connectent plusieurs appareils.

Station d'accueil HP USB-C G5

Gérez facilement votre environnement

Dotée de fonctions avancées de gestion réseau, cette station d'accueil vous aide à sécuriser et à gérer à distance votre ordinateur portable.¹

Solution monocâble

Connectez vos accessoires et jusqu'à trois écrans à la station d'accueil.³ À l'aide d'un simple câble USB-C®, connectez votre ordinateur portable pour le recharger et pour accéder à vos appareils.

Faible encombrement

Récupérez votre bureau avec une station d'accueil compacte, dont l'encombrement se réduit à seulement 5 x 5 pouces.

Mises à jour efficaces du microprogramme

Gagnez du temps grâce aux mises à jour de la station d'accueil téléchargées sur votre ordinateur portable, même lorsqu'ils ne sont pas connectés.⁴

Station d'accueil HP USB-C G5

Référence du produit	5TW10AA
Plates-formes prises en charge	Compatible avec les ordinateurs portables HP, les ordinateurs MacBook® et d'autres ordinateurs portables. ²
Numéro UPC	193905522316
Ports et connecteurs	Avant : 1 port USB-C® pour les données et l'alimentation en sortie (15 W) 1 câble USB-C® pour la connexion au système hôte Côté : 2 ports USB 3.0 pour le chargement 1 prise audio combinée Arrière : 2 ports USB 3.0 pour le chargement 2 ports DisplayPort™ 1 port RJ45 1 port HDMI 2.0 1 logement pour câble de verrouillage standard
Gestion de la sécurité	1 emplacement pour verrou (sur le côté, câble de verrouillage vendu séparément)
Module d'alimentation	Alimentation du système : Jusqu'à 100 W via le port d'alimentation USB-C® vers l'hôte (PD USB-C) : 5 V, 9 V, 10 V, 12 V, 15 V, 20 V, toujours à 5 A max.
Notes techniques	Prise en charge des écrans externes : 2 + écran de l'ordinateur portable
Couleur produit	Noir
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows 10; Windows 11; macOS; Chrome OS™
Configuration système requise, minimum	USB Type-C®? (alimentation USB, DisplayPort™ Alt mode)
Garantie	Garantie limitée d'un an.
Contenu de l'emballage	Station d'accueil HP USB-C® G5 Adaptateur secteur Câble d'alimentation secteur Informations sur le produit Garantie Guide de mise en route rapide
Pays d'origine	Fabriqué en Chine
Dimensions (L x P x H)	12,2 x 12,2 x 4,5 cm
Poids	0,75 kg
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	7,55 x 6,14 x 6,49 in; 19,2 x 15,6 x 16,5 cm
Poids du carton/paquet	3,27 lb; 1,49 kg
Dimensions du carton principal (L x P x H)	48,3 x 39,2 x 17,5 cm
Poids du carton	8,94 kg

Station d'accueil HP USB-C G5

Notes sur la description marketing

¹ Pour la fonctionnalité USB-C®, l'ordinateur hôte doit prendre en charge le protocole DisplayPort™ Alt mode via son port USB-C®. Les ordinateurs portables équipés de Thunderbolt™ fonctionneront aux vitesses de qualité USB-C®. La charge et la réplcation de ports sont prises en charge sur les ordinateurs portables dotés des spécifications industrielles USB-C®. Bouton marche/arrêt pour la mise sous tension ou la sortie de veille du système sur les ordinateurs portables HP. HP ne fournit pas la fonction Ethernet et les pilotes audio sur les ordinateurs Mac.

² Selon des tests internes effectués par HP sur certains modèles d'ordinateurs portables non HP compatibles avec les normes USB-C®. Certaines fonctionnalités Alt mode ne sont pas prises en charge, comme le bouton marche/arrêt.

Consultez la page HP Support pour déterminer la puissance et les spécifications de ports de votre ordinateur portable HP. Consultez la page du support de votre ordinateur portable non HP pour déterminer la puissance et les spécifications de ses ports.

³ Capable de prendre en charge les trois sorties d'affichage simultanément.

⁴ Connexion Internet requise et vendue séparément. L'ordinateur géré doit fonctionner sous Windows 10.

⁵ HP inclut une garantie limitée d'un an avec assistance en ligne disponible 24 h/24 et 7 j/7. Pour en savoir plus, consultez le centre d'assistance clientèle HP ou le site www.hp.com/go/orderdocuments. Accès Internet requis, mais non inclus.

