



# Imprimante multifonction HP LaserJet Pro 3101fdw sans fil Imprimante noir et blanc

Une productivité élevée. Une gestion sans faille.

Avec LaserJet Pro, bénéficiez d'impressions et de numérisations accélérées ainsi que d'outils de gestion intelligente.

Vitesse élevée, sécurité intégrée et cloud : grâce à ses puissantes fonctionnalités de productivité conçues pour les petites équipes, cette imprimante LaserJet Pro peut être configurée et gérée où que vous soyez.



Cette imprimante a été conçue pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce HP neuve ou réutilisée. Elle est équipée d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches intégrant une puce non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Une puce HP réutilisée permet d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées. Plus d'informations sur : [www.hp.com/learn/ds](http://www.hp.com/learn/ds)

**Vitesse d'impression :** Lettre : Jusqu'à 35 ppm; Sortie de la première page : En 6,6 s seulement; Vitesse d'impression recto-verso : Jusqu'à 21 ipm

**Résolution d'impression :** Jusqu'à 1200 x 1200 ppp

**Résolution de la numérisation :** Jusqu'à 300 x 300 ppp (couleur et noir et blanc, chargeur automatique de documents); Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp (couleur et noir et blanc, plat)

**Résolution de copie :** Jusqu'à 300 ppp

**Résolution télécopie :** Jusqu'à 300 x 300 ppp

**Connectivité standard :** 2 Hi-Speed USB 2.0 (device); Ethernet 10/100

BT; Wireless 802.11b/g/n, Dual band 2.4GHz/5GHz

**Fonctionnalité d'impression mobile :** Application HP Smart; Apple AirPrint™; Certifié Mopria™; Impression directe sans fil

**Volume d'impression maximum :** Jusqu'à 50 000 pages

**Affichage :** 2,7 pouces CGD; Écran tactile

## Une productivité élevée.

- Rendez le travail de vos petites équipes plus facile grâce à cette imprimante laser optimisée pour un maximum de 7 utilisateurs.
- Imprimez plus efficacement. Grâce à une vitesse d'impression recto verso de 35 ppm, vous pouvez gagner du temps, réduire l'utilisation de papier et minimiser les coûts. <sup>1</sup>
- Optimisez votre productivité depuis le creux de votre main. Imprimez, numérisez et gagnez du temps grâce aux raccourcis de HP Smart. <sup>2</sup>

## Une gestion sans faille.

- Centralisez la gestion des impressions pour votre entreprise. HP Web JetAdmin vous facilite la tâche grâce à une série de fonctionnalités. <sup>4</sup>
- Configurez vos imprimantes en un clin d'œil. Profitez d'une configuration simplifiée qui vous permet d'installer votre imprimante en un temps record afin que vous puissiez reprendre rapidement vos activités.
- Protégez votre imprimante. La fonction Wi-Fi auto-réparatrice détecte les anomalies et se réinitialise automatiquement aux paramètres réseaux sécurisés précédents. <sup>8</sup>

## HP Wolf Pro Security.

- Utilisez votre imprimante en toute sécurité dès sa sortie de l'emballage. Grâce aux paramètres préconfigurés, elle est prête quand vous l'êtes.
- Ajoutez une couche de sécurité supplémentaire. La fonction optionnelle d'impression par code PIN/pull permet d'authentifier vos travaux d'impression uniquement lorsque vous êtes présent.
- Définissez des politiques de configuration et validez les paramètres de manière universelle avec HP JetAdvantage Security Manager. <sup>9</sup>



<sup>1</sup> Mesurée selon la norme ISO/IEC 24734, à l'exception du premier jeu de documents de test. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [hp.com/go/printerclaims](http://hp.com/go/printerclaims). La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document. <sup>2</sup> Nécessite le téléchargement de l'application HP disponible sur [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting). Certaines fonctionnalités sont disponibles en anglais uniquement et peuvent varier selon le modèle d'imprimante/le pays et entre applications de bureau/mobiles. HP se réserve le droit d'introduire des frais pour l'utilisation des fonctionnalités facilitées par l'application HP. Un accès à Internet est requis. La disponibilité peut varier en fonction du pays. Pour bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités, vous devez créer un compte HP. Les fonctions de télécopie sont uniquement destinées à l'envoi d'une télécopie. Liste des systèmes d'exploitation pris en charge disponible dans les magasins d'applications. Pour en savoir plus, rendez-vous sur <http://www.hp.com/go/learn/ds>. <sup>3</sup> HP Web JetAdmin peut être téléchargé gratuitement depuis la page [hp.com/go/webjetadmin](http://hp.com/go/webjetadmin). <sup>4</sup> Calculs HP basés sur des données TEC normalisées ENERGY STAR® de comparaison d'imprimantes HP LaserJet série 200-500 au moment de leur commercialisation. Voir [hp.com/ecomstar](http://hp.com/ecomstar). <sup>5</sup> Les fonctionnalités technologiques HP Auto-On/Off dépendent de l'imprimante et des paramètres; une mise à niveau du micrologiciel peut être nécessaire. <sup>6</sup> Recyclage : la disponibilité du programme varie. Le programme de récupération et de recyclage des cartouches HP d'origine est actuellement disponible dans plus de 60 pays, territoires et régions en Asie, Europe et Amérique du Nord et du Sud, dans le cadre du service HP Planet Partners. Pour plus d'informations, visitez le site [hp.com/recycle](http://hp.com/recycle). <sup>7</sup> Accès à Internet est requis et doit être acheté séparément. Les opérations sans fil supportent uniquement les bandes de fréquence 2,4 GHz et 5,0 GHz. Supporte les fréquences 5,0 GHz et 2,4 GHz utilisant respectivement jusqu'à 12 canaux et 3 canaux sans chevauchement. Supporte les fréquences 5,0 GHz jusqu'à 150 Mb/s et les fréquences 2,4 GHz jusqu'à 72,2 Mb/s. Pour en savoir plus, consultez [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting). <sup>8</sup> HP JetAdvantage Security Manager doit être acheté séparément. Pour en savoir plus, rendez-vous sur [hp.com/go/securitymanager](http://hp.com/go/securitymanager).

# Imprimante multifonction HP LaserJet Pro 3101fdw sans fil Imprimante noir et blanc Caractéristiques techniques

<b>Fonctions</b>	Impression, copie, scan, fax
<b>Vitesse d'impression noire</b> <sup>6, 5, 4</sup>	<b>Première page imprimée:</b> En 6,6 secondes seulement; <b>Letter:</b> Jusqu'à 35 ppm; <b>Recto verso Letter:</b> Up to 21 ipm; <b>Vitesse d'impression (Paysage, A5):</b> Jusqu'à 53 ppm
<b>Résolution d'impression</b>	<b>Noir (optimal):</b> Jusqu'à 1200 x 1200 ppp; <b>Noir et blanc (lignes fines):</b> Jusqu'à 1200 x 1200 ppp
<b>Technologie d'impression</b>	Laser
<b>Technologies de résolution d'impression</b>	600 ppp avec technologie d'amélioration de la résolution (REt); HP ProRes 1200
<b>Nombre de cartouches d'impression</b>	1 (noir)
<b>Langages standards de l'imprimante</b>	PCL5c; PCL6; PS; PCLmS; PDF; URF; PWG; PCLm
<b>Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante</b>	Automatic duplex, Easy ODBE, Scan Destinations, Smart security, Print always work.
<b>Administration de l'imprimante</b>	HP Smart, HPSM, Web JetAdmin, admin.hpsmart.com
<b>Vitesse de numérisation</b> <sup>8</sup>	Jusqu'à 20 ppm (n&b), jusqu'à 9 ppm (couleur)
<b>Type de scanner</b>	Chargeur automatique de documents, plateau
<b>Technologie</b>	Capteur par contact
<b>Résolution du scanner</b>	<b>Matériel:</b> Jusqu'à 300 x 300 ppp (couleur et noir et blanc, chargeur automatique de documents); Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp (couleur et noir et blanc, plat); <b>Optique:</b> Jusqu'à 300 ppp (couleur et noir et blanc, chargeur automatique de documents); Jusqu'à 1 200 ppp (couleur et noir et blanc, plat)
<b>Formats de fichiers pour la numérisation</b>	JPG, TIFF, XPS, PDF, PDF/A
<b>Modes d'entrée du scanner</b>	Application HP Smart; et applications utilisateur via Twain
<b>Taille de numérisation maximum</b>	8.5 x 14 in / 216 x 356 mm <b>À plat:</b> 8.5 x 11.7 in / 216 x 297 mm
<b>Profondeur de bits / Niveaux d'échelle de gris</b>	24 bits/256
<b>Communication numérique - Fonctionnalités standard</b>	Numérisation vers e-mail; Numériser vers PDF
<b>Vitesse de copie en noir et blanc</b>	<b>Vitesse de copie:</b> Jusqu'à 35 cpm; <b>Première copie imprimée:</b> En 6,0 secondes seulement; <b>Vitesse de copie, recto-verso:</b> Jusqu'à 21 ppm
<b>Résolution de copie</b>	<b>Noir (texte et graphiques):</b> Jusqu'à 300 ppp
<b>Nombre maximal d'exemplaires</b>	Jusqu'à 999 copies
<b>Paramètres du photocopieur</b>	Nombre de copies; Plus clair/plus foncé; Améliorations; Marge de reliure; Papier; Copie multi-pages; Assemblage; Qualité
<b>Plage de redimensionnement en mode copie</b>	25 à 400 %
<b>Vitesse de télécopie</b> <sup>3</sup>	<b>Jusqu'à:</b> 33,6 Kbits (maximum); 14,4 Kbits (par défaut) / <b>Letter:</b> 3 s par page
<b>Résolution de télécopie</b>	<b>Noir (optimal):</b> Jusqu'à 300 x 300 ppp; <b>Noir (standard):</b> 203 x 98 ppp
<b>Fonctions du fax</b>	<b>Mémoire de télécopie:</b> Jusqu'à 500 pages; <b>Réduction de télécopie automatique prise en charge:</b> Oui; <b>Renumerotation automatique:</b> Oui; <b>Envoi différé de télécopie:</b> Oui; <b>Détection de sonneries distinctives prise en charge:</b> Oui; <b>Transfert de télécopie pris en charge:</b> Oui; <b>Interface TAM de téléphone/télécopie prise en charge:</b> Non; <b>Liste de distribution de télécopie prise en charge:</b> Non; <b>Mode de téléphone/télécopie pris en charge:</b> Oui; <b>Rejet des télécopies indésirables pris en charge:</b> Oui; avec ID de l'appelant; <b>Nombre maximum de numéros abrégés:</b> Jusqu'à 200 numéros; <b>Interface d'ordinateur prise en charge:</b> Oui; pilote de télécopie Windows, HP PC Send Fax Driver 2.0; <b>Capacité de récupération à distance prise en charge:</b> Non; <b>Combiné téléphonique pris en charge:</b> Non
<b>Connectivité en standard</b>	2 Hi-Speed USB 2.0 (device); Ethernet 10/100 BT; Wireless 802.11b/g/n, Dual band 2.4GHz/5GHz
<b>Fonctionnalités réseau</b>	Ethernet 10/100 Mbit/s; Sans fil 802.11b/g/n, double bande 2,4 GHz/5 GHz.
<b>Fonctionnalités sans fil</b>	Oui
<b>Fonctionnalité d'impression mobile</b>	Application HP Smart; Apple AirPrint™; Certifié Mopria™; Impression directe sans fil
<b>Mémoire</b>	<b>Standard:</b> 512 Mo; <b>Maximum:</b> 512 Mo
<b>Vitesse du processeur</b>	800 MHz
<b>Disque dur</b>	pas de disque dur
<b>Taux d'utilisation</b>	<b>Mensuel, lettre:</b> Jusqu'à 50 000 pages; <b>Une fois par mois, A4:</b> Jusqu'à 50 000 pages
<b>Volume de pages mensuel recommandé</b>	350 à 2500 pages
<b>Gestion du papier</b>	<b>Capacités d'entrée:</b> Jusqu'à 250 feuilles; Jusqu'à 10 enveloppes <b>Margeur automatique de document:</b> Standard, 50 feuilles <b>Capacités en sortie:</b> Jusqu'à 150 feuilles; Jusqu'à 10 <b>Options recto verso:</b> Automatique (standard) <b>Bacs d'alimentation standard:</b> 1

<b>Types de support pris en charge</b>	Papier (Feuilles coupées, papier ordinaire, film brillant, étiquettes), enveloppes, papier cartonné, cartes postales
<b>Poids du support pris en charge</b>	16 à 43lb
<b>Formats de supports pris en charge</b>	Letter; Legal; Executive; Oficio 8.5x13; 3x5; 4x6; 5x7; 5x8; Envelope #10; Envelope Monarch
<b>Formats de support personnalisés</b>	Width 3 x 8.5 in ; Length 5 to 14 in
<b>Dimensions du produit</b>	<b>L x P x H:</b> 16.5 x 15.7 x 12.3 in / 418,0 x 398,2 x 313,2 mm; <b>Maximum:</b> 16.8 x 29.9 x 18.7 in / 426,8 x 758,8 x 475,5 mm
<b>Poids du produit</b>	23.1lb / 10.5kg
<b>Contenu de l'emballage</b> <sup>1</sup>	<b>3G628F</b> Imprimante multifonction HP LaserJet Pro 3101fdw, toner noir HP LaserJet authentique préinstallé, guide de mise en route, manuel de référence, dépliant réglementaire, guide de garantie, cordon d'alimentation
<b>Rendement (cartouches d'origine/de configuration)</b>	Environ 1 000 pages en noir et blanc
<b>Consommables de remplacement</b> <sup>2</sup>	Cartouche de toner noir LaserJet HP 138A authentique W1380A (env. 1 500 pages); Cartouche de toner noir LaserJet HP 138X authentique W1380X (env. 4 000 pages)
<b>Conditions de garantie</b>	Garantie limitée d'un an
<b>Labels écologiques</b>	Blue Angel; EPEAT® Silver; Certifié ENERGY STAR®
<b>Certification Energy Star</b>	Oui
<b>Conforme Blue Angel</b>	Oui, le Blue Angel DE-UZ 219 : garanti seulement avec les consommables HP authentiques
<b>Spécifications relatives à l'impact sur le développement durable</b>	Sans mercure
<b>Panneau de commandes</b>	2,7 pouces CGD; Écran tactile; 3 boutons LED (Précédent, Accueil, Info)
<b>Description de l'affichage</b>	2,7 pouces CGD; Écran tactile
<b>Logiciels fournis</b>	Aurcu CD (sauf pour l'Indonésie et la Chine), logiciels téléchargeables depuis hp.com, hpsmart.com/setup, et les magasins d'applications du système d'exploitation. #CD incluent l'installateur de logiciel HP, le programme de désinstallation, le pilote d'imprimante et d'autres outils essentiels
<b>Systèmes d'exploitation compatibles</b>	Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1 : 32 ou 64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, Microsoft® Internet Explorer ou Edge. Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; 2 Go HD; Connexion Internet requise; Linux (pour plus d'informations, consultez la page https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)
<b>Systèmes d'exploitations réseau compatibles</b>	Windows Server 2008 R2 64 bits, Windows server 2008 R2 64 bits (SP1), Windows Server 2012 64 bits, Windows Server 2012 R2 64 bits, Windows Server 2016 64 bits, Linux- Pour plus d'informations, consultez le site http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing,
<b>Configuration minimale requise</b>	<b>PC:</b> Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1 : 32 ou 64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, Microsoft® Internet Explorer ou Edge; <b>Mac:</b> Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; 2 Go HD; Internet requis
<b>Alimentation,</b> <sup>7</sup>	<b>Type d'alimentation électrique:</b> Module d'alimentation interne (intégré); <b>Alimentation électrique nécessaire:</b> Tension d'entrée de 110 V : 110 à 127 VCA (+/- 10 %) 60 Hz/50 Hz; Tension d'entrée de 220 V : 220 à 240 VCA (+/- 10 %), 60 Hz/50 Hz; <b>Consommation électrique:</b> 436 watts (Impression active), 4,5 watts (Prêt), 1,31 watt (Veille), 0,06 watt (Arrêt automatique), 0,06 watt (Arrêt automatique/Marche manuelle); <b>Numéro de consommation d'électricité typique</b> <sup>7</sup> : Energy Star : 0,35 kWh/semaine, Blue Angel : 0,402 kWh/semaine
<b>Acoustique</b>	<b>Puissance acoustique émise:</b> 6,6 B(A) (impression à 33 ppm)
<b>Environnement d'exploitation</b>	<b>Plage de températures en fonctionnement:</b> 59 to 90,5°F / 15 à 32,5°C; <b>Température de fonctionnement recommandée:</b> 63.5 to 77°F / 17,5 à 25°C; <b>Température de stockage:</b> -4 to 140°F / De -20 to 60 °C; <b>Plage d'humidité de fonctionnement:</b> 10 à 80 % d'humidité relative; <b>Plage d'humidité en fonctionnement recommandée:</b> 30 à 70% d'humidité relative
<b>Options Service et assistance HP</b>	U6M44E - SVC HP 2a Échange sur site LJ H; U6M45E - Service HP 3 ans avec échange sur site LJ H U6M46E - Service HP 4 ans échange sur site LJ H; UQ223E - SVC HP 2a J05 Échange avancé LJ H; UQ224E - SVC HP 3a J05 Échange avancé LJ H; UQ225E - SVC HP 4a J05 Échange avancé LJ H
<b>Gestion de la sécurité</b>	Serveur Web réseau intégré, protégé par mot de passe ; activer/désactiver les ports réseau ; modification de mot de passe communauté SNMPv1
<b>Pays d'origine</b>	Fabriquée au Vietnam

Pour en savoir plus, consultez [hp.com](http://hp.com)

<sup>1</sup> Pour obtenir des informations sur le rendement de la cartouche incluse avec votre imprimante, consultez le site <http://www.hp.com/go/toneryield>. Valeurs de rendement déclarées conformément à la norme ISO/CEI 19752 et en impression continue. Les rendements réels peuvent considérablement varier en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. <sup>2</sup> Rendement déclaré selon la norme ISO/IEC 19752 et avec une impression continue. Les rendements réels peuvent considérablement varier en fonction du type d'image imprimée et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/toneryield>. <sup>3</sup> Basé sur l'image test ITU-T standard n°1 à résolution standard. Les pages plus complexes ou avec une résolution plus élevée requièrent plus de temps et de mémoire. <sup>4</sup> Mesuré selon la norme de test des performances de fonctionnalité ISO/IEC 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. <sup>5</sup> Valeur mesurée selon la norme ISO/IEC 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document. <sup>6</sup> Mesuré selon la norme ISO/IEC 17629. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. <sup>7</sup> L'alimentation électrique requise varie selon le pays ou la région de vente de l'imprimante. Tenez bien compte des tensions de fonctionnement. Une mauvaise tension endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. Valeur Energy Star généralement basée sur la mesure d'un périphérique de 115 V. <sup>8</sup> Vitesses de numérisation mesurées à partir du chargeur automatique de documents. Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution de numérisation, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et les logiciels d'application.

