



# HP Digital Sender Flow 8500 fn2

Le scanner réseau le plus rapide et le plus sécurisé vous permet de booster votre activité<sup>1,3</sup>.

Si le format de votre document est supérieur au format Lettre, ou A4, qu'il présente une forme irrégulière, des pliures ou des plis, ou bien s'il s'agit d'une photo ou d'un original précieux, vous pouvez le numériser en utilisant la feuille de support.<sup>1,3</sup>



**Résolution de numérisation:** Jusqu'à 600 ppp, matériel; Jusqu'à 600 ppp (optique)

**Vitesse de numérisation :** Jusqu'à 100 ppm/200 ipm

**Types de supports de numérisation :** Chargeur automatique de documents : Papier (ordinaire, jet d'encre, jet d'encre pour Brochure/papier glacé), papier Photo ; À plat : Tous les supports de chargeur automatique de documents, enveloppes, étiquettes, cartes, livres

**Dimensions maximales pour la numérisation (ADF) :** 8,5 x 34 pouces

## Envoi numérique haute performance

- Transférez facilement et rapidement des numérisations en texte modifiable, en fichiers PDF cryptés et bien plus encore grâce à l'OCR intégrée et l'OCR par zone.

## Réalisez davantage. Plus rapidement que jamais.<sup>1</sup>

- Gérez de grands volumes à des vitesses exceptionnelles : jusqu'à 100 ppm/200 ipm<sup>1</sup>.
- Capturez chaque page facilement, même des piles de supports mixtes, grâce à HP EveryPage et à un capteur à ultrasons<sup>4</sup>.
- Faites confiance à ce scanner robuste capable de traiter 10 000 pages par jour.
- Gérez les tâches directement, en utilisant le panneau de commande tactile de 8 pouces (20,3 cm) avec clavier complet à clapet.

## Le périphérique de numérisation le plus sécurisé au monde<sup>3</sup>.

- L'architecture du microprogramme HP FutureSmart peut être mise à l'échelle sur les périphériques et améliorée au fil du temps grâce à de nouvelles fonctionnalités.
- HP OXP offre des solutions prêtes à l'emploi ou sur mesure pour les processus, tels que la sécurité, la comptabilité et bien plus encore.
- Centralisez la gestion de votre environnement de numérisation avec HP Web Jetadmin et contribuez à l'efficacité de votre entreprise<sup>2</sup>.
- Le disque dur sécurisé HP High Performance vous aide à protéger les données sensibles. Effacez des fichiers en toute sécurité.

## Intègrez facilement des solutions de flux de travail

- Faites en davantage avec des données, utilisez plusieurs options de numérisation - dossiers, sites FTP, e-mail, lecteurs USB, SharePoint, etc.
- Définissez des profils de numérisation, numérisez vers le cloud et d'autres destinations et améliorez automatiquement les images.
- L'OCR intégré permet de créer des fichiers pouvant être recherchés qui peuvent être numérisés vers plusieurs destinations avec une auto-imagerie avancée.
- Numérisez des images directement dans des applications grâce aux logiciels complets TWAIN et ISIS®.



Caractéristiques techniques

Numérisation	
Numérisation en couleur	Oui
Vitesse de numérisation <sup>1</sup>	<b>Chargeur automatique de documents:</b> Jusqu'à 100 ppm/200 ipm (noir et blanc), jusqu'à 100 ppm/200 ipm (couleur)
Type de numérisation / Technologie <sup>1</sup>	A plat, chargeur automatique de documents / Dispositif à transfert de charge (CCD), à plat; Chargeur automatique de documents avec capteur d'image (CIS)
Résolution du scanner	<b>Matériel:</b> Jusqu'à 600 ppi; <b>Optique:</b> Jusqu'à 600 ppi
Formats de fichiers pour la numérisation	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTE (OCR), TEXTE Unicode (OCR), RTF (ROC), PDF avec possibilité de recherche (OCR), PDF/A avec possibilité de recherche (OCR), HTML (OCR), CSV (ROC); Numérisation vers USB facile d'accès: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTE (OCR), TEXTE Unicode (OCR), RTF (ROC), PDF avec possibilité de recherche (OCR), PDF/A avec possibilité de recherche (OCR), HTML (OCR), CSV (ROC); Pour la numérisation HP: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIF, texte (.txt), Rich text (.rtf), PDF avec possibilité de recherche (.pdf), PDF/A (.pdf); Pour HP Easy Scan: TIFF, PNG, JPEG, JPEG-2000, PDF, PDF avec possibilité de recherche, RTF, TXT Pour Linux: JPEG, PDF, PNG, PNM, PostScript, TEXT TIFF
Modes d'entrée du scanner	Applications sur le panneau avant: E-mail; Enregistrement dans un dossier réseau; Enregistrer vers USB; Enregistrement sur la mémoire du périphérique; Applications Open Extensibility Platform (OXP); numérisation logicielle à l'aide de HP Scanning Software; application utilisateur via les pilotes T WAIN, IS, WIA ou Kofax Virtual Rescan (VRS) Professional <sup>2</sup>
Format de numérisation	<b>Chargeur automatique de documents:</b> 8,5 x 14 po; Jusqu'à 8,5 x 34 po en sélectionnant « grandeur de numérisation longue » Maximum; 2,7 x 5,8 in Minimum; <b>A plat:</b> 8,5 x 14 pouces
Fonctions de numérisation avancées	Exposition automatique, seuil automatique, détection automatique de la couleur, lissage/suppression de l'arrière-plan, détection automatique du format, redressement du contenu, amélioration du contenu, multi-distribution, alimentation automatique, capteur de détection de pages multiples, auto-orientation, abandon multi-couleurs, abandon des couleurs par canal, suppression des bords, suppression des pages blanches, fusion des pages, remplissage des trous, autorisations PDF, séparation des documents (page blanche, code-barres, code-barres par zone, OCR par zone)
Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso	Oui
Capacité du chargeur automatique de documents	En standard, 150 feuilles (75 g/m <sup>2</sup> )
Détection multi-alimentation	Oui
Source de lumière (numérisation)	Voyant
Paramètres ppp de résolution de sortie	75, 150, 200, 300, 400, 600, 1200
Version Twain	Version 2.1
Profondeur de bits/Niveaux d'échelle de gris	24 bits (externe), 30 bits (internes)/
Communication numérique - Fonctionnalités standard	Écran Full-SVGA avec interface utilisateur HP Easy Select; Commande de réglage de luminosité de l'écran; Voyants (Prêt, Données, Avertissement); Touches (Démarrer, Annuler, Veille, Réinitialiser), clavier virtuel; Port hôte USB haut débit
Connectivité	
Connectivité en standard	Ethernet 10/100/1 000; 1 hôte USB haut débit (arrière); 1 hôte USB haut débit (autonome); 1 Pocket d'intégration matérielle (HP) Hi-Speed USB, 1 port USB-Appareil (arrière)
Fonctionnalités sans fil	En option
Mémoire	<b>Standard:</b> 3584 Mo (2560 Mo sur la carte principale, 1024 Mo sur le processeur du scanner)
Vitesse du processeur	1,2 GHz / <b>Disque dur:</b> Disque dur HP classique High Performance Secure 500 Go
Taux d'utilisation (quotidien)	Taux d'utilisation quotidien recommandé: 10 000 pages

Types de support pris en charge	Chargeur automatique de documents : Papier (ordinaire, jet d'encre, jet d'encre pour Brochure/papier glacé), papier Photo ; À plat : Tous les supports de chargeur automatique de documents, enveloppes, étiquettes, cartes, livres
Contenu de l'emballage	<b>L2762A</b> Capture de document HP Digital Sender Flow 8500 fn2; Guidé d'installation du matériel; HP 8500 fn2 Hbr.C.D pour Mac et PC; CD du guide de l'utilisateur des informations réglementaires HP; Cordon d'alimentation; Câble USB
Dimensions du produit	<b>L x p x h:</b> 20,2 x 23,0 x 10,4 po ; <b>Maximum:</b> 20,2 x 27,4 x 10,4 po
Poids du produit	38,5 lb
Conditions de garantie	Garantie réparation un an sur site le jour ouvré suivant, assistance téléphonique et Web incluse. La garantie peut varier d'un pays à l'autre en fonction des obligations légales. Consultez la page <a href="http://www.hp.com/Support">http://www.hp.com/Support</a> pour connaître les options primées de garantie et de support de HP dans votre région.
Certification Energy Star	Oui
Conformité en matière d'économie d'énergie	Certifié ENERGY STAR® 3.0;
Panneau de commandes	Écran LCD XGA 1024 x 768; Latechnologie tactile légère qui prend en charge les interactions basées sur les gestes; Commande de réglage de luminosité de l'écran; Icône Domicile pour un retour rapide à l'écran d'accueil; Interface utilisateur; Clavier virtuel et un clavier physique
Logiciels fournis	Navigateur HP, écran d'accueil Mac OS (dirige les utilisateurs vers HP.com ou OS App Source pour le logiciel de l'imprimante), manuels d'utilisation en ligne. Téléchargez sur <a href="http://hp.com">hp.com</a> la solution Network T WAIN (32 bits et 64 bits) et la solution USB T WAIN (32 bits et 64 bits), HP Scan, IS, WIA, Kofax VRS Pro, I.R.I.S Readiris Pro, I.R.I.S Cardiris
Systèmes d'exploitation compatibles	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS macOS 10.12 Sierra, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, UNIX, Windows 10 versions 32 et 64 bits (sans système d'exploitation RT pour les tablettes), Windows 7 versions 32 et 64 bits, Windows 8/8.1 versions 32 et 64 bits (sans système d'exploitation RT pour les tablettes), Windows Vista versions 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows XP SP3 versions 32 bits (XP Home, XP Pro, etc.)
Configuration minimale requise	<b>PC:</b> 2 Go d'espace disque disponible, exigences matérielles du système d'exploitation, voir <a href="http://microsoft.com">microsoft.com</a> ou 1,3 Go d'espace disque disponible; Internet; Pour connaître la configuration matérielle requise pour le système d'exploitation, consultez le site <a href="http://Apple.com">Apple.com</a> ; Pour la numérisation HP : Windows® 10, 8.1, 8, 7, XP : 32 bits ou 64 bits, 2 Go d'espace disque disponible, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer, processeur 2 GHz, 2 Go de RAM, moniteur SVGA 1024 x 768; <b>Mac:</b> 1,3 Go d'espace disponible sur le disque dur; Internet; Pour connaître la configuration matérielle requise pour le système d'exploitation, consultez le site <a href="http://Apple.com">Apple.com</a>
Alimentation	<b>Type d'alimentation électrique:</b> Module d'alimentation intégré. <b>Alimentation électrique nécessaire:</b> États-Unis, Canada : Tension d'entrée: 110 à 127 VCA, 60 Hz; Europe: Tension d'entrée: 220 à 240 VCA, 50 Hz; <b>Consommation électrique:</b> 22 watts (prêt), 1,2 watt (veille), 0,3 watt (arrêt)
Acoustique	<b>Puissance acoustique émise:</b> 4,3 B(A) (en attente); En service: 7,3 B(A), chargeur automatique de documents, numérisation couleur recto utilisant du papier A4 à 94 ppm
Environnement d'exploitation	<b>Plage de températures en fonctionnement :</b> <b>Température de fonctionnement recommandée:</b> 10 à 35°C; <b>Température de stockage:</b> De -40 à 60°C; <b>Plage d'humidité à l'arrêt:</b> Jusqu'à 90 % d'humidité relative (sans condensation) à une température de 30 à 60°C (86 à 149°F); <b>Plage d'humidité de fonctionnement :</b> 15 à 80 % d'humidité relative; <b>Plage d'humidité en fonctionnement recommandée:</b> 15 à 80 % sans condensation, 10 à 35°C (50 à 95°F)
Accessoires	Assistant d'accessibilité HP 2MU47A, Boîtier HP pour disque dur amovible 2NR12A, Kit d'accessibilité HP 2TD64A, Kit schéma de clavier HP Laser Jet - danois/français - suisse/allemand - suisse/7W13A, ports USB internes HP B5L28A ds disque dur sécurisé à haute performance HP B5L29A, solution HP Smartcard Npm et pour le gouvernement des États-Unis CC543B, 2 GB x 32 144 broches ESK49A, HP 300 kit de remplacement de rouleau ADF J8J95A
Options Service et assistance HP	U9TW2E : service HP de 3 ans, intervention le jour ouvré suivant avec conservation des supports défectueux; U9TW3E : service HP de 4 ans, intervention le jour ouvré suivant avec conservation des supports défectueux; U9TW4E : service HP de 5 ans, intervention le jour ouvré suivant avec conservation des supports défectueux

Pour en savoir plus, consultez [hp.com](http://hp.com)

<sup>1</sup> Vitesses de numérisation mesurées à partir du chargeur automatique de documents. Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution de numérisation, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et les logiciels d'application.

