



# Imprimante Multifonction Laser monochrome 4 en 1 Compacte & Professionnelle

Impression rapide et silencieuse

**MFC-L2980DW**



IMPRIMER NUMERISER COPIER FAXER SANS FIL

[www.brother.fr](http://www.brother.fr)

## Imprimante Multifonction 4 en 1 Compacte & Professionnelle

Notre imprimante multifonction monochrome professionnelle la plus silencieuse et la plus compacte vous permet d'optimiser l'espace de votre bureau.

Également disponible dans le cadre d'un service d'impression géré pour une expérience d'impression sans encombre.

**MFC-L2980DW**



### Fonctionnalités principales :

- Impression jusqu'à 34 pages par minute
- Impression recto-verso, jusqu'à 16 faces par minute
- Numérisation recto-verso, jusqu'à 22,5 images par minute<sup>3</sup>
- Ethernet & WiFi 5GHz
- Écran tactile couleur de 8,8 cm (3,5")
- 256 Mo de mémoire interne
- Chargeur automatique de documents (ADF) recto-verso monopasse de 50 feuilles
- Bac d'entrée papier de 250 feuilles<sup>11</sup>
- Livré avec un toner d'un rendement de 3 000 pages,
- Un toner de 5 000 pages à très haut rendement est également disponibles<sup>7</sup>
- Compatible avec les Fonction+ Brother et solutions tierces<sup>19</sup>
- NFC pour une authentification sécurisée / accès aux raccourcis
- Disponible dans le cadre d'un contrat de service d'impression géré (MPS)

### Réduction technologique de la consommation d'énergie

Notre technologie innovante d'élément (PHE) améliore l'efficacité thermique au sein de l'appareil, ce qui minimise l'énergie nécessaire à l'impression.

Cette nouvelle technologie permet de réduire de 27,8 % la consommation électrique typique (TEC), ce qui se traduit par un temps de préchauffage plus court, et par voie de conséquence imprime la première page en deux fois moins de temps

### Compacte et conçue par des experts

Idéale pour être placée sous les comptoirs ou dans les bureaux de vente au public, chaque composant a été optimisé pour réduire la taille globale de l'appareil, ce qui vous permet de tirer le meilleur parti de votre espace de travail, tout en offrant une qualité exceptionnelle sans compromis sur les performances.

### Conçue pour durer

La MFC-L2980DW est conçue pour durer et ne nécessite qu'un minimum d'entretien. Il a été conçu de manière experte pour être robuste et durable et répondre aux exigences d'un environnement de bureau très actif. Grâce aux toners à haut rendement, votre entreprise pourra imprimer plus longtemps.

## Solutions ready

Automatisez les flux de travail et améliorez les processus d'entreprise et la sécurité grâce à des solutions de gestion de l'impression. Nous proposons une suite de solutions de gestion de documents, de sécurité et de flux de travail qui peuvent être ajoutées au MFC-L2980DW pour fournir des fonctions professionnelles supplémentaires afin d'améliorer encore vos processus d'entreprise. .

## Une intégration transparente

En tant que partenaire de Brother, vous aurez accès à un large choix de fournisseurs de logiciels de premier plan, dont Tungsten Automation, YSoft et bien d'autres encore.

Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires logiciels dans les domaines de la gestion de l'impression et de la capture de documents afin de créer des solutions sur mesure pour répondre à vos besoins spécifiques. Lorsque nous nous associons à un éditeur de logiciels, nous nous assurons que votre MFC-L2980DW travaille encore plus dur pour répondre à vos besoins.



## Simplifiez l'impression avec Brother MPS

Les services d'impression gérés (MPS) vous permettent de tirer le meilleur parti de vos périphériques. C'est pourquoi le MFC-L2980DW a été conçu pour les MPS.

Quels que soient vos besoins en matière d'impression, nous serons à vos côtés pour trouver la solution qui simplifiera l'administration de l'imprimante, vous fera gagner du temps, limitera les coûts et vous aidera à rester productif :

- Pas d'engagement à long terme
- Livraison de toner avant d'en manquer
- Assistance rapide
- Recyclage facile des consommables

## Sécurisée dès la conception

Pour suivre l'évolution constante de la législation en matière de protection de la vie privée et de sécurité des données, nos périphériques sont dotés des dernières fonctions de sécurité en vigueur dans l'industrie, afin de protéger vos données en toute sécurité.

Tous nos produits sont sécurisés par essence. Les entreprises évoluant vers des environnements de confiance zéro, nous savons que la sécurité est votre priorité absolue. Nos experts en sécurité recherchent en permanence de nouvelles améliorations pour les produits, les solutions et les services afin de garantir de manière proactive que tous nos produits sont "sécurisés dès la conception".

Le MFC-L2980DW offre une gamme de fonctionnalités robustes. Il utilise une triple couche de sécurité au niveau de l'appareil, du réseau et du document, qui est vérifiée par une certification de sécurité externe. Cela offre une tranquillité d'esprit supplémentaire et garantit que l'intégrité de vos données est maintenue à chaque étape.

Le MFC-L2980DW est doté d'une suite flexible de fonctions et de solutions de sécurité qui peuvent être adaptées à votre entreprise, ce qui vous permet d'auditer, de contrôler et de gérer facilement votre flotte de périphériques en toute sécurité.



Votre périphérique protège votre entreprise en réduisant sa surface d'attaque :

**Limiter l'accès des utilisateurs** - en utilisant LDAP ou Windows Active Directory, seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder à l'appareil.

**Limiter les privilèges au niveau du périphérique** avec Secure Function Lock et Setting Lock, seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder à des fonctions spécifiques.

**Maintien de l'intégrité du périphérique** - avec la détection des intrusions en cours d'exécution, le démarrage sécurisé, les microprogrammes à signature numérique et les connexions chiffrées de bout en bout, les périphériques fonctionnent toujours à leur niveau de sécurité optimal.





Votre réseau est protégé par des fonctions et des outils de gestion flexibles notamment:

**Protection contre les intrusions** - avec la gestion des protocoles, les restrictions d'interface et le filtrage IPV4, vous avez la possibilité d'adapter les paramètres de vos périphériques à votre activité.

**Connexion sécurisée** - connectez-vous en toute sécurité aux réseaux filaires et sans fil de l'entreprise grâce à la norme IEEE 802.1X.

**Communication cryptée sécurisée** - en utilisant des protocoles modulables tels que TLS, SSH, IPSEC, HTTPS et SNMP3, votre entreprise peut adapter les équipements à son réseau.

**Gérez et configurez facilement votre profil de sécurité** - grâce à Device Master Settings, BRAdmin Pro 4 et Mass Deployment Tool, votre entreprise peut appliquer des paramètres à des parcs entiers de périphériques.

**Audit de vos périphériques** - grâce à l'intégration SIEM via Syslog, vous pouvez collecter des informations en temps réel sur l'utilisation de vos équipements.



Vos documents sont protégés par le cryptage, la protection du stockage et des solutions d'impression sécurisées, notamment :

**Transfert de documents cryptés** - lorsque vous envoyez vos données d'impression de votre ordinateur à des périphériques, le cryptage IPPS/HTTPS garantit la sécurité et l'illisible de vos données.

**Transfert sécurisé des données de numérisation** - que vous numérisez sur votre réseau local ou sur Internet via Web Connect ou un service Cloud, vos données sont protégées par TLS, HTTPS, SFTP (SSH).

**Mémoire interne non persistante** - toutes les données relatives aux travaux d'impression sont automatiquement effacées lors d'un redémarrage et les données sont purgées, ce qui garantit qu'aucune information ne reste sur le périphérique.

**Libération sécurisée de l'impression** - en utilisant une solution d'impression sécurisée de Brother, les documents ne sont libérés que lorsque vous êtes prêt à les imprimer et à les récupérer.

**Intégration de solutions tierces** - grâce à l'interface Brother Solutions (BSI), nos périphériques peuvent être entièrement intégrés à des solutions tierces de référence telles que Kofax et YSoft, ce qui ajoute un niveau de sécurité supplémentaire à votre entreprise.



## Général

### Technologie

Laser  
électrophotographique

### Mémoire

256 Mo

### Panneau de contrôle

Écran LCD tactile couleur de 8,9 cm

### Interface

Hi-Speed USB 2.0

### Interface réseau filaire

Ethernet 10/100BTx

### Réseau sans fil

Prise en charge 2.4 et 5GHz

### Contenu du carton:

Machine, toner, tambour,  
cordon d'alimentation,  
guide de configuration rapide,  
carte de garantie. (Le câble  
d'interface PC n'est pas inclus)

### Raccourcis configurables

Ajoutez, supprimez, modifiez jusqu'à 18 raccourcis personnalisés pour un accès rapide et sécurisé aux fonctions de ce périphérique.

## Impression

### Vitesse d'impression (A4)

Recto: 34ppm Monochrome

Recto/verso : 16 faces par  
minute monochrome

### TSPP

(Temps de sortie de 1<sup>ère</sup> pages)  
Jusqu'à 6,9 secondes

### Mode silencieux

Mode permettant de  
réduire le bruit des  
impressions.

### Résolution

Jusqu'à 1200 x 1200dpi

### Emulations :

PCL6, BR-Script3, PDF  
Version 1.7, XPS Version  
1.0

### Polices embarquées (PCL)

73 Polices scalable,  
12 Polices bitmap

### (Postscript)

66 Polices scalable

### Barcode embarqués(PCL)

16 bar codes\*

\*Code39, Interleaved 2 of 5, FIM  
(US-PostNet), Post Net (US-  
PostNet) EAN-8, EAN-13,  
UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN  
(EAN), ISBN (UPC-E), Code128  
(set A, set B, set C), EAN128  
(set A, set B, set C), Code93,  
GS1Databar, MSI

## Fonctions impression

### Profil d'impression

Enregistrez vos  
paramètres  
de pilote préféré sous  
forme de profils pour les  
rappeler facilement.

### N-up Printing

Réduire jusqu'à 25 pages  
en une seule page.

### Mode économie de toner

Utilisez le mode d'économie de  
toner pour réduire la  
consommation de toner sans  
affecter la vitesse d'impression.

### Impression de filigrane

Apposez un filigrane sur  
vos documents avec un  
texte prédéfini ou défini par  
l'utilisateur.

### ID Printing

Ajoutez une identification à vos  
documents imprimés (date et  
heure, court message  
personnalisé ou nom  
d'utilisateur du PC).

### Impression R/V manuelle

Recommandée pour les  
supports qui ne sont pas pris  
en charge par l'impression  
automatique.

### Reverse Print

Faire pivoter de 180° le  
contenu d'un document  
imprimé.

### Impression de livrets

Imprimez des documents au  
format livret A5 en utilisant  
l'impression recto-verso  
automatique ou manuelle.

### Secure Print

Protéger les travaux  
d'impression avec un code à  
4 chiffres requis sur le  
périphérique pour qu'ils  
puissent être imprimés

### Universal Print (Microsoft 365)

Imprimez sans effort grâce à  
la prise en charge native  
d'Universal Print sur les  
imprimantes Brother. .

## Pilote d'impression

### Windows

Windows 11 (32 and 64 bit editions) et plus

### macOS

L'impression via macOS nécessite l'utilisation d'AirPrint. Les pilotes Mac ne sont pas fournis.

### Linux

CUPS, LPD/LPRng (i686 and x86\_64)

### Chrome OS

Prise en charge de l'impression native de Chrome OS.

### Pilote PCL:

Pilote générique PCL PCL5e

### Pilote d'imprimante Universel PostScript

Pilote pour Windows qui vous permet d'imprimer sur n'importe quelle imprimante laser Brother connectée en réseau ou en local et prenant en charge PostScript.

Visitez le site [support.brother.com](http://support.brother.com) pour obtenir la liste complète des systèmes d'exploitation pris en charge et pour télécharger les derniers pilotes et logiciels.

## Gestion du papier<sup>11</sup>

### Entrée Papier

#### Standard (Bac 1)

250 feuilles

#### Bac Multifomat

1 feuille

### Chargeur de documents (ADF)

50 feuilles

### Sortie Papier

120 feuilles A4

### Impression d'enveloppes

Oui, à partir du bac multifomat.

### Taille des supports

#### Standard (bac 1)

A4, Lettre, B5(JIS), B5(ISO), A5, A5(bord long), B6(JIS), A6, Executive, A4 Short, 16K(195x270mm)

#### Bac multifomat

Largeur: 76.2 to 215.9 mm, Longueur 127 to 355.6 mm Enveloppe ; COM-10, DL, C5, Monarch

#### Chargeur de documents

Largeur : 105 à 215,9 mm Longueur : 147,3 à 355,6 mm

#### Vitre du scanner

Up to A4/Letter

#### Recto verso automatique

A4

### Type & grammage des supports

#### Bac standard

Papier fin, Papier ordinaire, Papier épais, Papier plus épais, Papier recyclé 60-163g/m<sup>2</sup>

#### Bac multifomat

Papier ordinaire, Papier à en-tête, Papier de couleur, Papier fin, Papier épais, Papier très épais, Papier recyclé, Étiquette, Enveloppe, 60 - 230g/m<sup>2</sup>

#### Chargeur de documents

Papier ordinaire et recyclé 64-90gsm

#### Unité Recto verso

Papier ordinaire, Papier à en-tête, Papier de couleur, Papier fin, Papier recyclé 64-105g/m<sup>2</sup>

## Connectivité mobile et Web

### Brother Mobile Connect<sup>17</sup> (Android)

Imprimer à partir d'un périphérique Android, numériser vers ce périphérique, prévisualiser les copies et vérifier l'état de de l'imprimante multifonction.

### Brother Mobile Connect<sup>17</sup> (iPad/iPhone)

Imprimer à partir d'un iPad/iPhone, numériser, prévisualiser les copies et vérifier l'état de du périphérique.

### Apple AirPrint<sup>17</sup>

Impression et numérisation des types de fichiers les plus courants à partir de n'importe quelle application compatible AirPrint.

### Brother Print Service Plugin<sup>17</sup>

Imprimez à partir d'un appareil Android sans application dédiée.

### Mopria™<sup>17</sup>

Imprimer les types de fichiers les plus courants à partir des appareils Android pris en charge par Mopria™.

### Brother Apps<sup>18</sup>

Scanner vers Mobile, Scanner vers PDF avec recherche, Faxer vers Cloud/E-mail, Scanner vers PowerPoint, Scanner vers Excel, Scanner vers Word, Easy scan to E-mail.

### Web Connect<sup>18</sup>

Imprimer et numériser sans utiliser d'ordinateur sur Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™ OneNote.

## Copie

**Vitesse de copie (A4)**  
**Recto : 34 ppm Mono**  
**Recto Verso : Oui**

**Résolution**  
Jusqu'à 600 x 600dpi

**FCOT** (Temps de sortie de la première copie)  
Jusqu'à 8.4 Sec Mono

**Échelle des gris**  
256 nuances de gris (8 bits pour chaque couleur)

## Fonctions Copie

**Copie multiple/empilement/tri**  
Effectue jusqu'à 99 copies de chaque page / Empilées ou triées.

**Ratio élargissement/réduction**  
Réduction ou augmentation de la taille des documents de 25 % à 400 % par pas de 1 %.

**Copie de documents d'identité 2 en 1**  
Permet à l'utilisateur de copier les deux faces d'une carte d'identité sur une seule feuille A4.

**Copie N-en-1**  
Permet à l'utilisateur de réduire 2 ou 4 pages sur une seule feuille A4.

## Scanner

**Type de scanner**  
Double CIS (Contact Image Sensor)

**Numérisation en couleur et noir et blanc**  
Oui

**Vitesse de numérisation (A4)<sup>3</sup>**  
Recto : 22,5ipm Mono et 7,5ipm Couleur  
Recto/verso : 22,5ipm Mono et 7,5ipm Couleur

**Résolution de numérisation à partir de l'ADF**  
600 x 600 dpi

**Résolution de la vitre du scanner**  
1200 x 1200dpi

**Résolution de numérisation interpolée**  
L'utilitaire de numérisation de Brother améliore la résolution jusqu'à 19 200 x 19 200 ppp.

**Profondeur des couleurs**  
Traitement des couleurs 30 bits (entrée).  
Traitement des couleurs 24 bits (sortie).

**Échelle de gris**  
Traitement des couleurs 10 bits (entrée).  
Traitement des couleurs 8 bits (sortie).

## Fonctions du scanner

**Formats de fichiers pris en charge**  
compris PDF (PDF/A, Secure PDF, Signed PDF, Searchable<sup>17</sup>) JPEG, TIFF,

**Fonctions standard<sup>17</sup>,**  
E-mail, OCR, image et fichier.

**Numérisation vers réseau**  
Numérisation vers un dossier réseau (SMB)<sup>16</sup>, FTPS, HTTPS, serveur de messagerie, SharePoint (sur site).

**Fonctions de numérisation**  
Recentrage automatique des documents que par l'ADF.

**Numériser vers Microsoft Office**  
Numériser vers Word (.docx), PowerPoint (.pptx), Excel (.xlsx).

**Profil de numérisation<sup>15</sup>**  
Créez jusqu'à 25 profils réseau, FTP/Sharepoint prédéfinis pour mémoriser facilement plusieurs paramètres de numérisation.

**Séparation des documents**  
Créer des fichiers numérisés en fonction de la séparation des feuilles vierges ou d'un nombre spécifique d'images recto ou de feuilles de papier, même si davantage de documents sont placés sur le chargeur automatique de documents.



## Pilote Scanner

### Windows

TWAIN & WIA  
Windows 10  
(32 et 64 bit editions)

### macOS

L'impression via macOS nécessite l'utilisation d'AirPrint. Les pilotes Mac ne sont pas fournis.

### Linux

SANE (32 & 64 bit editions)

### Chrome OS

Prise en charge de l'impression native de Chrome OS.

Visitez le site [support.brother.com](http://support.brother.com) pour obtenir la liste complète des systèmes d'exploitation pris en charge et pour télécharger les derniers pilotes et logiciels.

## Fax

### Télécopie automatique recto-verso

### Modem Fax

33,600bps (Super G3))

### Echelle de gris

256 nuances de gris (8 bits) sont disponibles pour la télécopie.

### Transmission de la mémoire | Réception du papier épuisé

Jusqu'à 500 pages (Mire ITU-T, résolution, JBIG)

### Diffusion

Envoyer le même message fax jusqu'à 350 destinataires.

## Fonctions Fax

### Internet Fax (I-Fax)

Faxer des documents sur Internet en tant que pièce jointe à un courriel.

### Fax to Server

Numériser un document et l'envoyer par le réseau à un serveur de fax séparé.

### Recomposition automatique

Renumerotation automatique si le fax destinataire est occupé.

### Index téléphonique

Une liste électronique, alphabétique, des numéros abrégés et des numéros de groupes mémorisés.

### Numérotation en chaîne

Permet à l'utilisateur de stocker des parties de séquences de numérotation longue dans différents emplacements de numérotation rapide.

### Transfert de télécopie

Envoie un fax reçu en mémoire vers un autre numéro de fax préprogrammé.

### Récupération à distance

Permet aux utilisateurs d'accéder à distance à leur machine et de récupérer les messages fax stockés.

### Tampon de réception de fax

Ajouter la date et l'heure à toutes les télécopies reçues.

### Page de garde

Créer des pages de garde personnalisées pour les télécopies émises.

### Station ID

Un ID et un numéro de fax seront imprimés comme entête de chaque fax envoyé.

### PC-Fax envoi<sup>15,18</sup> et réception<sup>16,18</sup>

Envoi et réception de télécopies en noir et blanc directement depuis votre PC.

### Mode de correction d'erreur (ECM)

Détecter les erreurs de ligne pendant la transmission de la télécopie et renvoyer la ou les pages du document qui comportaient une erreur (les machines destinataires doivent partager cette fonction pour qu'elle fonctionne).

### Réduction automatique

Lorsqu'il reçoit un document d'une page plus longue que le format A4 (297 mm), le télécopieur réduit automatiquement le message pour qu'il tienne sur une seule feuille A4.

## Outils de gestion de flotte

### Unattended Installer<sup>16</sup>

Possibilité de déployer et de personnaliser nos pilotes et logiciels de manière centralisée.

### MSI Installer<sup>16</sup>

Des installateurs modulaires qui peuvent être distribués via Active Directory sur site.

### BRAdmin<sup>16,17</sup>

Logiciel de gestion LAN/WAN

### Embedded Web Server

Logiciel de gestion d'impression basé sur le Web et intégré à l'appareil.

### Driver Deployment Wizard<sup>16,17</sup>

Créez facilement des pilotes d'impression pour un déploiement simplifié sur votre réseau.

### Mass Deployment Tool<sup>16</sup>

Fournit une interface de configuration pour faciliter la gestion et le déploiement des paramètres du périphérique.

### Status Monitor<sup>16</sup>

Surveillez l'état de votre équipement depuis votre ordinateur.

## Logiciels

### Brother iPrint&Scan Desktop<sup>15,17</sup>

Imprimer et vérifier l'état de le périphérique depuis un PC Windows ou mac OS.

### PaperPort SE 14<sup>16,17</sup>

Programme de gestion et de partage de documents de KOFAX.

### Utilitaires

Fournit des guides d'installation, des manuels, des FAQ, des informations sur le dépannage et la possibilité de contacter le service client Brother.

### Installation facile

Accès simple aux pilotes et aux logiciels pour l'installation de votre machine Brother à partir de support.brother.com.

## Connectivité

### Interface réseau filaire

Ethernet 10Base-T/100Base

### Interface

USB 2.0

### Réseau sans fil

**2.4GHz** : IEEE 802.11 b/g/n (mode infrastructure)  
IEEE 802.11 g/n(Wi-Fi Direct)

**5GHz**: IEEE 802.11 a/n ((mode infrastructure)

IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)

### Wi-Fi Direct®

Impression sans fil sans passer par un point d'accès (prise en charge des méthodes automatiques et manuelles).

### Applications sans fil

Appairage vertical

### Prise en charge de la configuration sans fil

Configuration Wi-Fi protégée (WPS)

### Mobile

Imprimez ou numérisez à partir de votre appareil mobile avec Brother Mobile Connect, Airprint, Mopria.

### Sécurité du réseau filaire

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, Ipsec

### Sécurité du réseau sans fil

WEP 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)  
\*Wi-Fi Direct ne prend en charge que le WPA2-PSK (AES).  
SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

### IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, Syslog

### IPv6

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan), Syslog

### IP Filter

Restreindre les utilisateurs du réseau qui peuvent ou ne peuvent pas accéder aux périphériques sur le réseau (IPv4 uniquement).

### Impression sécurisée

Protéger les travaux d'impression à l'aide d'un code d'autorisation à 4 chiffres requis par le périphérique pour qu'ils puissent être imprimés.

### E-mail Notifications

Le périphérique envoie automatiquement des alertes par courrier électronique lorsqu'il nécessite une attention particulière, par exemple lorsque le niveau de toner est bas ou qu'il faut le remplacer.

### Détection automatique des intrusions

Tous les périphériques Brother sont sécurisés de par leur conception. Les appareils reconnaissent automatiquement les attaques de sécurité et prennent des mesures préventives, y compris le redémarrage si nécessaire, pour garantir la sécurité de leur utilisation.

### Firmware Updates

Outre les alertes de mise à jour automatique pour installer la dernière version, l'imprimante peut être configurée pour ne pas recevoir d'anciennes versions du micrologiciel afin d'éviter qu'un utilisateur non autorisé ne procède à une mise à niveau.

### Impression sécurisée dans le Cloud

Permet de libérer les travaux d'impression sans pilote et protégés par un mot de passe.

### Verrouillage des paramètres

Sécurise l'accès au panneau de commande de l'appareil en le verrouillant.

### Certificate Management

Utiliser le certificat auto-signé standard par défaut, créer un certificat auto-signé personnalisé, créer un certificat personnalisé, une demande de signature de certificat (CSR), ou un certificat public externe et une clé privée pour une communication réseau protégée.

### Secure Function Lock 3.0

Utiliser un code à 4 chiffres ou un mot de passe pour identifier et authentifier un individu ou un groupe d'utilisateurs sur un réseau. Permet de contrôler l'accès d'un maximum de 100 utilisateurs.

### Firmware signé numériquement

Le firmware des périphériques d'impression et de numérisation Brother est signé numériquement et sécurisé.

### Syslog

Permet à l'administrateur informatique d'accéder à une application unique (outil SIEM) pour obtenir des mises à jour de l'état des appareils à des fins d'audit via Syslog.

### Authentification Active Directory/LDAP sur site

Utilisez l'infrastructure existante pour limiter l'accès aux appareils Brother à l'aide d'AD/LDAP. Les collaborateurs peuvent facilement utiliser leurs identifiants de connexion au réseau pour s'authentifier.

### Contrôle d'accès au réseau (IEEE 802.1x)

Les périphériques Brother sont entièrement conformes à cette norme, afin de permettre la connexion à un réseau protégé par le protocole 802.1x EAP (Extensible Authentication Protocol).

### Restreindre les protocoles réseau

La fonction de contrôle permet à l'administrateur de restreindre les protocoles de communication (par exemple FTP, Telnet) en fonction des besoins.

### Stocker le journal d'impression

Permet l'audit d'un fichier journal d'impression enregistré sur le serveur CIFS. Enregistre l'ID, le type, le nom, l'utilisateur, la date, l'heure et le nombre de pages pour chaque travail d'impression.

**Communication  
en champ  
proche(NFC) /  
Lecteur de carte**

**Lecteur NFC intégré** Supporte NFC standards inclus:  
(ISO14443 Type A) MIFARE Standard/Plus/ Ultralight /  
Ultralight C/ DESfire my-d move, Tag-it (ISO15693 Type B

**Consommables**

**Toner embarqué**  
1 x3 000 pages (BK)

**Toner haute capacité** <sup>7</sup>  
TN2510XL – 3 000 pages

**Unité de Développement**

DR2510  
Approx 15 000 pages à 3 pages/job

**Toner Standard** <sup>7</sup>  
TN2510 – 1 200 pages

**Toner très haute capacité XXL** <sup>7</sup>  
TN2510XXL - 5,000 pages

**Carnet d'adresses**

**Numéros abrégés**

200 emplacements pour  
les adresses e-mail et les  
numéros de fax.

**Numérotation des groupes**

Il est possible de mémoriser une  
combinaison de 20 groupes au  
maximum pour la diffusion.

**Brother Fonction +<sup>19</sup>**

**Compatible avec le Fonction+ Brother**

Order Supplies, Remote Panel, Request Help, ThinPrint  
Client, SecurePrint+ Barcode Print+, Email Print, Barcode  
Utility, Custom UI

**Développeurs**

**Brother Solutions  
Interface (BSI)**

Créez de puissantes solutions en  
nuage et sur place en intégrant  
directement les fonctions avancées  
d'impression, de numérisation et de  
sécurité des appareils Brother.  
Pour plus d'informations, visitez-le  
site: [www.brother.eu/developers](http://www.brother.eu/developers)

**Solutions tierces**

Compatibles grâce à  
l'interface Brother Solutions  
(BSI), y compris Tungsten  
ControlSuite, YSoft et plus  
encore.

## Dimensions et poids

Imprimante Multifonction avec Carton  
(LxPxH) : 600 x 517 x 434mm – 15,50 kg

Imprimante Multifonction sans Carton  
(LxPxH) 410 x 421 x 319 mm – 12,40 kg

## Cycle d'utilisation

Volume d'impression mensuel recommandé  
Jusqu'à 3 500 pages

## Besoins en fonctionnement

Puissance requise  
220-240V AC 50/60Hz

## Environnement d'exploitation

Humidité: 20 - 80 %  
Température: 10°C - 32.5°C

## Environnement de Stockage

Humidité: 35 - 85 %  
Température: 0°C - 40°C

## Environnement



## Consommation électrique <sup>13,23</sup>

Copie: 495W  
Copie en mode silencieux : 220W  
Impression: 485W  
Impression en mode silencieux : 220W  
Prêt: 3,3W  
Veille: 3,3W  
Mise hors tension : 0.08W

## TEC

0.34kWh/semaine

## Puissance sonore <sup>12</sup>

Impression : 6.78B(A)  
Prêt: inaudible  
Mode silencieux: 6.12B(A)  
Veille profonde : Inaudible

## Pression sonore<sup>12</sup>

Impression: Approx. 49.0dB(A)  
Prêt : 30.0db(A)  
Mode silencieux : 44.0db(A)

## Économie de toner

Cette fonction permet de réduire la consommation de toner afin d'obtenir plus de pages à partir de vos consommables.

- 3 Vitesse de numérisation selon la norme ISO/IEC 17991
- 7 Valeur approximative du rendement en toner déclarée conformément à la norme ISO/IEC19752
- 11 Calculé avec des feuilles de papier de 80 g/m2
- 12 Pression sonore et niveau de puissance sonore conformément à la norme ISO 7779
- 13 La consommation d'énergie est mesurée selon IEC 62301 Edition 2.0
- 15 Windows & macOS seulement
- 16 Windows seulement
- 17 Téléchargement optionnel
- 18 Nécessite une connexion Internet
- 19 Nécessite une activation supplémentaire
- 23 La consommation d'énergie est mesurée à l'aide de la méthode d'essai ENERGY STAR Ver 3.1 - configuration en réseau.



## Travailler avec vous pour un meilleur environnement

Chez Brother, notre initiative verte est simple. Nous nous efforçons de prendre nos responsabilités, d'agir de manière respectueuse et d'essayer de faire une différence positive pour aider à construire une société où le développement durable peut être atteint. Nous appelons cette approche Brother Earth.

[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

Chez Brother, notre initiative verte est simple. Nous nous efforçons de prendre nos responsabilités, d'agir de manière respectueuse et d'essayer de faire une différence positive pour aider à construire une société où le développement durable peut être atteint. Nous appelons cette approche Brother Earth.