



Votre imprimante laser monochrome compacte et intuitive

Simple à installer, simple à utiliser

HL-L1240W



IMPRESSION



WI-FI

www.brother.fr

Votre imprimante laser monochrome compacte et simple d'utilisation.

Parfaite pour la maison et les petits espaces de travail.

L'imprimante compacte HL-L1240W est conçue pour s'intégrer parfaitement à votre espace, offrant des options de connectivité flexibles pour une installation rapide et une utilisation simplifiée.

HL-L1240W



Caractéristiques principales

- Empreinte carbone très faible
- Impression jusqu'à 20 pages par minute
- Wi-Fi 5 GHz et USB
- Impression depuis un PC ou une application mobile
- Bac d'alimentation de 150 feuilles¹¹
- Livrée avec un toner d'une capacité de 350 pages⁷
- Essai EcoPro inclus³²

Ultra-compacte

Optimisez l'espace sur votre bureau grâce à cette imprimante au design élégant. Son format compact la rend parfaite pour votre espace de travail à domicile.

Facile à utiliser

Simplifiez votre quotidien. Installez et utilisez votre appareil sans effort avec Brother Mobile Connect et des options de connectivité flexibles, incluant le Wi-Fi 5 GHz, l'Ethernet rapide et l'USB.

Restez toujours connecté

Installez et imprimez où que vous soyez grâce à Brother Mobile Connect. Gérez vos appareils Brother en toute simplicité, directement depuis votre smartphone. Surveillez l'état des consommables en un clin d'œil et adaptez les fonctionnalités à vos besoins.



Sécurisée

Pour rester en phase avec l'évolution constante des réglementations sur la confidentialité et la sécurité des données, nos appareils intègrent les fonctionnalités de sécurité les plus récentes, conformes aux standards de l'industrie, afin de garantir la protection optimale de vos informations. Nos experts en sécurité travaillent continuellement à l'amélioration de nos produits, solutions et services pour assurer, de manière proactive, que tous nos équipements respectent le principe du « secure by design ».

La HL-L1240W offre une protection renforcée grâce à une sécurité à trois niveaux — appareil, réseau et documents — pour vous assurer une tranquillité d'esprit totale et préserver l'intégrité de vos données à chaque étape.



Adoptez une nouvelle manière d'imprimer : **PLUS INTELLIGENTE, PLUS ECONOMIQUE**



Livraison
automatique de
toner



Offres d'impression
mensuelles flexibles



Garantie de
l'imprimante
étendue



En savoir plus sur : **brother.fr/ecopro**

L'abonnement EcoPro n'est pas disponible dans tous les pays. Veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays.



Général

Technologie

Electrophotographic Laser

Memoire

64Mo

Panneau de commande

Touches

Interface locale

USB 2.0 haute vitesse

Réseau sans fil

Prise en charge de
2,4 GHz et 5 GHz

Contenu du carton

Appareil, toner dans la boîte,
tambour, cordon
d'alimentation, guide
d'installation rapide, carte de
garantie

Impression

Vitesse d'impression (A4)

Recto: 20 ppm en monochrome

Temps de sortie de première (FPOT)

Jusqu'à 10 secondes en
monochrome

Résolution

Jusqu'à 2400 x 600dpi

Fonctions de l'imprimante

Impression N-up

Réduisez jusqu'à 25 pages en une
seule page

Impression en mode affiche

Agrandissez une seule page pour
en faire une affiche en utilisant
une disposition de 2x2, 3x3, 4x4
ou 5x5 pages

Mode Économie de toner

Utilisez le mode Économie de toner
pour réduire la consommation de
toner sans affecter la vitesse
d'impression.

Impression avec filigrane

Appliquez un filigrane sur vos
documents avec du texte prédéfini,
un logo personnalisé ou des
messages personnalisés.

Impression d'identifiants

Ajoutez des informations
d'identification à vos documents
imprimés, telles que la date et
l'heure, ou un court message
personnalisé.

Impression en livret

Imprimez vos documents au
format livret A5 en utilisant
l'impression recto verso manuelle.

Profils d'impression

Enregistrez vos paramètres de
pilote préférés sous forme de
profils pour les retrouver
facilement.

Impression recto verso manuelle

Oui

Impression inversée

Faites pivoter le contenu d'un
document imprimé de 180°.

Notification de fin d'impression

Une notification peut être
envoyée à votre ordinateur une
fois l'impression terminée
(réseau uniquement).

Pilotes de d'imprimante

Windows

Windows 11
(éditions 32 et 64 bits)
et plus.

ChromeOS

Prise en charge de
l'impression native
sur ChromeOS.

Linux

CUPS, LPD/LPRng
(x86/x64 environnement)

macOS

L'impression via macOS
nécessite l'utilisation
d'AirPrint. Les pilotes Mac ne
sont pas fournis

Visitez support.brother.com pour la liste complète des systèmes d'exploitation compatibles et pour télécharger les derniers pilotes et logiciels.

Gestion du papier¹¹

Entrée papier
Bac standard
150 Feuilles

Sortie papier
50 Feuilles A4

Formats de supports

Bac standardA4

Lettre, Légal, Folio, A5, A5 (bord long), B5 (JIS), B5 (ISO), Exécutif, 16K (195 x 270 mm)

Types et grammages de support

Bac standard

Papier ordinaire, papier recyclé, de 65 à 105 g/m²

Connectivité mobile et web

Brother Mobile Connect ¹⁷
(Android) Imprimez, numérisez, prévisualisez des copies et vérifiez l'état de la machine depuis un appareil Android.

Brother Mobile Connect¹⁷
(iPad / iPhone)
Imprimez, numérisez, prévisualisez des copies et vérifiez l'état de la machine depuis un iPad / iPhone.

Apple AirPrint¹⁷
Imprimez et numérisez vers les types de fichiers les plus courants depuis n'importe quelle application compatible AirPrint.

Brother Print Service Plugin¹⁷
Imprimez depuis un appareil Android sans application dédiée.

Mopria™ ¹⁷
Imprimez les types de fichiers les plus courants depuis les appareils Android compatibles Mopria™.

Outils de gestion du parc d'imprimante

BRAdmin^{16 17}
Logiciel de gestion LAN/WAN

Status Monitor¹⁶
Surveillez l'état de votre appareil directement depuis votre ordinateur

Logiciels

Brother iPrint&Scan Desktop^{15,17}
Effectuez des impressions, des numérisations, des aperçus de copies et surveillez l'état de la machine depuis un PC sous Windows ou macOS.

Utilitaires
Guides d'installation, un manuel, des FAQ, un dépannage et les coordonnées du service client Brother.

Installation facile
Accès simple aux pilotes et logiciels pour l'installation de votre machine Brother depuis support.brother.com

Connectivité

Réseau sans fil
2,4 GHz : IEEE 802.11 b/g/n (mode infrastructure) IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)
5 GHz : IEEE 802.11 a/n (mode infrastructure) IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct®
Impression sans fil directe, sans nécessiter de point d'accès Wi-Fi, avec prise en charge des modes automatique et manuel.

Configuration sans fil
Prise en charge de Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Applications sans fil
Appairage vertical (Vertical Pairing)

Mobile
Imprimez ou numérisez à partir de votre appareil mobile avec Brother Mobile Connect, Airprint, Mopria

Interface locale
USB 2.0 haut débit

Caractéristiques de sécurité	Sécurité des réseaux filaires SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP), SNMP v3	Filtre IP Restreindre l'accès au périphérique par certains utilisateurs du réseau (IPv4 uniquement).	Firmware signé numériquement Le firmware des appareils d'impression et de numérisation Brother est signé numériquement et sécurisé.
	Sécurité des réseaux sans fil WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), *WIFI Direct supports WPA2-PSK (AES) only SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP), SNMP v3	Notifications E-mail L'appareil envoie automatiquement des alertes par courrier électronique lorsqu'il nécessite une attention particulière, par exemple lorsque le niveau de toner est bas ou qu'il faut le remplacer.	Gestion des certificats Utiliser le certificat auto-signé standard par défaut, créer un certificat auto-signé personnalisé, une demande de signature de certificat (CSR), ou un certificat public externe et une clé privée pour la communication réseau protégée.
	IPv4 ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTTP Client	Rapports par e-mail Recevez régulièrement des rapports d'utilisation par courrier électronique.	Syslog Permet à l'administrateur informatique d'accéder à une application unique (outil SIEM) pour obtenir des mises à jour de l'état des appareils à des fins d'audit via Syslog.
	IPv6 NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print/Scan), SNTTP Client	Détection automatique des intrusions Tous les appareils Brother Print sont sécurisés de par leur conception. Les appareils reconnaissent automatiquement les attaques de sécurité et prennent des mesures préventives, y compris le redémarrage si nécessaire, pour garantir la sécurité de l'appareil.	Restriction des protocoles réseau La fonction de contrôle du protocole permet à l'administrateur de restreindre les protocoles de communication (par exemple FTP, Telnet) selon les besoins.
		Mises à jour du Firmware Outre les alertes de mise à jour automatique pour installer la dernière version, l'imprimante peut être configurée pour ne pas recevoir d'anciennes versions du micrologiciel afin d'éviter qu'un utilisateur non autorisé ne procède à une mise à niveau.	
		Cryptage du Firmware Lors de la mise à jour, le micrologiciel est transféré via une connexion cryptée HTTPS de confiance.	

Accessoires et consommables	Toner de démarrage⁷ 1 x 350 pages (noir)	Unité de tambour DR1150 Environ 10 000 pages à raison de 1 page par job	Compatible avec le service EcoPro ³² Oui
	Toner Standard ⁷ TN1150 - 1,000 pages		

Dimensions et poids	Avec emballage (L x P x H) 418 x 316 x 336mm - 5.70kg	Sans emballage (L x P x H) 340 x 238 x 189mm - 4.60kg

Environnement
d'exploitation

Alimentation
électrique requise

220 - 240V
AC 50/60Hz

Environnement
de fonctionnement

Humidité :

- 20 - 80%
- 10°C - 32.5°C
- 50°F - 90.5°F

Conditions de stockage

Humidité

- 20 - 80%
- 0°C - 40°C
- 32°F - 104°F

Environnement

Consommation électrique
approximative^{13,23}

Impression : 380W Prêt : 40W
Veille : 2,4W
Veille profonde : 1,2 W
Arrêt : 0,28W

Valeur TEC

0,31 kWh/semaine

Puissance sonore¹²

Impression : 6,66B(A)
Prêt : 4,80B(A)
Veille profonde :
4.73B(A)

Pression sonore¹²

Impression PC (Mono) :
51,0 dB(A)
Prêt : 18,0 dB(A)

- 7 Valeur approximative de rendement déclarée conformément à ISO/IEC 19752
11 Capacité calculée avec du papier 80 g/m²
12 Niveau de pression et niveau de puissance acoustique selon ISO 7779
13 La consommation d'énergie en mode arrêt est mesurée selon IEC 62301 Édition 2.0
15 Windows et macOS uniquement
16 Windows uniquement
17 Téléchargement optionnel
23 La consommation d'énergie est mesurée selon la méthode de test ENERGY STAR Ver 3.1 en configuration réseau
32 L'abonnement EcoPro n'est pas disponible dans tous les pays, vérifiez la disponibilité dans votre pays



App Store, Mac, macOS et AirPrint sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées de Google LLC.



Travailler avec vous pour un meilleur environnement

Chez Brother, notre initiative écologique est simple. Nous nous efforçons d'assumer nos responsabilités, d'agir avec respect et d'essayer de faire une différence positive pour aider à construire une société où le développement durable peut être atteint. Nous appelons cette approche Brother Earth.

www.brotherearth.com

Toutes les spécifications sont correctes au moment de l'impression et peuvent être modifiées.

Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Les noms de produits de marque sont des marques déposées ou des marques commerciales de leurs sociétés respectives.