

Imprimante M209d HP LaserJet

Performance rapide et fiable. Valeur exceptionnelle.



Impression recto-verso noir et blanc fiable et performante dans un design compact primé.²

Augmentez votre productivité avec cette imprimante noir et blanc haute performance au design compact primé.² Profitez de l'impression recto-verso la plus rapide de sa catégorie⁸ ainsi que des fonctions de configuration simplifiées et de gain de temps avec l'application HP.³



Cette imprimante a été conçue pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce HP neuve ou réutilisée. Elle est équipée d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches intégrant une puce non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Une puce HP réutilisée permet d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées. Plus d'informations sur : <http://www.hp.com/learn/ds>

Vitesse d'impression : Lettre : Jusqu'à 30 ppm en noir et blanc; Temps de sortie de première page : En seulement 6,9 secondes en noir et blanc
Résolution d'impression : Noir (optimal) : Jusqu'à 600 x 600 ppp
Connectivité standard : 1 port USB 2.0 haut débit (périphérique)
Volume d'impression maximum : Mensuel (lettre) : Jusqu'à 20 000
Gestion du papier : Bac d'entrée de 150 feuilles; Bac de sortie de 100 feuilles



Conçue pour une impression rapide et fiable

- Produisez des documents de plusieurs pages rapidement avec l'impression recto verso la plus rapide de sa catégorie.⁸
- Comptez sur des impressions régulières et de haute qualité, page après page. Obtenez la qualité que vous attendez d'un leader de l'industrie.
- Gérez aisément les tâches d'impression grand volume et rechargez du papier moins souvent grâce au bac papier de 150 feuilles.

Design primé pour votre espace de travail²

- Optimisez votre espace de travail et gagnez de la place grâce à un design compact primé.²
- Vous pouvez installer cette imprimante LaserJet quasiment partout. Accomplissez rapidement vos projets avec une imprimante adaptée à votre espace de travail.

Facile à utiliser et à configurer

- Démarrez rapidement grâce aux conseils de configuration simples de l'application HP.¹ Configurez rapidement et retournez à vos activités.
- Protéger les informations les plus importantes. Bénéficiez de fonctions de sécurité essentielles pour vous aider à préserver la confidentialité et garder le contrôle.
- Connectez facilement votre imprimante à votre ordinateur grâce au câble USB fourni et au port USB intégré.
- Gérez facilement vos tâches grâce à des boutons : les boutons apparaissent uniquement en fonction des besoins.

Design compact et écoénergétique

- Optimisez la consommation d'énergie de votre imprimante grâce à la technologie HP Auto-On/Auto-Off.⁴
- Recyclez facilement et gratuitement vos cartouches de toner HP authentiques usagées grâce au programme HP Planet Partners.⁵
- Cette imprimante HP LaserJet respecte les exigences des écolabels, y compris ENERGY STAR® et Blue Angel.^{6,7}

¹ Nécessite le téléchargement de l'application HP disponible sur <https://www.hp.com/go/mobileprinting>. Certaines fonctionnalités sont disponibles en anglais uniquement et peuvent varier selon le modèle d'imprimante/le pays et entre applications de bureau/mobiles. HP se réserve le droit d'introduire des frais pour l'utilisation des fonctionnalités facilitées par l'application HP. Un accès à Internet est requis. La disponibilité peut varier en fonction du pays. Pour bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités, vous devez créer un compte HP. Les fonctions de télécopie sont uniquement destinées à l'envoi d'une télécopie. Liste des systèmes d'exploitation pris en charge disponible dans les magasins d'applications. Pour en savoir plus, consultez le site <https://www.hp.com> ou <https://www.hp.com/learn/ds>.
² Résultat reposant sur des tests HP internes. L'estimation de la durée moyenne est basée sur les conditions suivantes : 1) application HP téléchargée sur un appareil mobile ou de bureau, 2) configuration de raccourcis, 3) travaux de numérisation contenant plus de 2 à 3 tâches associées (numérisation vers un e-mail, enregistrement et modification du nom, stockage dans le cloud, etc.). Le gain de temps moyen repose sur l'utilisation d'une imprimante et d'un logiciel de numérisation sur système de bureau pour exécuter des tâches de numérisation similaires. Exige le téléchargement et l'installation de l'application HP et l'utilisation d'une imprimante HP prise en charge. Pour des informations plus détaillées sur les exigences locales en matière d'impression, consultez le site <https://www.hp.com/go/mobileprinting>.
³ Les fonctions HP Auto-On/Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres, peut nécessiter une mise à niveau du micrologiciel. ⁴ La disponibilité du programme varie. Le programme de récupération et de recyclage des cartouches HP authentiques est actuellement disponible dans plus de 60 pays, territoires et régions d'Asie, Europe et Amérique du Nord et du Sud, dans le cadre du service HP Planet Partners. Pour plus d'informations, consultez la page <https://www.hp.com/recycle>.
⁵ Calculs HP basés sur des données TEC, normalisées ENERGY STAR® de comparaison d'imprimantes HP LaserJet série 200-500 au moment de leur commercialisation. Consultez la page <https://www.hp.com/ecosmart>.
⁶ Le système d'impression HP a reçu le label Ange Bleu en conformité avec la norme DE-UZ 219 pour une utilisation commerciale dans les 33 pays suivants : Allemagne, Autriche, Suisse, France, Royaume-Uni, Irlande, Suède, Danemark, Finlande, Norvège, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Slovaquie, Hongrie, Croatie, Roumanie, Bulgarie, Grèce, Estonie, Lettonie, Lituanie, Serbie, Turquie, Israël, Maroc, Afrique du Sud. ⁷ Par rapport aux imprimantes laser monochromes recto-verso de sa catégorie à moins de 150 USD et 129 € EUR et aux imprimantes multifonctions laser recto-verso à moins de 229 USD et 199 € EUR. Les vitesses exactes des imprimantes HP varient en fonction de la configuration du système, de l'application logicielle, du lecteur et de la complexité du document. Étude Keypoint Intelligence March 2024 commandée par HP basée sur la recherche de spécifications publiées par les équipementiers et d'informations accessibles au public en mars 2024. Part de marché telle que rapportée par IDC pour le quatrième trimestre 2023 pour l'Amérique du Nord et l'Europe. Pour plus d'informations : keypointintelligence.com/HPFastestDuplexM200

Imprimante M209d HP LaserJet Caractéristiques techniques

Fonctions	Imprimer
Vitesse d'impression noire ¹¹ , ⁹ , ¹⁰	Première page imprimée: As fast as 6.9 sec; Letter: Jusqu'à 30 ppm; Recto verso Letter: Up to 19 ipm; Vitesse d'impression (Paysage, A5): Jusqu'à 29 ppm
Résolution d'impression	Noir (optimal): Jusqu'à 600 x 600 ppp
Technologie d'impression	Laser
Nombre de cartouches d'impression	1 (noir)
Langages standards de l'imprimante	PCLm5; URf; PWG
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante ²⁻³	Impression recto-verso automatique, HP Auto-on/Auto-off, application HP
Administration de l'imprimante	Assistant d'imprimante HP (UDC); HP Device Toolbox
Connectivité en standard	1 port USB 2.0 haut débit (périphérique)
Mémoire	Standard: 64 Mo; Maximum: 64 Mo
Vitesse du processeur	500 MHz
Taux d'utilisation ¹²	Mensuel, lettre: Up to 20,000; Une fois par mois, A4: Jusqu'à 20 000
Volume de pages mensuel recommandé ¹³	200 à 2 000
Gestion du papier	Capacités d'entrée: Jusqu'à 150 feuilles Jusqu'à 10 enveloppes Capacités en sortie: Jusqu'à 100 feuilles; Jusqu'à 10 enveloppes Options recto verso: Automatique (standard) Bacs d'alimentation standard: 1

Types de support pris en charge	Papier (laser, ordinaire, résistant, vellum), enveloppes, étiquettes, papier cartonné, carte postale
Poids du support pris en charge	16 to 43 lb
Formats de supports pris en charge	Letter, legal, executive, envelopes
Formats de support personnalisés	4 x 6 to 8.5 x 14 in
Dimensions du produit	L x p x h: 13.98 x 11 x 8.07 in / 355 x 279,5 x 205 mm; Maximum: 13.98 x 16.80 x 10.43 in / 355 x 426,5 x 265 mm
Poids du produit	12.35 lb / 5,6 kg
Contenu de l'emballage ¹	8J9LOF Imprimante HP LaserJet M209d; Toner noir HP LaserJet authentique préinstallé; Couverture anti-poussière; Cordon d'alimentation; Guide de référence; Poster d'installation; Brochure sur les réglementations; Câble USB.
Rendement (cartouches d'origine/de configuration) ⁷	Les cartouches incluses dans le coffret présentent un rendement d'environ 700 pages en noir sur la base de la norme ISO/CEI 19752 et d'une impression continue. Les rendements réels peuvent considérablement varier en fonction du type d'image imprimée et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.hp.com/go/toneryield . Le nombre de pages peut varier en fonction des conditions d'impression et de l'utilisation du client.
Consommables de remplacement ⁶	HP 134A Toner LaserJet noir, W1340A (env. 1 100 pages), HP 134X Toner LaserJet noir, W1340X (env. 2 400 pages)
Consommables	W1340A Cartouche de toner noir HP LaserJet authentique HP 134A; W1340X Cartouche de toner noir haute capacité LaserJet authentique HP 134X
Conditions de garantie	Garantie limitée d'un an
Labels écologiques	Blue Angel; Certifié ENERGY STAR®
Certification Energy Star	Oui
Conforme Blue Angel	Oui, le Blue Angel DE-UZ 219: garanti seulement avec les consommables HP authentiques
Spécifications relatives à l'impact sur le développement durable	Sans mercure
Panneau de commandes	LED
Logiciels fournis	Aucun CD inclus dans la boîte (sauf gouvernement Chine et Indonésie) Logiciel téléchargeable à partir de hp.com ou 123.hp.com #CD incluent le programme d'installation de logiciels HP, le programme de désinstallation de logiciels, le pilote d'imprimante et d'autres outils essentiels.
Systèmes d'exploitation compatibles ¹⁴	Windows 11; Windows 10; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux
Systèmes d'exploitations réseau compatibles	Windows 11; Serveur Windows; macOS 15 Sequoia; Linux
Configuration minimale requise	PC: Microsoft® Windows® 11, 10: 32 ou 64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, Microsoft® Internet Explorer; port USB; Mac: macOS v14 Sonoma; macOS v13 Ventura; macOS v12 Monterey; 2 Go HD; Internet requis; USB
Alimentation ⁴ , ⁵	Type d'alimentation électrique: Interne; Alimentation électrique nécessaire: Tension d'entrée de 110 V : 110 à 127 V CA (+/- 10 %), 60 Hz/50 Hz, 4,6 A; Tension d'entrée de 220 V : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 60 Hz/50 Hz, 2,7 A; Consommation électrique: 420 watts (Impression active), 2,0 watts (Prêt), 0,5 watt (Veille), 0,5 watt (Arrêt automatique/wake on USB, activé à l'expédition) 0,04 watt (Arrêt automatique/Marche manuelle), 0,04 watt (Arrêt manuel); Numéro de consommation d'électricité typique⁵: 0,273 kWh/semaine (Energy Star)
Acoustique ⁸	Puissance acoustique émise: 6,7 B(A)
Environnement d'exploitation	Plage de températures en fonctionnement: 59 to 90,5° F / 15 à 32,5 °C; Température de fonctionnement recommandée: 63,5 to 77° F / 17,5 à 25° C; Température de stockage: -4 to 140° F / -20 à 60°C; Plage d'humidité à l'arrêt: 10 à 90% d'humidité relative; Plage d'humidité de fonctionnement: 10 à 80 % d'humidité relative; Plage d'humidité en fonctionnement recommandée: 30 à 70% d'humidité relative
Options Service et assistance HP	UGM41E Support matériel HP 2 ans avec échange sur site pour imprimante grand public LaserJet Mid; UGM42E Support matériel HP 3 ans avec échange sur site pour imprimante grand public LaserJet Mid; UG117E Service HP Care Pack de 2 ans avec échange le jour suivant pour les imprimantes LaserJet; UG087E Service HP Care Pack de 2 ans avec échange le jour suivant pour les imprimantes LaserJet; UQ220E Support matériel HP 2 ans avec échange avancé J05 pour imprimante grand public LaserJet Mid; UQ221E Support matériel HP 3 ans avec échange avancé J05 pour imprimante grand public LaserJet Mid
Gestion de la sécurité	Démarrage sécurisé, intégrité du micrologiciel sécurisé, intégrité du code d'exécution, EWS protégé par un mot de passe, navigation sécurisée au moyen de SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 désactivé par défaut; Mise à jour vers OpenSSL version 1.1.1; activation/désactivation des ports réseau; SNMPv1, SNMPv2 et SNMPv3, modification de mot de passe communautaire; Sécurité par défaut, données cryptées au repos, mise à jour active du micrologiciel, mot de passe administrateur par défaut, sélection du chiffrement et du TLS; Verrouillage de compte
Pays d'origine	Fabriquée au Vietnam

Pour en savoir plus, consultez hp.com

¹ Pour obtenir des informations sur le rendement de la cartouche incluse avec votre imprimante, consultez la page <https://www.hp.com/go/toneryield>. Valeurs de rendement mesurées conformément à la norme ISO/CEI 19752 et en impression continue. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. ² Les fonctionnalités technologiques HP Auto-On/Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres; une mise à niveau du micrologiciel peut être nécessaire. ³ Nécessite le téléchargement de l'application HP disponible sur <https://www.hp.com/go/mobileprinting>. Certaines fonctionnalités sont disponibles en anglais uniquement et peuvent varier selon le modèle d'imprimante/le pays et entre applications de bureau/mobiles. HP se réserve le droit d'introduire des frais pour l'utilisation des fonctionnalités facilitées par l'application HP. Un accès à Internet est requis. La disponibilité peut varier en fonction du pays. Pour bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités, vous devez créer un compte HP. Les fonctions de télécopie sont uniquement destinées à l'envoi d'une télécopie. Liste des systèmes d'exploitation pris en charge disponible dans les magasins d'applications. Pour en savoir plus, consultez le site <https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. ⁴ L'alimentation électrique requise dépend du pays ou de la région de vente de l'imprimante. Respectez les tensions de fonctionnement. Une tension inappropriée endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. Les valeurs de consommation d'énergie sont généralement basées sur des mesures sur un périphérique de 115 V. ⁵ L'alimentation électrique requise dépend du pays ou de la région de vente de l'imprimante. Tenez bien compte des tensions de fonctionnement. Une mauvaise tension endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. La valeur Energy Star est généralement basée sur la mesure d'un périphérique de 115 V. ⁶ Rendements déclarés selon la norme ISO/CEI 19752 et en impression continue. Les rendements réels peuvent considérablement varier en fonction du type d'image imprimée et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez la page <https://www.hp.com/go/toneryield>. ⁷ Valeur de rendement déclarée conformément à la norme ISO/CEI 19752 et en impression continue. Les rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour plus de détails, consultez le site <https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. ⁸ Valeur mesurée selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents de test. Pour en savoir plus, visitez le site <https://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document. ⁹ Mesure effectuée selon le test de performance de fonctionnalité ISO/CEI 24734, à l'exclusion de la première série de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site <https://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document. ¹⁰ Mesure effectuée selon le test de performance de fonctionnalité ISO/CEI 24734, à l'exclusion de la première série de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site <https://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document. ¹¹ Mesurée selon la norme ISO/IEC 17629. Pour plus d'informations, consultez le site <https://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document. ¹² Le taux d'utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages d'images imprimées par mois. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Color LaserJet tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction, afin de répondre aux attentes des utilisateurs individuels ou des groupes connectés. ¹³ HP recommande un nombre de pages imprimées mensuelles dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue. ¹⁴ Ne prend pas en charge Windows® XP (64 bits) et Windows Vista® (64 bits). Logiciel de solution complète disponible uniquement pour Windows 10 et les versions ultérieures. Pour Windows Server 2016 64 bits, seul un pilote d'impression est installé. Les systèmes Linux utilisent le logiciel HPLIP inclus dans le système d'exploitation. ¹⁵ Configuration testée pour le modèle M207dw : impression recto, papier A4 à une moyenne de 27 ppm. Configuration testée pour le modèle M209d : impression recto, papier A4 à une moyenne de 29 ppm.

