# ROLINE Industrie Konverter, 10/100/1000T - 100/1000F

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | 21.13.1149 |
| **Hersteller** | ROLINE |
| **Hersteller-Art.-Nr.** | 21.13.1149 |
| **EAN (Einzelstück)** | 7611990124695 |





**Netzwerk-Konverter für den Einsatz in Industrieumgebungen**

• Full Wire Speed Umwandlung des Fast Ethernet Signals
• Auto-Negotiation 10/100/1000 Mbit/s oder feste Einstellung am Kupferport
• Wahlweise SFPs für 100Base-FX (21.14.3499) oder für Gigabit Ethernet (Mini-GBICs: 21.14.3500, 21.14.3501, 21.14.3502)
• Auto MDI/MDI-X
• Link Fault Pass Through Funktion (Fehlererkennung am entfernten Ende)
• Transparente Umwandlung der 802.1Q VLAN Pakete
• Geringer Strombedarf
• DIN Hutschienenmontage
• Betriebsspannung: +5,5 bis +50VDC: 2,6W (max.)
• Betriebstemperaturbereich: - 20 °C - +70 °C
• Eingang DC über Klemmenblock
• Als passendes Netzteil empfehlen wir das Hutschienen-Netzteil NDR-75-24 (21.13.1311)
• Abmessungen : 40 x 80 x 95 mm (BxTxH)

| Technische Daten | |
|---|---|
| Hersteller | ROLINE |
| Produktgruppe | Netzwerk-Konverter |
| Produkttyp | Medienkonverter |
| Farbe | schwarz |

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur min. | -40 °C |
| Betriebstemperatur max. | 75 °C |
| Höhe | 95 mm |
| Breite | 40 mm |
| Tiefe | 80 mm |
| Gewicht | 314.4 g |
| Verpackungshöhe | 70 mm |
| Verpackungsbreite | 130 mm |
| Verpackungstiefe | 190 mm |
| Paketgewicht | 0.428 kg |