

Enkel dokumentskanning, var du än är

Upplev enkel och smidig skanning med våra stilrena, kompakta dokumentskannrar, utvecklade av experter för att kunna användas var som helst.

Oavsett om du är hemma eller på kontoret är våra nya bärbara skannrar enkla att installera så att du snabbt kan organisera, skanna och dela dokument var du än är.



SCAN



- Skanna upp till 30 sidor/60 bilder per minut
- Automatisk dokumentmatare (ADF) för 20 ark
- Strömförsörjning direkt via USB Type-C
- Styr upp till 3 skanningsgenvägar
- Speciell läsare för ID-kort av plast
- Programvara för OCR och PDF-redigering ingår

ADS-1300



SCAN



WIRELESS



- Skanna upp till 30 sidor/60 bilder per minut
- 7,1 cm (2,8") stor LCD-färgpekskärm
- Automatisk dokumentmatare (ADF) för 20 ark
- Strömförsörjning direkt via USB Type-C
- Skapa upp till 20 snabba skanningsgenvägar
- Speciell läsare för ID-kort av plast
- Skapa upp till 25 förinställda skanningsdestinationer
- Stöder appen Brother Mobile Connect
- Programvara för OCR och PDF-redigering ingår
- Kompatibel med Brothers produktuppgrädering Barcode Utility

ADS-1800W

Extra tillbehör



BÄRARK

CS-A3301



INMATNINGSVALS

PUR-2001C



SEPARERINGSENHET

SP-2001C



UTMATNINGSMAGASIN

OT-1001C



ANPASSAT KIT

LK-1001CEU

Specifikationer och egenskaper

- 1 Kompatibelt genom nedladdningsbar programvara. För en fullständig lista över kompatibla operativsystem och för att ladda ner de senaste drivrutinerna och programmen, gå till Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>
- 2 Med 80 gsm papper
- 3 Kräver internetanslutning
- 4 Gå till support.brother.com för en fullständig lista över kompatibla operativsystem och för att ladda ner de senaste drivrutinerna och programmen.

Användargränssnitt

7,1 cm (2,8") stor LCD-färgpekskärm, tangenter

LED, tangenter

Dokumenthantering

Upp till 30 sid/min A4 i färg och svartvitt, dubbelsidig skanning (300 dpi)

Automatisk dokumentmatare (ADF) för 20 sidor², enkelkort (stående) via kortläsare (med Separation Switch)

Långt papper upp till 5 000 mm (300 dpi)

Mediestorlekar, ADF: bredd 51–215,9 mm, höjd 70–355,6 mm, kortläsare: bredd 51–55 mm, höjd 80,825–90,375 mm

Medievikter och -tjocklekar, ADF: 51,8–128 gsm (papper 0,08–0,14 mm), plastkort – opräglat (0,76–1,02 mm), präglat (1,24 mm)

Anslutningsmöjligheter

USB Type-C 3.2 Gen1, USB 2.0 Host (baktill) upp till 128 GB

2,4 GHz: IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct™ 802.11g/n

Alternativ för skanna till

Filformat som stöds: Inklusivt (Standard) PDF, PDF/A-1b, JPEG, TIFF

Filformat som stöds: Inklusivt Secured PDF, Signed PDF

PC (Image)¹, Workflow¹, SharePoint (On Premise)¹, molnet^{1,3}, direktskanning (USB)

Nätverk (SMB), e-postserver, FTP/SFTP, SharePoint (On Premise), Brother Webconnect³, Brothers molnappar³

Skanningsfunktioner

Skanningsupplösning upp till 600 x 600 dpi (enhet), 1200 x 1 200 dpi (drivrutin)¹

Kontinuerlig skanning¹, återuppta skanning¹, 3 snabbvalstangenter

Automatisk start av skanning, kontinuerlig skanning, återuppta skanning, funktionslås 3.0, lås av inställningar på pekskärmen, 20 snabbvalsknappar på pekskärmen

Nedladdning av programvara/drivrutin¹

Windows: Brother iPrint&Scan for Desktop, Kofax PaperPort 14SE with OCR, Kofax Power PDF Standard v5, Remote Setup, Easy Setup

macOS: Brother iPrint&Scan for Desktop, Kofax Power PDF Standard v3, Remote Setup, Easy Setup

Windows: Newsoft – Presto! Bizcard 6, Image Folio, BRAdmin Light, Brother BRAdmin Professional 4

macOS: Newsoft – Presto! Bizcard 7, Image Folio

Windows: TWAIN, WIA **Linux:** SANE

macOS: ICA

macOS: AirPrint Scan

Mobilapp: Brother Mobile Connect (iOS/Android)

Förbrukningsartiklar och extra uppgraderingar

Bärark för 500 omgångar (2-pack) CS-A3301

Utmatningsmagasin: OT-1001C

Inmatningsvals 100 000 ark: PUR-2001C, separeringsenhet 10 000 ark: SP-2001C

Anpassat kit, nätadapter med kontakt, USB-kabel (Type-C – Type-A): LK-1001CEU

USB Type-C nätadapter: PA-AD-004EU

Barcode Utility¹ (Kräver ytterligare aktivering)