



**Kompakt og professionel
alt-i-én-LED-farveprinter
effektiv og med nem tilslutning**

MFC-L8390CDW



PRINT



SCAN



KOPI



FAX



5GHz
TRÅDLØS

brother.dk

Kompakt og professionel alt-i-én-LED-farveprinter

Perfekt til virksomheder, der har brug for en professionel, kompakt alt-i-én-farveprinter.

MFC-L8390CDW er meget brugervenlig og leverer stille og roligt dokumenter i høj kvalitet uden at gå på kompromis med hastigheden. Det gør denne effektive alt-i-én-printer til den perfekte partner på det travle kontor.

MFC-L8390CDW



Funktioner:

- Print op til 30 sider/min.
- Dobbeltsidet print, op til 12 sider/min.
- Dobbeltsidet scan op til 56 ipm³
- 8,8 cm farvetouchscreen
- Gigabit Ethernet, 5 GHz wi-fi og USB
- Print eller scan direkte fra computer, USB eller mobil-app
- Intern hukommelse: 512 MB
- 50-arks dobbeltsidet automatisk dokumentføder (ADF), 250-arks papirskuffe med mulighed for at udvide til 500 ark¹¹
- Tonere til 2.600 sider i s/h og 1.400 sider i farve medfølger. Mulighed for køb af store tonere op til 4.500 sider i s/h og 4.000 sider i farve⁷
- Kompatibel med Brother og tredjepartsløsninger¹⁹
- NFC-kortlæser (til sikker godkendelse)
- Fås med MPS-aftale (Managed Print Service)

Lydvag uden at gå på kompromis

Med sit strømlinede design er MFC-L8390CDW konstrueret til at printe lydsvagt og samtidig levere hastigheder, der er op til 25 % hurtigere end den foregående generation. Så du kan printe uafbrudt, uden forstyrrelser, og fokusere på virksomheden.

Kompakt og velkonstrueret printer

Vores mest kompakte, professionelle alt-i-én-farveprinter er designet af eksperter og leverer resultater af høj kvalitet hver gang. Det sikrer dig den bedst mulige udnyttelse af pladsen på kontoret. Alle komponenter er optimeret for at reducere printerens samlede størrelse uden at gå på kompromis med effektiviteten.

MFC-L8390CDW har nem papiradgang, og printeren er udviklet til store printvolumener for at imødekomme behovene på et travlt kontor.

Fleksibel og tidsbesparende

MFC-L8390CDW er udviklet, så den passer perfekt ind på kontoret, mens den samtidig opfylder din virksomheds specifikke printbehov. Tilkøb af ekstra papirkuffer øger fleksibiliteten og den volumen, din virksomhed kan printe fra én og samme enhed.

Forberedt til løsninger

Opnå automatiserede arbejdsgange, forbedret dokumenthåndtering og sikkerhed med vores løsninger til printhåndtering. Vi tilbyder en række løsninger, der kan tilføjes til MFC-L8390CDW for at opnå endnu flere professionelle funktioner og yderligere forbedre dine forretningsprocesser.

Problemfri integration

Som Brother-kunde har du adgang til et bredt udvalg af førende softwareleverandører, eksempelvis Kofax, YSoft og mange flere.

Vi arbejder tæt sammen med vores softwarepartnere om printstyring og scanneløsninger for at skabe skræddersyede løsninger, der lever op til dine specifikke krav. Via samarbejdet med vores softwareleverandører sikrer vi, at din MFC-L8390CDW arbejder endnu hårdere for at opfylde dine behov.



Brother MPS gør det enkelt at printe

En MPS-løsning (Managed Print Service) hjælper dig til at få mest muligt ud af dine printere. Derfor er MFC-L8390CDW også udviklet med MPS i tankerne.

Uanset hvilke printbehov, du har, er vi "at your side" og hjælper dig med at finde en løsning, der letter printerhåndteringen, sparer tid, holder omkostningerne nede og hjælper dig med at forblive produktiv:

- Ingen lang binding
- Blækpatroner og tonere leveres, før du løber tør
- Hurtig hjælp ved nedbrud
- Nem genanvendelse af forbrugsstoffer

Fokus på sikkerhed

For at leve op til de løbende ændringer i lovgivningen om privatlivets fred og datasikkerhed har vores printere de nyeste, professionelle sikkerhedsfunktioner, der beskytter dine data.

Alle vores produkter har sikkerhed som standard. Virksomhederne bevæger sig mod Zero Trust-miljøer, og vi forstår, at sikkerhed er deres højeste prioritet. Vores sikkerhedsekspertter forbedrer og udvikler løbende nye produkter, løsninger og ydelser for proaktivt at sørge for, at alle vores produkter er designet med fokus på sikkerhed.

MFC-L8390CDW er en pålidelig printer med mange intelligente funktioner. Den har en tretrinssikkerhedsproces på netværks-, enheds- og dokumentniveau, der er verificeret via en ekstern sikkerhedscertificering. Det giver ekstra ro i sindet og garanterer, at datasikkerheden er intakt på alle niveauer.

MFC-L8390CDW leveres med en fleksibel pakke af sikkerhedsfunktioner og -løsninger, der kan skræddersys til netop din virksomhed. Det giver dig mulighed for nemt og sikkert at overvåge, styre og håndtere din printerflåde.



Din printer beskytter din virksomhed ved at minimere risikoen for cyberangreb:

Brugeradgangskontrol – ved at anvende LDAPS, Windows Active Directory sammen med NFC-godkendelse, er det kun autoriserede brugere, der kan få adgang til printeren.

Indstilling af brugerrettigheder på printerniveau – Secure Function Lock og Setting Lock sikrer, at kun autoriserede brugere har adgang til særlige funktioner.

Bevarelse af printerens integritet – med automatisk indtrængningssporing, Secure Boot, digitalt signeret firmware og krypterede forbindelser hele vejen igennem har printerne altid det optimale sikkerhedsniveau.



brother
at your side



Dit netværk er beskyttet med fleksible, professionelle sikkerhedsfunktioner og håndteringsværktøjer, herunder:

Beskyttelse mod indtrængning – med protokolstyring, interface-begrænsning og IPV4-filtrering har du fleksibiliteten til at tilpasse printerens indstillinger til din virksomhed.

Sikker forbindelse – sikker tilslutning til professionelle netværk, enten kablet eller trådløst, via branchestandarden IEEE 802.1X.

Sikker krypteret kommunikation – ved at anvende fleksible branchestandarder som TLS, SSH, IPSEC, HTTPS og SNMP3 kan virksomheden tilpasse printeren til eget netværk.

Nem styring og konfiguration af sikkerhedsprofilen – ved hjælp af Device Master Settings, BRAdmin Pro 4 og Mass Deployment Tool kan din virksomhed konfigurere indstillingerne af hele printerflåden på én gang.

Overvågning af dine enheder – ved hjælp af SIEM-integration via Syslog kan du indsamle oplysninger om brugen af dine enheder i realtid.



Dine dokumenter beskyttes ved hjælp af kryptering, lagringsbeskyttelse og Secure Print-løsninger, herunder:

Krypteret dokumentoverførsel – når dine printdata sendes fra computeren til printeren, sikrer IPPS/HTTPS-krypteringen, at dine data er sikre og ulæselige.

Sikker overførsel af scanningsdata – uanset om du scanner til virksomhedens lokale netværk, til internettet via Web Connect eller via en cloud-baseret service, er dine data beskyttet via TLS, HTTPS, SFTP (SSH).

Ikke-permanent intern hukommelse – data fra alle printjob slettes automatisk ved genstart af printeren, og data fjernes for at sikre, at der ikke efterlades oplysninger i printeren.

Secure Print-løsning – med en Brother Secure Print-løsning sendes dokumentet først til print, når du er klar til at printe og hente det.

Integration med tredjepartsløsninger – via Brother Solutions Interface (BSI) kan vores enheder integreres med pålidelige tredjepartsløsninger, fra eksempelvis Kofax og YSoft, der tilføjer et ekstra lag af sikkerhed til din virksomhed.



Generelt

Teknologi

Elektrofotografisk LED

Hukommelse

512 MB

Kontrolpanel

8,8 cm LCD-farvetouchscreen

Lokalt interface

Hi-Speed USB 2.0,
USB 2.0 host (foran)

Kablet netværk

Gigabit Ethernet

Trådløst netværk

Understøtter 2,4 GHz og 5 GHz

Kassens indhold

Printer, medfølgende tonere,
tromle, bælteenhed, wastetoner-
beholder, strømkabel, kvik-
guide, garantikort

Print

Printhastighed (A4)

Enkelt-sided: 30 sider/min.,
s/h og farve
Dobbelt-sided: 12 sider/min.,
s/h og farve

FPOT

(første side ud på)

maks. 12,5 sek., s/h og farve

Lydsvag tilstand

En indstilling, der reducerer
støjniveauet ved print

Opløsning

Op til 600 x 600 dpi

Printersprog

PCL5e, PCL5c, PCL6
(PCL XL Class 3.0),
BR-Script3, PDF-version 1.7

Integrede fonte (PCL)

73 skalerbare fonte,
12 bitmap fonts

Stregkoder med ekstra informationer (PCL)

16 stregkoder*
*Code39, Interleaved 2 af 5,
FIM (US-PostNet), Post Net
(US-PostNet) EAN-8, EAN-13,
UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN
(EAN), ISBN (UPC-E), Code128
(set A, set B, set C), EAN128
(set A, set B, set C), Code93,
GS1Databar, MSI

Integrede fonte (Postscript)

66 skalerbare fonte

Printer funktioner

N-op print

Printer op til 25 sider på
1 A4-ark

Plakatprint

Forstør 1 side til plakat ved brug
af 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4 eller 5 x 5
sider

Tonersparetilstand

Denne funktion reducerer
tonerforbruget uden at
nedsætte printhastigheden

Vandmærkeprint

Forsyner dine dokumenter
med vandmærke med
selvvalgt logo eller egen tekst

ID-print

Tilføj identifikation til dine
printede dokumenter (dato
og klokkeslæt, kort tekst
eller PC-brugernavn)

Booklet-print

Print dokumenter i A5-booklet
format med automatisk eller
manuelt dobbeltsidet print

Printprofiler

Gem dine foretrukne driver-
indstillinger som profiler,
der nemt kan hentes

Direkte print

Print direkte fra et USB-
flashdrev. Understøttede
filformater: PDF-version 1.7,
JPEG, Exif+JPEG, PRN
(oprettet af egen printerdriver),
TIFF (scannet af Brother model)

Manuelt dobbeltsidet print

Manuelt dobbeltsidet print
(anbefalet til medier, der ikke
understøttes af automatisk
dobbeltsidet print)

Roteret print

Rotér det printede dokument
180 grader

Print kopier

Printer flere kopier af samme
dokument på papir fra andre
papirskuffer

Print udført

Notifikation om udført print/
udskrivning kan indstilles til
visning på din computer

Secure Print

Beskyt dine printjob med
en 4-cifret pinkode, der skal
anvendes for at frigive dem
til print

Universal Print (Microsoft 365)

Print problemfrit med lokal
Universal Print-understøttelse
på Brothers printere

Printer Driver

Windows

Windows 11(32 & 64 bit editions) m.fl.

macOS

Print via macOS skal ske via AirPrint. Mac-drivere medfølger ikke

Linux

CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 miljø)

ChromeOS

Understøtter lokalt ChromeOS-print

PCL-driver

PCL6 (standard)

Universal printerdriver

Driver til Windows, der gør det muligt at printe til et hvilket som helst netværk eller en lokalt tilsluttet Brother-printer

Besøg support.brother.com for en komplet liste over understøttede OS og for at downloade opdateret driver og software.

Papirhåndtering¹¹

Papirkapacitet

Standardpapirskuffe

250 ark

Fleksibel bakke

30 ark

50-arks automatisk dokumentføder (ADF)

Papiroutput

150 A4-ark

Kuvertprint

Ja, fra fleksibel bakke

Mediестørrelser

Standardpapirskuffe

A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Executive, A5, A5 Long Edge, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), B6 (JIS), A4 Short (270 mm), Folio, 16K (195 x 270 mm)

Ekstra papirskuffe

A4, Letter, B5 (JIS), A5, Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, A4 Short (270 mm papir), Folio, 16K (195 x 270 mm)

Fleksibel bakke

Bredde: 76,2-216 mm, Længde: 116-355,6 mm
Kuvert: COM-10, DL, C5, Monarch

ADF

Bredde: 105-215,9 mm
Længde: 147,3-355,6 mm

Scannerglas

Op til A4 /Letter

Automatisk dobbeltsidet (duplex)

A4

Mediespecifikationer

Standardpapirskuffe

Alm. papir, tyndt papir, tykt papir, genbrugspapir 60-163 g/m² papir

Ekstra papirskuffe

Alm. papir, tyndt papir, genbrugspapir 60-105 g/m²

Fleksibel bakke

Alm. papir, tyndt papir, tykt papir, genbrugspapir, bond-papir, labels, kuvert, kuv. tynd, kuv. tyk, blankt papir 60-163 g/m² papir

ADF

Alm. papir, tyndt papir og genbrugspapir 64-105 g/m² papir

Automatisk dobbeltsidet (duplex)

Alm papir, tyndt papir, genbrugspapir 64-105 g/m²

Mobil- og online-tilslutning

Brother Mobile Connect¹⁷ (Android)

Print fra, scan til, få forhåndsvist kopier, og kontrollér maskinens status fra en Android-enhed

Brother Mobile Connect¹⁷ (iPad/iPhone)

Print fra, scan til, få forhåndsvist kopier og kontrollér maskinens status fra en iPad/iPhone

Apple AirPrint¹⁷

Print fra og scan til de mest almindelige filtyper fra enhver applikation med AirPrint-funktion

Brother Print Service Plugin¹⁷

Print fra Android-enheder uden en dedikeret app

Mopria™¹⁷

Print de mest almindelige filtyper fra Mopria™-understøttede Android-enheder

Brothers apps¹⁸

Scan til mobil, Søgbar PDF, videresend Fax til Cloud/e-mail, Scan til PowerPoint, Excel og Word, Easy Scan til e-mail

Internettilslutning¹⁸

Print fra og scan til (uden brug af PC) Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™ OneNote

Kopi

Kopihastighed (A4)

Enkeltidet: 30 sider/min.,
s/h og farve
Dobbeltidet: Ja

Opløsning

Op til 600 x 600 dpi

FCOT (første side ud på)

Maks. 14,5 sekunder,
s/h og farve

Gråtoner

256 gråtoner
(8 bit for hver farve)

Kopi Funktioner

Multi-kopiering/ gruppering/sortering

Laver op til 999 kopier af hver
side/grupperer eller sorterer

Forstørre/formindske

Dokumenter kan forstørres/
formindskes fra 25 % til 400 %
i intervaller af 1 %

2-i-1 kopi (ID-kort)

Kopiering af begge sider
af ID-kort på samme
A4-ark

N-til-1-kopi

Komprimerer 2 eller 4 sider
til et enkelt A4-ark

Scan

Scannertype

Dual CIS (Contact Image Sensor)

Scan i farve og s/h

Ja

Scannehastighed (A4)³

Enkeltidet: 27 ipm i s/h
og 21 ipm i farve
Dobbeltidet: 56 ipm i s/h
og 32 ipm i farve

Scanneopløsning fra ADF

600 x 600 dpi

Scanneopløsning fra scannerglas

1.200 x 1.200 dpi

Interpoleret scanneopløsning

Brother Scanner Utility forbedrer
op til 19.200 x 19.200 dpi

Farvedybde

48 bit farvebehandling (input)
24 bit farvebehandling (output)

Gråtoner

16 bit farvebehandling (input)
8 bit farvebehandling (output)

Scannefunktioner

Understøttede filformater:

omfatter PDF (PDF/A,
Secure PDF, Signed PDF,
søgbart¹⁷) JPEG, TIFF, XPS

Standardfunktioner¹⁷

Scan til USB, e-mail, OCR,
billede & fil

Network Scanning

Scan til netværksmappe
(SMB)¹⁶, FTP, SFTP,
e-mailserver, SharePoint
(lokalt)

Direkte scan

Scan direkte til USB-flashdrev

Scannerfunktioner

Automatisk fjernelse af
skævheder (fra ADF),
Billedrotation¹⁶, Farvedrop¹⁶,
Tegnkorrigerings^{16,17},
Kantbetoning¹⁶,
Kantudfyldning^{16,17},
Spring tom side over

Scan til Microsoft Office

Scan til Word (.docx),
PowerPoint (.pptx), Excel (.xlsx)
fra Microsoft Office

Scanneprofil¹⁵

Opret op til 25 forudindstillede
netværk, SFTP/FTP-profiler, som
en nem metode til at gemme
forskellige scanneindstillinger

Dokumentadskillelse

Opret og adskil scannede filer på
baggrund af tomme sider eller
et bestemt antal enkelt-sidede
billeder eller dokumenter, selv
om der er flere dokumenter i
dokumentføderen

Scanner Drivere

Windows

TWAIN & WIA
Windows 10
(32 and 64 bit editions)

macOS

Scanning via macOS skal ske
via AirPrint. Mac-drivere
medfølger ikke

Linux

SANE (32 & 64 bit editions)

ChromeOS

Understøtter lokal ChromeOS-
scanning

Besøg support.brother.com for en komplet liste over understøttede OS og for at downloade opdateret driver og software.

Fax

Automatisk dobbeltsidet fax

Ja

Fax-modem

33.600 bps (Super G3)

Gråtoner

256 gråtoner (8 bit) til brug
for faxning

Modtagelse uden papir

Op til 500 sider (ITU-T-
testskema, standardopløsning,
JBIG)

Rundsendelse

Sender samme fax til op til
350 modtagere

Hukommelsestransmission

Op til 500 sider (ITU-T-testskema,
standard-opløsning, JBIG)

Fax Funktioner

Internet-fax (I-fax)

Fax dokumenter via internettet
som e-mailvedhæftning

Fax til server

Scan et dokument, og send det
via netværket til en fax-server

Automatisk genopkald

Genopkalder automatisk, hvis
modtager-fax er optaget

Telefonliste

Elektronisk, alfabetisk liste over
gemte hurtigkaldsnumre og
gruppekaldsnumre

Kædeopkald

Giver brugeren mulighed
for at gemme faxnumre i
adressebogen

Batch-transmission

Gemmer dokumenter til samme
modtager i maskinens hukom-
melse for afsendelse i ét opkald

Videresend fax

Sender modtaget fax fra
hukommelsen til et andet
forprogrammeret fax-nummer

Fjernadgang

Giver brugere mulighed for
fjernadgang til maskinen for at
hente gemte fax-meddelelser

Fax-stempel

Sætter dato og tid på alle
indgående fax-meddelelser

Forside

Opret en forside til udgående
fax-meddelelser

Afsender-ID

Afsender-ID og fax-nummer
printes i topmargin på alle
udgående fax-meddelelser

Send fax via PC^{15,18} og modtag fax via PC^{16,18}

Send og modtag fax direkte
fra din PC. Kun s/h

Dedikeret ringetone

En ekstern service, der
muliggør, at to eller flere
telefonnumre deles på samme
fastnettelefonlinje med forskellige
ringetoner (kun UK og DK)

ECM-fejlfindingstilstand (Error Correction Mode)

Registrerer fejl på telefonlinjen
under faxtransmissionen og
sender de sider igen, der gav fejl
(modtagermaskinen skal også
have denne funktion, for at det
fungerer)

Auto-formindskning

Ved modtagelse af et enkeltsidet
dokument, der er længere
end et A4-format (297 mm),
formindsker fax-maskinen
automatisk beskeden, så den
passer til et enkelt A4-ark

Værktøjer til flådehåndtering

Uovervåget installation ¹⁶
Funktion til central brug og tilpasning af drivere og software

MSI-installationsværktøj¹⁶
Modulbaserede installationsværktøjer, der kan distribueres via integreret Active Directory

BRAdmin^{16,17}
Software til LAN/WAN-håndtering

Integreret webserver
Onlinebaseret, integreret software til printhåndtering

Driverimplementeringsguide^{16,17}
Opret nemt printdrivere, der sikrer problemfri implementering i dit netværk

Masseimplementeringsværktøj¹⁶
Har en konfigurationsgrænseflade til at administrere og implementere enhedsindstillinger

Statusovervågning¹⁶
Overvåg printerens status fra din computer

Software

Brother iPrint&Scan til computer^{15,17}
Print fra, scan til, få forhåndsvist kopier og kontrollér maskinens status fra en Windows- eller macOS-computer

PaperPort SE 14^{16,17}
Program til dokumentstyring og -deling fra KOFAX

Hjælpeprogrammer
Opsætningsinstruktioner, manual, FAQ, fejlfinding og kontaktinfo til Brothers kundeservice

Nem opsætning
Få nem adgang til drivere og software til installation af din Brother-printer på support. brother.com

Tilslutning

Kablet netværk
Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

Trådløst netværk
2,4 GHz: IEEE 802.11 b/g/n (infrastrukturtilstand)
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)

5 GHz: IEEE 802.11 a/n (infrastrukturtilstand)
IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct[®]
Print trådløst uden at skulle gå igennem et trådløst access point (understøtter både automatiske og manuelle metoder)

Understøttelse af trådløs opsætning
Wi-fi-beskyttet opsætning (WPS)

Trådløse applikationer
Vertikal parring

Mobilt
Print eller scan fra din mobile enhed med Brother Mobile Connect, Airprint, Mopria

Lokalt interface
Hi-Speed USB 2.0, USB 2.0 host (foran)

Sikkerhedsfunktioner

Kablet netværkssikkerhed

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

Trådløs netværks-sikkerhed

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)
*Wi-Fi Direct understøtter kun WPA2-PSK (AES)

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP-klient, IPP/IPPS, FTP-klient og server, CIFS-klient, TELNET-server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS-server, TFTP-klient og server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP-klient, LDAPS, IMAP4, Syslog

IPv6

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP-klient, FTP-klient og server, CIFS-klient, TELNET-server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS-server, TFTP-klient og server, ICMPv6, SNTP-klient, LDAPS, Web Services (Print/Scan), IMAP4, Syslog

IP-filter

Begræns, hvilke netværksbrugere der har adgang til enheden via netværket (kun IPv4)

Secure Print

Beskyt dine printjob med en 4-cifret pinkode, der skal anvendes for at frigive dem til print

E-mailnotifikationer

Få printerens til automatisk at sende en e-mailadvarsel, når den har brug for opmærksomhed, f.eks. når tonerniveauet er lavt, eller når toneren skal udskiftes

E-mailrapporter

Modtag regelmæssige brugsrapporter pr. e-mail

Automatisk indtrængningssporing

Alle Brother-printere er designet med fokus på sikkerhed. Printerens påviser automatisk sikkerhedsmæssige angreb og laver forebyggende foranstaltninger, herunder om nødvendigt genstart, for at opretholde sikkerheden

Firmware-opdateringer

Ud over at tillade automatisk besked om opdatering til den seneste firmware-version kan printerens indstilles til ikke at modtage ældre versioner for at undgå nedklassificering fra en uautoriseret bruger

Cloud Secure Print

Aktiverer frigivelse af adgangskodebeskyttede printjob

Setting Lock

Sikrer enhedens kontrolpanel ved at låse det

Certificate Management

Brug den selvsignerede standard, opret et brugerdefineret, selvsigneret certifikat, certifikatsigneringsanmodning (CSR) eller eksternt offentligt certifikat og privat nøgle til beskyttet netværks-kommunikation

Secure Function Lock 3.0

Brug en 4-cifret pinkode eller en adgangskode til at identificere og autentificere en bruger eller gruppe af brugere via et netværk. Mulighed for adgangskontrol af op til 100 brugere

Digitalt signeret firmware

Firmwaren til Brothers printere/scannere er digitalt signeret og sikker

Syslog

Giver IT-administrator adgang til en enkelt applikation (et SIEM-værktøj) og enhedsstatusopdateringer til gennemsyn via Syslog

Integreret Active Directory/LDAP Godkendelse

Brug eksisterende infrastruktur til at begrænse adgangen til Brother-enheder, der anvender AD/LDAP. Medarbejdere kan nemt bruge deres eksisterende netværkslogin-oplysninger til godkendelse

Portbaseret netværks-adgangskontrol

(IEEE 802.1x) Brother-enheder overholder til fulde denne standard for at muliggøre forbindelse til et 802.1x EAP (Extensible Authentication Protocol)-beskyttet netværk

Begræns netværksprotokoller

Protokollkontrolfunktionen giver administrator mulighed for at begrænse kommunikationsprotokoller (fx FTP, TELNET)

Gem print-log

Tillader gennemsyn af print-log-fil gemt på CIFS-serveren. Registrér ID, type, navn, bruger, dato, tid, sideantal for alle printjob

Understøtter NFC (Near Field Communications) og andre kortlæsere

Integreret NFC-kortlæser

Understøttede NFC-standarder:
(ISO14443 Type A)
MIFARE Standard/Plus/
Ultralight/Ultralight C/DESfire
my-d move, Tag-it
(ISO15693 Type B)

Understøtter ekstern NFC-kortlæser RFIDeas pcProx Enroll

- RDR-6081AKU
- RDR-6281AKU
- RDR-6381AKU
- RDR-6E81AKU
- RDR-6H81AKU

RFIDeas AIR ID Enroll

- RDR-7081AKU
- RDR-7581AKU
- RDR-7F81AKU

Elatec

- TWN3 MIFARE
- TWN3 MIFARE NFC
- TWN3 Multi ISO
- TWN4 MIFARE NFC

(Tredjeparts kortlæsere kræver tilkøb. Andre kortlæsere understøttes efter registrering via den integrerede webserver)

Tilbehør og forbrugsstoffer

Medfølgende toner⁸

1 x 2.600 sider (BK)
1 x 1.400 sider (CMY)

Standardtoner⁸

TN248
1.000 sider (BK)
1.000 sider (CMY)

Stor tonere⁸

TN248XL
3.000 sider (BK)
2.300 sider (CMY)

Ekstra stor tonere⁸

TN249
4.500 sider (BK)
4.000 sider (CMY)

Tromle

DR248CL
Ca. 30.000 sider
ved 3 sider pr. job

Bælteenhed

BU229CL
Ca. 60.000 sider
ved 3 sider pr. job

Wastetoner-beholder

WT229CL
Ca. 50.000 sider
ved 5 sider pr. job

Tilbehør

Kortlæserholder

CH-1000
Mulighed for tilkøb af ekstern holder til NFC-kortlæser

Papirskuffer

250-arks papirskuffe (LT310CL)

Adressebog

LDAP

Muligheden for at oprette forbindelse til en ekstern LDAP-aktiveret adressebog, f.eks. Microsoft Exchange
Kompatibel med LDAP og LDAPS

Hurtigkald

Plads til 300 e-mailadresser og faxnumre

Gruppeopkald

En kombination af op til 20 grupper kan gemmes til brug for rundsending

Løsninger og opgraderinger¹⁹

Kompatible med

Bestil forbrugsstoffer, Fjernbetjeningspanel, Anmod om hjælp, ThinPrint-klient, Secure Print+ Barcode Print+, Barcode Utility, Custom UI

Kompatibel med tredjepartsløsninger

Brother Solutions Interface (BSI)

Skab stærke løsninger i skyen og lokalt med direkte integration af Brother-enhedernes avancerede print-, scan- og sikkerhedsfunktioner

Få yderligere informationer her:
www.brother.eu/developers

Tredjepartsløsninger

Kompatibel via Brother Solutions Interface (BSI) samt Kofax ControlSuite, YSoft m.fl.

Dimensioner og vægt

Med emballage (b x d x h)

497 x 583 x 533 mm – 25,2 kg

Uden emballage (b x d x h)

410 x 462 x 401mm – 21,9 kg

Kapacitet

Anbefalet pr. måned

Op til 4.000 sider

Driftsforhold

Strømkilde

220-240 V
AC 50/60 Hz

Omgivelser

Luftfugtighed 20-80 %
10-32,5 °C

Opbevaring

Luftfugtighed 35-85 %
0-40 °C

Omgivende miljø

Omtrentligt strømforbrug^{13,23}

Kopi: 620 W
Kopi i lydsvag tilstand: 310 W
Print: 620 W
Print i lydsvag tilstand: 310 W
Klar: 70 W
Dvale: 10 W
Dyb dvale: 0,65 W
Slukket: 0,04 W

TEC-værdi

0,48 kWh/uge

Lydeffekt¹²

Print: s/h 6,62 B(A)
Farve: 6,67 B(A)
Klar: Lydløs
Lydsvag tilstand: s/h 5,79 B(A)
Farve: 5,86 B(A)
Dyb dvale: Lydløs

Lydtryk¹²

PC-print (s/h og farve):
Ca. 48 dB(A)
Klar: Lydløs
Lydsvag tilstand: 43 dB(A)

Tonersparetilstand

Denne funktion reducerer tonerforbruget, så du får mere ud af dine forbrugsstoffer

Blue Angel

Ja

Svanemærket (nordisk miljømærkning)

Ja

- 3 Scan Speeds based on ISO/IEC 17991
- 8 Omtrentlig erklæret ydelse i overensstemmelse med ISO/IEC 19798
- 11 Kapacitet udregnet med 80 g/m² papir
- 12 Lydtryk og lydeffekt i overensstemmelse med ISO 7779
- 13 Strømförbrug i slukket tilstand målt i overensstemmelse med IEC 62301 Edition 2.0
- 15 Kun Windows og macOS
- 16 Kun Windows
- 17 Valgfri download
- 18 Kræver internetforbindelse
- 19 Kræver yderligere aktivering
- 23 Strømförbrug målt ved hjælp af testmetoden til netværkskonfigurering ENERGY STAR Ver 3.1



www.brother-engl.de/125



30150025



Vi samarbejder med dig om et bedre miljø

Hos Brother er vores grønne initiativ enkelt. Vi arbejder for at tage ansvar, agere respektfuldt og forsøge at gøre en forskel for at hjælpe med at skabe et samfund, der kan opnå en bæredygtig udvikling. Vi kalder denne miljøtilgang for Brother Earth.

www.brotherearth.com

Alle specifikationer er korrekte på tidspunktet for udgivelsen og med forbehold for ændringer. Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries Ltd. Produktnavne er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende de respektive virksomheder.