



# HP Color LaserJet Enterprise MFP M578-printerserien

Fremtidssikret ydeevne, uanset hvad der sker i virksomheden

Ideal til 5-15 personer, som udskriver op til 10.000 sider om måneden og vil have flotte farver ved høj hastighed samt hurtig scanning og kopiering som en del af deres arbejdsgange.



Dynamisk printer med aktive sikkerhedsfunktioner. Kun beregnet til brug med patroner, der er udstyret med en original HP-chip. Patroner med andre chips end HP's kan ikke bruges, og selvom de virker i dag, er det ikke sikkert, at de virker i fremtiden. Få mere at vide på:

<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



Color touchscreen



Color laser technology



Low energy

## Verdens sikreste udskrivning<sup>1</sup>

- BIOS-koden bliver automatisk kontrolleret under opstarten og vil reparere sig selv, hvis den er blevet kompromitteret.
- Common Criteria-certificeret<sup>2</sup> til uafbrudt overvågning af aktivitet i hukommelsen med henblik på at opdage og stoppe angreb i realtid.
- Firmware bliver automatisk kontrolleret under opstarten for at validere kodens autenticitet – underskrevet digitalt af HP.
- Printerens udgående netværksforbindelser bliver inspiceret for at stoppe mistænkelige forespørgsler og standse malware.

## Let at bruge, enkel at administrere

- HP FutureSmart-firmware kan opdateres med de seneste funktioner<sup>3</sup> for at optimere din investering i de kommende år.
- Centraliser styringen af dit udskrivningsmiljø med HP Web Jetadmin – og gør arbejdet mere effektivt.<sup>4</sup>
- Aktivér nemt arbejdsgange i hele din flåde med en ensartet brugeroplevelse og brugervenlige tabletagtige ikoner.
- Forvent ensartede resultater i høj kvalitet med teknologi, som automatisk justerer udskriftsindstillingerne efter papirtypen.

## Giv arbejdsgrupperne den hastighed, de har brug for

- Du kan hjælpe arbejdsgrupper til nemt at få alle sider, og der registreres potentielle fejl eller manglende sider – hver gang.
- Indtast data hurtigere og mere præcist ved hjælp af tastaturet, der kan trækkes ud.
- Sørger for, at hvert scannet dokument har den rigtige retning, er beskåret til rette størrelse og er optimeret til gråskala.
- Fang og rediger tekst, og gem den som et Microsoft® Word-dokument eller en søgbar PDF-fil med indbygget OCR-software. Kun tilgængelig på M578c.

## Bæredygtighed er en god forretning

- Hjælper med at spare papir fra dag 1. Dobbeltsidet (dupleks) udskrivning er standard, hvilket giver automatiske besparelser.<sup>5</sup>
- Hjælper med at mindske papir- og tonerspild ved kun at udskrive det, der virkelig er nødvendigt, med HP Roam til virksomheder.<sup>6</sup>
- Hjælper på en intelligent måde med at spare energi ved kun at bruge den strøm, som du har brug for, med HP Auto-tænd/sluk-teknologi.<sup>7</sup>
- Hjælper med at mindske dit fodaftryk. Det er nemt og gratis at genbruge patroner med HP Planet Partners.<sup>8</sup>

## Produktpræsentation

### HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M578c vist

1. automatisk dokumentføder (ADF) til 100 ark
2. Tilslutning af hardware (til oprettelse af forbindelse til tilbehør og enheder fra tredjeparter)
3. Lettilgængelig USB-port
4. 250-arks udbakke
5. Automatisk dobbeltsideprint (standard)
6. Farveberøringskærm på 20,3 cm (8,0")
7. Tastatur, der kan trækkes ud
8. Praktisk tænd/sluk-knap på forsiden
9. Praktisk hæftemaskine
10. Adgang til printsti via højre dør
11. Adgang til HP JetIntelligence-patroner via frontdæksel
12. 100-arks universalbakke 1
13. 550-arks bakke 2
14. Faxport
15. Gigabit Ethernet-port
16. Hi-Speed-USB 2.0-port til tredjepartsenheder
17. Hi-Speed-USB 2.0-printerport



## Oversigt over serien



Model	HP Color LaserJet Enterprise MFP M578dn	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M578c
Produktnummer	7ZU85A	7ZU87A
Udskrivningshastighed (A4)	Op til 38 sider pr. min.	
Automatisk dobbeltsideprint (standard)	Ja	
100-arks universalbakke 1 og 550-arks papirbakke 2	Ja	
Papirbakke 3, 4 og 5 med plads til 500 ark	Tilbehør	
100-arks ADF	Ja	Ja (plus HP EveryPage)
Praktisk hæftemaskine	Fås ikke	Standard
Avancerede funktioner til arbejdsgange	Fås ikke	Ja
Papirkapacitet (standard/maksimum)	Op til 650/2.300 ark	
Printerstativ	Tilbehør	
Kontrolpanel	Berøringsfølsom farveskærm på 20,3 cm	20,3 cm berøringsfølsom farveskærm og integreret tastatur
Fax	Tilbehør	Ja
HP High-Performance Secure-harddisk	Ja	
Dual-band Wi-Fi med Bluetooth® (lavt strømforbrug), Wi-Fi Direct®	Tilbehør	
ENERGY STAR®-certificeret	Ja	

## Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer <sup>8</sup>	B5L36A HP Color LaserJet B5L36A 220V Fuser Kit (Gennemsnitlig ydeevne: 150.000 sider)
	B5L37A HP Color LaserJet B5L37A Toner Collection Unit (Gennemsnitlig ydeevne: 54.000 sider)
	W2120A Original HP 212A LaserJet-tonerpatron, sort (5.500 sider)
	W2120X Original HP 212X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, sort (13.000 sider)
	W2121A Original HP 212A LaserJet-tonerpatron, cyan (4.500 sider)
	W2121X Original HP 212X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, cyan (10.000 sider)
	W2122A Original HP 212A LaserJet-tonerpatron, gul (4.500 sider)
	W2122X Original HP 212X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, gul (10.000 sider)
	W2123A Original HP 212A LaserJet-tonerpatron, magenta (4.500 sider)
	W2123X Original HP 212X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, magenta (10.000 sider)
Tilbehør	ZMU47A HP-assistent til hjælp til handicappede
	ZNR09A HP 2 GB 144-bens DDR3, TAA-version, DIMM
	ZNR12A Kabinet til flytbar HP-harddisk
	ZTD64A HP Accessibility Kit
	3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/nærfeltskommunikation/trådløst tilbehør
	4QL32A HP Legic Secure USB-læser
	5EL03A HP Secure-harddisk med FIPS-validering (overholder TAA)
	8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory
	A7W14A HP LaserJet-tastatur med svensk tastaturlag
	B5L28A Indvendige HP USB-porte
	B5L31A HP FIH (Foreign Interface Harness)
	B5L34A HP Color LaserJet-mediebakke til 550 ark
	B5L51A HP Color LaserJet-printerkabinet
	B5L53A Analogt HP LaserJet MFP 600-faxtilbehør
	E5K48A HP 1 GB x32 (800 MHz) DDR3 SODIMM med 144 ben
	E5K49A HP 2 GB x32 (800 MHz) DDR3 SODIMM med 144 ben
	Q7432A HP hæftetekassette pakke
	W5U23A HP 200 ADF-valseudskiftnings sæt
	X3D03A HP Universal USB Proximity-kortlæser
Y7C05A HP HIP2-tasteanslagslæser	
Service og support	U8TH7E 3 års HP-service på næste hverdag med Color LaserJet M57x-service
	U8TH8E 4 års HP-service på næste hverdag med Color LaserJet M57x-service
	U8TH9E 5 års HP-service på næste hverdag med Color LaserJet M57x-service
	U8TK8PE 1 års HP-service på næste hverdag efter garantiens udløb med Color LaserJet M57x-service
	U8TK9PE 2 års HP-service på næste hverdag efter garantiens udløb med Color LaserJet M57x-service
	U9JT2E HP-installationstjeneste med netværkskonfiguration af arbejdsgruppe-printer (1 enhed)

## Tekniske specifikationer

Model	HP Color LaserJet Enterprise MFP M578dn	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M578c
Produktnummer	7ZU85A	7ZU87A
Funktioner	Udskrivning, kopiering, scanning, faxning (som tilbehør)	Print, kopiering, scanning, fax
Kontrolpanel	Berøringfølsom farveskærm på 20,3 cm (8,0"); Skærm med justerbar vinkel og håndbevægelser; Oplyst startknop (gør det nemmere at vende tilbage til startmenuen)	Berøringfølsom farveskærm på 20,3 cm (8,0"); Skærm med justerbar vinkel og håndbevægelser; Oplyst startknop (gør det nemmere at vende tilbage til startmenuen) og indbygget tastatur
Udskriv	Laser	
Udskrivningshastighed <sup>1</sup>	Sort (A4, almindelig): Op til 38 sider pr. min.; Farve (A4, almindelig): Op til 38 sider pr. min.; Sort (A4, dupleks): Op til 38 tommer/min; Farve (A4, dupleks): Op til 38 tommer/min;	
Udskrivning af første side <sup>2</sup>	Sort (A4, klar): På kun 7,0 sek.; Farve (A4, klar): På kun 7,9 sek.; Sort (A4, dvale): På kun 10,7 sek.; Farve (A4, dvale): På kun 11,7 sek.;	
Udskriftsopløsning	Sort (bedst): HP Imageret 3600; Farve (bedst): HP Imageret 3600; Teknologi: HP ImageREt 3600, Pantone-kalibreret;	
Normeret forbrug pr. måned	Op til 80.000 sider A4; <b>Anbefalet antal sider pr. måned:</b> 2.000 til 10.000	
Printerens avancerede softwarefunktioner	Apple AirPrint™, Mopria-certificeret, HP ePrint, ROAM som ekstraudstyr til nem print, åben platform som kan udvides, FutureSmart-firmware, Instant-on-teknologi, HP Auto-tænd/sluk-teknologi, scan til lettilgængelig USB, dobbeltsidet print, hardwareintegrationslomme, brugervenligt 20,3 cm touchskærms kontrolpanel, print af flere sider pr. ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vandmærker, gem printjob, vis print	Apple AirPrint™, Mopria-certificeret, HP ePrint, ROAM som ekstraudstyr til nem print, åben platform som kan udvides, FutureSmart-firmware, Instant-on-teknologi, HP Auto-tænd/sluk-teknologi, scan til lettilgængelig USB, dobbeltsidet udskrift, hardwareintegrationslomme, brugervenligt 20,3 cm touchskærms kontrolpanel, print af flere sider pr. ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vandmærker, gem printjob, vis print, avanceret muligheder for arbejds gange med tastatur, som kan trækkes ud
Standardprintersprog	XPS, HP PCL 6, HP PCL 5c; HP Postscript Level 3-emulering, udskrivning af PDF-filer i originalformat (v1.7)	
Skrifttyper og skriftsnit	105 interne TrueType-fonte skalerbare i HP PCL, 92 interne skalerbare fonte i HP Postscript 3-emulering (Euro-symbol indbygget); 1 indbygget Unicode-skrifttype (Andale Mono WorldType); 2 indbyggede Windows Vista 8-skrifttyper (Calibri, Cambria); Der fås f	
Udskriftsområde	<b>Udskriftsmarginer</b> Top: 2 mm absolut/5 mm sikret billede, Bund: 2 mm absolut/5 mm sikret billede, Venstre: 2 mm absolut/5 mm sikret billede, Højre: 2 mm absolut/5 mm sikret billede; Maksimalt udskriftsområde: 212 x 352 mm	
Dupleksudskrivning	Automatisk (standard)	
Kopier		
Kopieringshastighed	Sort (A4): Op til 38 kopier i minutet; Farve (A4): Op til 38 kopier i minutet	
Specifikationer for kopimaskine	Dobbeltsidet kopiering; Skalerbarhed; Billedjusteringer (mørke, kontrast, baggrundsoprydning, skarphed); X pr. side; N- eller Z-rækkefølge; Indholdsretning; Sortering; Brochure; Opgaveopbygning; Kant til kant; Opgavelagring; ID Copy; Book Copy; A til B-ko; <b>Maksimalt antal kopier:</b> Op til 9999 kopier; <b>Formindsk/forstør:</b> 25 til 400%;	

Model	HP Color LaserJet Enterprise MFP M578dn	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M578c
Produktnummer	7ZU85A	7ZU87A
Scan		
Scanningshastighed <sup>3</sup>	<b>Almindelig (A4):</b> Op til 43 sider/min. og 43 billeder/min. (sort-hvid), op til 38 sider/min. og 38 billeder/min. (farve); <b>Dupleks (A4):</b> Op til 43 billeder pr. minut. (sort-hvid), op til 38 billeder/min. (farve)	<b>Almindelig (A4):</b> Op til 45 sider/min. og 64 billeder/min. (sort-hvid), op til 45 sider/min. og 58 billeder/min. (farve); <b>Dupleks (A4):</b> Op til 64 billeder pr. minut. (sort-hvid), op til 58 billeder/min. (farve)
Scannerspecifikationer	<b>Scannertype:</b> Flatbed, ADF (to-sidet, enkelt gennemløb); <b>Scanningsteknologi:</b> CIS (Contact Image Sensor); <b>Start af scanning:</b> Funktioner på frontpanelet: Kopiering, E-mail; Gem i netværksmappe; Gem på USB; Gem i enhedens hukommelse; Gem på SharePoint; Open Extensibility Platform-applikationer (OXP); Hp Scan eller brugerprogram via TWAIN; <b>Twain-version:</b> Version 2.1; <b>Dupleks ADF-scanning:</b> Ja; <b>Største scanningsformat (flatbed):</b> 216 x 356 mm; <b>Optisk scanningsopløsning:</b> Op til 600 dpi	
Avancerede scannerfunktioner	Optimering af tekst/billeder; Billedjusteringer; Opgaveopbygning; Indstilling for udskriftskvalitet; Der kan vælges scanningsopløsning fra 75 til 600 dpi; Automatisk registrering af farve; Kantsletning; Jobmeddelelse; Sletning af tomme sider; HP Quick Set	Optimering af tekst/billeder; Billedjusteringer; Opgaveopbygning; Indstilling for udskriftskvalitet; Scanningsopløsning fra 75 til 600 dpi kan vælges; Automatisk registrering af farve; Kantsletning; Jobmeddelelse; Sletning af tomme sider; HP Quick Sets; H
Anbefalet antal scanninger pr. måned	4.150 til 6.900	8.350 til 13.900
Område, der kan scannes	<b>Maksimumstørrelse på medie (flatbed):</b> 216 x 356 mm; <b>Minimumstørrelse på medie (ADF):</b> 105 x 127 mm	<b>Maksimumstørrelse på medie (ADF):</b> 216 x 356 mm
Bitdybde/gråtoneniveauer	24 bit / 256	
Digital forsendelse	Standard: Send til SharePoint; Scan til e-mail; Gem i netværksmappe; Gem på USB-drev; Send til FTP; Send til internetfax; Lokal adressebog; SMTP via SSL; Fjernelse af tomme sider; Kantsletning; Automatisk farveregistrering; Automatisk beskæring til indhold; Kompakt PDF-format; Ekstraustyr: Valgfrit via HP Digital Sending Software (HP DSS); Send til mappe; Send til arbejdsgang; Send til printer; Godkendelse; Digital fax (send til LAN, Internet); OCR; Lokalt adressekartotek	Standard: Scan til e-mail; Gem i netværksmappe; Gem på USB-drev; Send til SharePoint; Send til FTP; Send til LAN-fax; Send til internetfax; OCR; Lokal adressebog; SMTP via SSL; Fjernelse af tomme sider; Kantsletning; Automatisk farveregistrering; Automatisk beskæring; Ekstraustyr: Valgfrit via HP Digital Sending Software (HP DSS); Send til mappe; Send til arbejdsgang; Send til printer; Godkendelse; Digital fax (send til LAN, Internet); OCR; Lokalt adressekartotek
<b>Fax</b>		
Fax	Tilbehør,	Ja, 33,6 kbps
Faxspecifikationer		<b>Fax-hukommelse:</b> Afhænger af den ledige plads på harddisken; <b>Fax-opløsning:</b> Standard: 204 x 98 dpi; Fin: 204 x 196 dpi; Superfin: 300 x 300 dpi; <b>Hurtigopkald:</b> Op til 1000 numre; <b>Telegodkendelser:</b> Energy Star 203 021-1 v2.1.1; Energy Star 203 021-2 v2.1.2; Energy Star 203 021-3 v2.1.2. Andre sikkerhedsgodkendelser vedrørende telekommunikation i henhold til krav i de enkelte lande.
Avancerede faxegenskaber		Gemte faxer; Faxarkivering; Størrelsestilpasning; Faxadressebog; LAN/internet-fax; Bekræftelse af faxnummer; Faxplan til feriedage
<b>Processorhastighed</b>	1,2 GHz	
<b>Tilslutning</b>		
Standard	1 Hi-Speed Device USB 2.0; 2 Hi-Speed USB 2.0 (vært); 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX-netværk; Hardwareintegrationslomme	
Ekstraustyr	HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådløst tilbehør 3JN69A; HP Jetdirect LAN-tilbehør 8FP31A	
Trådløs forbindelse	Ekstraustyr – funktionen aktiveres ved køb af trådløst hardwaretilbehør. Trådløs station med dual-band og Wi-Fi Direct-funktioner til HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådløst tilbehør 3JN69A	
Funktion til mobiludskrivning	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certificeret; Funktion til at udskrive ved berøring via NFC (ekstraustyr); Roaming (tilbehør)	
Understøttede netværksprotokoller	Via indbygget netværksløsning: TCP/IP, IPv4, IPv6; Udskrivning: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (understøtter kun raw-kø), udskrivning via Web Services, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print; NETVÆRKSREGISTRERING: SLP, Bonjour	
Netværksegenskaber	Ja, via den integrerede HP Jetdirect Ethernet-printerserver (standard), som understøtter: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-understøttelse med Fast Ethernet og Gigabit Ethernet; IPsec (standard); Trådløst netværk med 802.11b/g/n/2,4/5 GHz Wi-Fi-radio (ekstraustyr)	
Harddisk	Indbygget HP High-Performance Secure-harddisk som standard, minimum 500 GB; AES 256-hardwarekryptering eller derover; Funktioner til sikker sletning (sikker sletning af midlertidige filer, sikker sletning af jobdata, sikker ATA-sletning af disk)	
<b>Hukommelse</b>	<b>Standard:</b> 1,25 GB (printer), 512 MB (scanner); <b>Maksimum<sup>4</sup>:</b> 3,75 GB	

Model	HP Color LaserJet Enterprise MFP M578dn	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M578c
Produktnummer	7ZU85A	7ZU87A
Mediehåndtering	Standard: 2 ; Maksimum: 5	
Medietyper	Papir (almindeligt, let, kontraktpapir, genbrugspapir, halvtykt, kraftigt, halvtykt blankt, kraftigt blankt, ekstra kraftigt blankt, karton, blankt kort), farvetransparenter, etiketter, kuverter, fortrykt, hullet, farvet, groft, uigennemskinnelig film, br	
Medieformat	<b>Brugerdefineret (mål):</b> Bakke 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Bakke 2: 102 x 148 til 216 x 297 mm; Valgfrie bakker 3+: 102 x 148 til 216 x 356 mm ; <b>Understøttet (mål):</b> Bakke 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, konvolutter (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Brugerdefineret: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Bakke 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K; Brugerdefineret: 102 x 148 til 216 x 297 mm; Valgfri; <b>ADF:</b> Letter; legal; oficio; executive; statement; 16K; A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Postkort (JIS); Dpostkort (JIS); 4 x 6"; 5 x 7"; 5 x 8"	
Mediehåndtering	<b>Standardinput:</b> 100-arks universalsbakke, 550-arks input papirbakke 2 <b>Standardoutput:</b> 250-arks udbakke <b>Valgfrit input:</b> 550-arks universalsbakke 3; 550-arks mediebakke 4; 550-arks mediebakke 5 <b>ADF:</b> Standard, 100 ark	<b>Standardinput:</b> 100-arks universalsbakke, 550-arks input papirbakke 2 <b>Standardoutput:</b> 250-arks udbakke med praktisk hæftemaskine <b>Valgfrit input:</b> 550-arks universalsbakke 3; 550-arks mediebakke 4; 550-arks mediebakke 5 <b>ADF:</b> Standard, 100 ark
Gramvægt	Papirbakke 1: 60 til 220 g/m <sup>2</sup> (almindeligt papir), 105 til 220 g/m <sup>2</sup> (blankt papir); Papirbakke 2: 60 til 220 g/m <sup>2</sup> (almindeligt papir), 105 til 220 g/m <sup>2</sup> (blankt papir); Valgfrie bakker +3: 60 til 220 g/m <sup>2</sup> (almindeligt papir), 105 til 220 g/m <sup>2</sup> (blankt papir); Automatisk dupleksenhed: 60 til 163 g/m <sup>2</sup> ; <b>ADF:</b> 45 til 199 g/m <sup>2</sup>	
Papirkapacitet	<b>Bakke 1:</b> Ark (75 g/m <sup>2</sup> ): 100; transparenter: karton (163 g/m <sup>2</sup> ): 50; karton (216 g/m <sup>2</sup> ): 30; konvolutter: 10 <b>Bakke 2:</b> Ark (75 g/m <sup>2</sup> ): 550; etiketter: karton (163 g/m <sup>2</sup> ): 100; Transparenter: 100 <b>Bakke 3:</b> Ark (75 g/m <sup>2</sup> ): 550; etiketter: karton (163 g/m <sup>2</sup> ): 100 <b>Maksimum:</b> Op til 2300 ark <b>ADF:</b> Standard, 100 ark	
Udskriftsbakkens kapacitet	<b>Standard:</b> Op til 250 ark Kuverter: Op til 10 kuverter Transparenter: Op til 100 ark <b>Maksimum:</b> Op til 250 ark	
Kompatible operativsystemer	Windows-klientoperativsystem (32-/64-bit): Win10, Win 8.1, Win7 Ultimate, Mobile OS-, iOS, Android; Mac: Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Apple® macOS Catalina v10.15; Separat PCL6-printerdriver: Få flere oplysninger om de understøttede operativsystemer på <a href="http://www.support.hp.com">http://www.support.hp.com</a> , indtast dit produktnavn og søg. Klik på Brugervejledning og indtast dit produktnavn, søg efter Brugervejledning, søg efter brugervejledningen til (produktnavn), søg efter afsnittet understøttede operativsystemer; UPD PCL6-/PS-printerdrivere, understøttede operativsystemer: Få flere oplysninger om understøttede operativsystemer på <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a>	
Kompatible netværksoperativsystemer	Windows Server 2008 R2 64-bit, Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1), Windows Server 2012 64-bit, Windows Server 2012 R2 64-bit, Windows Server 2016 64-bit, Windows Server 2019 64-bit, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp og XenDesktop 7.6, Novell iPrint-server; Citrix Ready kit-certificering – op til Citrix Server 7.18 – få flere oplysninger på <a href="http://www.citrixready.citrix.com">http://www.citrixready.citrix.com</a> ; Linux – få flere oplysninger på <a href="http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> ; Unix – få flere oplysninger på <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscrips">http://www.hp.com/go/unixmodelscrips</a> ; UPD PCL6/PS-printerdrivere – få flere oplysninger om de understøttede operativsystemer på <a href="http://www.support.hp.com">http://www.support.hp.com</a> . Indtast dit produktnavn og søg. Klik på Brugervejledning, og indtast produktnavnet, søg efter Brugervejledning, søg efter brugervejledning til (produktnavn), søg efter afsnittet understøttede operativsystemer; Se en liste over alle understøttede operativsystemer på <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a>	
Mindste systemkrav	<b>Windows:</b> 2 GB ledig harddiskplads, internetforbindelse eller USB-port, internetbrowser. Læs mere om yderligere systemkrav for hardware på <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ; <b>Mac:</b> 2 GB ledig harddiskplads, internetforbindelse eller USB-port, internetbrowser. Læs mere om yderligere hardwarekrav til OS på <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>	
Medfølgende software	Ingen medfølgende softwareløsninger i kassen. De findes kun på <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> , <a href="http://www.123.hp.com">http://www.123.hp.com</a>	
Sikkerhedsstyring	Identitetsadministration: Kerberos-godkendelse; LDAP-godkendelse; 1000 brugerpinkoder; valgfrie avancerede løsninger til godkendelse fra HP og tredjeparter (f.eks.: badge-læsere; Netværk: IPsec/firewall med certifikat; Nøgle, der deles på forhånd; og Kerberos-godkendelse; Understøtter WJ4-10 IPsec-plugin til konfiguration; 802.1x-godkendelse (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certifikater; Adgangskontrol; Data; Lagerkryptering; Krypteret PDF og e-mail (bruger FIPS 140-validerede kryptografiske biblioteker fra Microsoft); Sikker sletning; SSL/TLS (HTTPS); Krypterede legitimationsoplysninger; Enhed: Stik til sikkerheds-lås; Deaktivering af USB-port; Hardwareintegrationslomme til sikkerheds-løsninger; Registrering af indtrængen med Red Balloon-sikkerhedsteknologi (konstant overvågning af enheden mod angreb); HP Sure Start Secure Boot (BIOS-integritetscheck med selvhelbredende funktionalitet); Godkendelseslister (indlæser kun godkendt kode; DLL-filer, EXE-filer etc.); Indlæret Trusted Platform-modul (TPM); HP Connection Inspector; Sikkerhedsstyring; Kompatibel med HP JetAdvantage Security Manager og Device Security Syslog-meddelelser, der behandles og er tilgængelige i ArcSight og Splunk SIEM'er	
Printeradministration	HP Printer Assistant, HP Device Toolbox, HP Web JetAdmin Software, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit for HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility - Driver Deployment Utility - Managed Printing Administrator)	
Mål og vægt		
Printermål (B x D x H)	<b>Minimum</b> 482 x 504 x 583 mm; <b>Maksimum:</b> 820 x 863 x 837 mm;	
Pakkemål (B x D x H)	755 x 600 x 650 mm	
Printervægt	38,1 kg	38,6 kg
Pakkevægt	44,7 kg	45,2 kg
Driftsmiljø	<b>Temperatur:</b> 10 til 32,5°C; <b>Luftfugtighed:</b> 30% til 70% relativ luftfugtighed	
Lagerforhold	<b>Temperatur:</b> -20 til 40°C;	
Lydforhold	<b>Lydintensitet:</b> 6,5 B(A) (ved udskrivning af 38 sider/min.); <b>Lydtryk:</b> 51 dB(A) (ved 38 sider/min.)	
Strømforsyning	<b>Krav:</b> Indgangsspænding: 220 til 240 V AC, 50 Hz (kan ikke anvende to indgangsspændinger; produktet afhænger af varennummer med løsningskode-id#); <b>Forbrug:</b> 617 watt (print), 40 watt (klar), 5,4 watt (dvale), 0,07 watt (slukket automatisk/tændt manuelt), 0,58 watt (slukket automatisk/tændt automatisk/Wake on LAN); <b>Typisk elforbrug (TEC):</b> Blue Angel: 1,555 kWt/uge; Energy Star 3.0: 0,501 kWt/uge; <b>Strømforsyningstype:</b> Indbygget strømforsyning til 220 V;	
Teknologi til energibesparelse	HP Auto-tænd/sluk-teknologi; Instant-on-teknologi; Instant-on-kopiering	
Certificeringer <sup>6</sup>	CISPR 22:2008 (international) Class A, CISPR 32:2012 (international)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (international)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Andre EMC-godkendelser afhænger af de enkelte lande. Blue Angel; EPEAT® Silver; CECP; ENERGY STAR®-certificeret	
Overholder Blue Angel <sup>7</sup>	Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – kun sikret ved brug af originale HP-forbrugsvarer	
Oprindelsesland	Integrations sites in Mexico, China, and Netherlands. Made in Mexico (AC4, AC8, AKV, BGJ); Made in China (AB0, AB2, ABJ, ACJ, BBU, BGM, ACQ, B13, B19); Made in Japan (ABT, ABY, ACQ, B13, B19, BAZ).	Integrations sites in Mexico, China, and Netherlands. Made in Mexico (AC4, AC8, AKV, BG, J), 2011; Made in Japan (ABT, ABY, ACQ, B13, B19, BAZ).
Kassens indhold <sup>8</sup>	HP Color LaserJet Enterprise MFP M578dn-printer; Fire forudinstallerede HP LaserJet-tonerpatroner (kapacitet på 5.500 sider sort, 3.500 sider cyan, magenta, gul sammensat); Toneropsamlingsenhed; Medfølgende dokumentation; Strømledning; Strømkabel; Fakkabel	
Garanti	1-års garanti næste hverdag på stedet. Garanti- og supportmulighederne varierer afhængigt af produkt, land og gældende lovkrav. På <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> kan du læse mere om HP's prisbelønnede service og support i dit område.	

## Fodnoter

- <sup>1</sup> HP's most advanced embedded security features are available on HP Managed and Enterprise devices with HP FutureSmart firmware 4.5 or above. Claim based on HP review of 2019 published features of competitive in-class printers. Only HP offers a combination of security features to automatically detect, stop, and recover from attacks with a self-healing reboot, in alignment with NIST SP 800-193 guidelines for device cyber resiliency. For a list of compatible products, visit <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. For more information, visit <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.
- <sup>2</sup> Certificeret af tredjepart baseret på Common Criteria Information Technology Security Evaluation ISO/IEC 15408 standardkrav fra May 2019. Certificeringen gælder for HP Enterprise og Managed-enheder, som kører med HP FutureSmart Firmware version 4.5.1 og senere. Få flere oplysninger på: <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>.
- <sup>3</sup> Visse funktioner, som aktiveres af fremtidige HP FutureSmart firmware-opgraderinger, er ikke tilgængelige på ældre enheder, f.eks. hvis produktets fysiske kendetegn begrænser den nye funktionalitet.
- <sup>4</sup> HP Web Jetadmin er gratis og kan downloades på <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- <sup>5</sup> Afhængigt af specifikationer for landeopsætning.
- <sup>6</sup> Hvis du vil aktivere HP Roam, kræver visse enheder muligvis en firmwareopgradering og tilbehør (ekstraudstyr) for at tilføje Bluetooth® Low Energy (BLE)-beaconfunktioner. Abonnement kan være påkrævet. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/roam>.
- <sup>7</sup> HP Auto-tænd/sluk-teknologiens funktionalitet afhænger af printeren og indstillingerne. En opgradering af firmwaren kan være nødvendig.
- <sup>8</sup> Programtilgængeligheden varierer. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/recycle>.

## Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer

- <sup>1</sup> Målt vha. ISO/IEC 24734, omfatter ikke første sæt dokumenter. Få mere at vide på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den faktiske hastighed vil variere afhængigt af systemkonfiguration, software, driver og dokumentets kompleksitet.
- <sup>2</sup> Målt ifølge ISO/IEC 17629. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.
- <sup>3</sup> Scanningshastigheder målt fra den automatiske dokumentføder. Den faktiske behandlingshastighed afhænger af scanningsopløsningen, netværksforholdene, computerens ydeevne og programmet.
- <sup>4</sup> Den maksimale fysiske hukommelse, der er til stede, angives. Den faktiske brugbare mængde efter firmware er muligvis lavere.
- <sup>5</sup> Klassificeringen for typisk strømforbrug (TEC, Typical Electricity Consumption) repræsenterer det typiske strømforbrug for et produkt på en uge, målt i kilowatt-timer (kWh).
- <sup>6</sup> EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. Se <http://www.epeat.net> vedrørende registreringsstatus pr. land.
- <sup>7</sup> Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printeren sælges. Benyt ikke andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printeren og gøre produktgarantien ugyldig. Blue Angel-værdien er typisk baseret på måling af en 230 V-enhed.
- <sup>8</sup> Den angivne kapacitet for sammensatte farver (C/M/Y) og sort er baseret på ISO/IEC 19798 og uafbrudt udskrivning. Den faktiske kapacitet kan variere betydeligt afhængigt af de printede billeder og andre faktorer. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/toneryield>. De farvepatroner, som følger med Color LaserJet Enterprise MFP / Flow MFP M578, kan have en højere kapacitet end den, der er angivet på printerenheder, som er fremstillet før 2021.
- <sup>10</sup> Målt i henhold til ISO/IEC 24734-funktionstest – omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.

