



Imprimantă HP LaserJet M207dw

Super capabil. Super compact, cu conexiune wireless fiabilă.

Crește productivitatea cu această imprimantă alb-negru de înaltă performanță, într-un design compact premiat.³ Beneficiază de cea mai rapidă imprimare față-verso din această clasă⁹ și de o conectivitate Wi-Fi fiabilă cu resetare automată¹, plus configurare simplificată și caracteristici de economisire a timpului cu aplicația HP.³



Această imprimantă este concepută să funcționeze numai cu cartușe cu cip HP nou sau reutilizat și utilizează măsuri dinamice de securitate pentru blocarea cartușelor cu cip non-HP. Actualizările periodice ale firmware-ului mențin eficiența acestor măsuri și blochează cartușele care au funcționat anterior. Un cip HP reutilizat permite utilizarea cartușelor refolosite, recondiționate și reumplute. Mai multe informații la: <http://www.hp.com/learn/ds>

Conceput pentru imprimare rapidă și fiabilă

- Livrează într-o clipă documente cu mai multe pagini cu cea mai rapidă imprimare față-verso din această clasă.⁹
- Bizuiți-vă pe imprimări constante, de înaltă calitate, pagină după pagină. Obține calitatea pe care o aștepti de la un lider în industrie.
- Rămâi conectat cu conexiunea Wi-Fi® dual-band fiabilă, care se reconectează automat pentru a rămâne online.¹
- Partajezi simplu resursele – obții acces și imprimi prin rețeaua wireless și Ethernet.¹

Rămâi productiv de oriunde

- Bucură-te de scanare și imprimare de calitate superioară de la telefon, plus funcții de economisire a timpului cu cea mai simplă de utilizat aplicație HP.^{4,5}
- Elimini etape din sarcinile repetitive cu ajutorul Comenzilor rapide. Scanezi către cloud, e-mail și altele cu o atingere.²
- Accesezi și imprimi rapid documente și imagini de pe smartphone, chiar și din Dropbox și Google Drive, folosind aplicația HP.²

Ușor de configurat, ușor de utilizat

- Începi rapid lucrul cu instrucțiunile simple pentru configurare din aplicația HP.² Configurează rapid și reia activitatea.
- Gestionează simplu activitățile cu ajutorul butoanelor și al iluminării cu ghidare inteligentă pentru o experiență intuitivă. Butoanele apar numai când este necesar.
- Protejează informațiile care contează cel mai mult. Obții caracteristici de securitate esențiale pentru a-ți proteja intimitatea și controlul.

Design compact și eficient din punct de vedere energetic

- Economisești spațiu fără a sacrifica performanța datorită unui design compact premiat.³
- Optimizează consumul de energie al imprimantei cu tehnologia HP Auto-On/Auto-Off.⁶
- Reciclează simplu cartușele de toner originale HP folosite, prin programul HP Planet Partners.⁷
- Acest dispozitiv HP LaserJet respectă cerințele privind eticheta ecologică, inclusiv ENERGY STAR® și Blue Angel.⁸

Prezentarea produsului

Imprimantă HP LaserJet M207dw

- 1. Panou de control cu butoane cu LED
- 2. USB, Ethernet, dual band, Wi-Fi cu resetare automată
- 3. Cea mai rapidă imprimare față-verso: 18 ipm A4
- 4. Aplicația HP
- 5. Tavă ieșire de 100 coli
- 6. Iluminare cu ghidare inteligentă
- 7. Tavă de alimentare de 150 de coli



Accesorii, consumabile și asistență

Consumabile	W1350A Cartuș de toner LaserJet original HP 135A negru (~1.100 pagini)
	W1350X Cartuș de toner LaserJet original de capacitate extinsă HP 135X negru (~2.400 pagini)
Service și asistență	UG206E Serviciu HP de înlocuire standard timp de 3 ani (disponibile în toate țările EMEA exceptând Orientul Mijlociu, Marea Adriatică, Africa, Africa de Sud, CIS, EEM, România, Israel, Slovenia, Turcia) UG086E Service HP în următoarea zi lucrătoare pentru 3 ani (disponibile în Austria, Belgia, Cehia, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Spania, Suedia, Elveția, Marea Britanie) UG289E Service HP cu returnare la depozit timp de 3 ani (disponibile în Marea Adriatică, Africa, CIS, EEM, Israel, Orientul Mijlociu, România, Rusia, Slovenia, Africa de Sud, Turcia)

Specificații tehnice

Model	Imprimantă HP LaserJet M207dw
Număr produs	8J9K9F
Funcții	Imprimare
Panou de control	LED buton
Imprimare	
Tehnologie de imprimare	Laser
Viteză de imprimare ⁹	Alb-negru (A4, normal): Până la 27 ppm ; Alb-negru (A4, duplex): Până la 18 ipm
Prima pagină evacuată ¹¹	Alb-negru (A4, pregătit): În numai 7 s ; Alb-negru (A4, repaus): În numai 7,6 s
Rezoluție de imprimare	Alb-negru (optim): Până la 600 x 600 dpi
Ciclu de funcționare lunar ¹²	Până la 20.000 A4; Volum de pagini lunar recomandat ¹³ : 200 - 2.000
Funcții software inteligente ale imprimantei ^{2,3}	Imprimare față-verso automată, HP Auto-On/Auto-Off, aplicația HP
Limbaje de imprimare standard	PCLm5; URF; PWG
Zonă de imprimare	Marginiile imprimării Sus: 6 mm, Jos: 6 mm, Stânga: 5 mm, Dreapta: 5 mm; Suprafață maximă de imprimare : 216 x 354 mm
Imprimare duplex	Automat (standard)
Viteză procesor	500 MHz
Conectivitate	
Standard	1 port USB 2.0 de mare viteză (dispozitiv); Wireless 802.11 a/b/g/n, 2,4 GHz/5 GHz Dual band; 1 x rețea Gigabit Ethernet 10/100TX
Capabilitate de imprimare mobilă ⁸	Apple AirPrint™; certificat Mopria™; Aplicația HP; Imprimare Wi-Fi Direct®
Protocoloale de rețea acceptate	TCP/IP: IPv4; IPv6; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v 1/2/3;HTTP/HTTPS; UDP; IPP
Capabilitățile rețelei	1 Ethernet 10/100Base-TX; 1 port Wi-Fi 802.11 a/b/g/n încorporat
Memorie	Standard: 64 MB ; Maxim: 64 MB
Manipulare suport	
Numărul tăvilor pentru hârtie	Standard: 1 ; Maxim: 1
Tipuri suport	Hârtie (laser, simplă, aspră, velină), plicuri, etichete, carton, cărți poștale
Dimensiune suport	Particularizate (metric): Între 101,6 x 152,4 și 216 x 356 mm Acceptate (metric): A4; A5; A6; B5 (US)
Manipulare suport	Intrare standard: tavă intrare de 150 coli Ieșire standard: Tavă ieșire de 100 coli Intrare opțională: Nu este cazul
Greutate suport	60 - 163 g/m²
Capacitate de intrare	Tava 1: Coli: 150; plicuri: 10 Maxim: Până la 150 coli
Capacitate de ieșire	Standard: Până la 100 de coli Plicuri: Până la 10 plicuri Maxim: Până la 100 de coli
Sisteme de operare compatibile ¹⁴	Windows 11; Windows 10; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; MacOS v14 Sonoma; Linux
Sisteme de operare de rețea compatibile	Windows 11; Windows Server; Linux
Cerințe minime de sistem	Windows: Microsoft® Windows® 11, 10: 32 de biți sau 64 de biți, 2 GB de spațiu disponibil pe hard disk, conexiune la internet, Microsoft® Internet Explorer. Mac: macOS v14 Sonoma; macOS v13 Ventura; macOS v12 Monterey; HD de 2 GB; Este necesar accesul la internet
Software inclus	Fără CD în cutie; Software-ul se poate descărca de pe http://www.hp.com sau http://www.123.hp.com
Gestiunea securității	Pornire securizată, integritate securizată pentru firmware, integritate cod în timpul funcționării, EWS cu protecție prin parolă, navigare securizată prin SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 dezactivat în mod implicit; actualizare la OpenSSL versiunea 1.1.1; activare/dezactivare porturi de rețea: SNMPv1, SNMPv2 și SNMPv3, modificarea parolei pentru comunitate; setări implicite sigure, criptarea datelor în repaus, actualizare de firmware activă, parolă de administrator în mod implicit, cifru și selecție TLS; blocare cont; configurare Wi-Fi securizată
Gestionarea imprimantei	HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox
Dimensiuni și greutate	
Dimensiuni imprimantă (L x l x h)	Minim 355 x 279,5 x 205 mm; Maxim: 355 x 426,5 x 265 mm
Greutate imprimantă	5,6 kg
Mediu de funcționare	Temperatură: 15 la 32,5° C Umiditate: 30 – 70% umiditate relativă
Condiții de depozitare	Temperatură: -20 – 60 °C Umiditate: 10 - 90% umiditate relativă
Acustică ¹⁵	Emisii de putere acustică: 6,7 B(A) Emisii de presiune acustică: 52 dB (A)
Alimentare curent ⁴	Cerințe: 220-240 V c.a. (+/- 10%), 60 Hz/50 Hz, 2,7 A; Consum: 420 W (imprimare activă), 2,0 W (gata), 0,5 W (repaus), 0,5 W (oprire automată/activare prin USB/activată la expediere), 0,04 W (oprire automată/pornire manuală), 0,04 W (oprire manuală); Consum tipic de energie (TEC): 0,251 kWh/săptămână (Energy Star); Tip sursă de alimentare: Intern
Tehnologie cu caracteristici de economisire a energiei	
Certificări	Aprobare pentru RCM (Australia), TÜV și GS Mark (Germania), BSMI (Taiwan), CCC (China), BIS (India), KC (Coreea de Sud), SIRIM (Malaysia), Cambodia, Ucraina, CAE, Europa de Est, marcaj CE, FCC, Energy Star, UL, Paraguay, Indonezia, Singapore, Filipine, Argentina, Chile etc. Standard emisii electromagnetice: CISPR32:2012 și CISPR32:2015 /EN55032:2012 și EN55032:2015+AC:2016 – clasa B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Titlul 47 CFR, partea 15 clasa B/ICES-003, ediția 6.
Specificații privind impactul de durată	Fără mercur
Țara de origine	Fabricat în Vietnam
Ce se găsește în cutie ¹	8J9K9F HP LaserJet M207dw; Cartuș de toner negru original HP LaserJet preinstalat; Capac împotriva prafului; Cablu de alimentare; Ghid de referință; Poster de configurare; Pliant cu reglementări; Capacitate a cartușului din cutie de ~ 700 de pagini alb-negru, conform ISO/IEC 19752, la imprimare continuă. Capacitățile reale diferă considerabil în funcție de imaginile imprimate și de alți factori. Pentru detalii, accesează: https://www.hp.com/go/toneryield . Numărul de pagini poate să difere în funcție de condițiile de imprimare ale clientului și de utilizare.
Garanție	Un an garanție limitată

Note de subsol

- ¹ Este necesar accesul la Internet, care trebuie să fie achiziționat separat. Operațiile wireless sunt compatibile doar cu rețele wireless de 2,4 GHz și de 5,0 GHz. Acceptă 5,0 GHz și 2,4 GHz, utilizând până la 12 canale suprapuse comparativ cu numai 3 canale nesuprapuse pentru 2,4 GHz. Acceptă banda de 5,0 GHz (până la 150 mbps) vs. banda de 2,4 GHz (până la 72,2 mbps). Află mai multe la: <https://www.hp.com/go/mobileprinting>
- ² Necesită descărcarea aplicației HP, disponibilă la <https://www.hp.com/go/mobileprinting>. Anumite caracteristici sunt disponibile numai în limba engleză și pot varia în funcție de modelul/țara imprimantei și de diferitele aplicații desktop/mobile. HP își rezervă dreptul de a introduce taxe pentru utilizarea funcționalității disponibile în aplicația HP. Este necesar accesul la Internet, care este posibil să nu fie disponibil în toate țările. Pentru a beneficia de funcționalitatea completă, este necesar un cont HP. Caracteristicile de fax sunt destinate exclusiv trimerii de fax. Lista sistemelor de operare acceptate este disponibilă în magazinele de aplicații. Mai multe detalii la <https://www.hpsmart.com>
- ³ <https://www.red-dot.org/project/hp-laserjet-printer-series-52406>
- ⁴ În comparație cu aplicațiile OEM de imprimare pentru majoritatea imprimantelor inkjet/laser activate pentru rețea și celor all-in-one din topul vânzărilor, pentru acasă și pentru birou, cu prețuri de ≤ 450 USD. Imprimante selectate în funcție de cota de piață, publicate în Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker de la IDC, Final Historical, în trimestrul 1 din 2023. Declarație bazată pe testări practice ale aplicațiilor de imprimare ale producătorilor de imprimante și Studiul Keypoint Intelligence comandat de HP, iulie 2023. Pentru detalii, consultă: <https://www.keypointintelligence.com/HPSmartapp>
- ⁵ Se bazează pe testarea internă făcută de HP. Estimarea timpilor medii se bazează pe: 1) aplicația HP descărcată pe dispozitivul mobil sau pe computer, 2) crearea Comenzii rapide, 3) lucrări de scanare care au mai mult de 2-3 activități asociate (scanare către e-mail, salvare și redenumire, stocare în cloud etc.). Comparația economiei medii de timp se bazează pe utilizarea de software de imprimare și scanare pentru desktop pentru finalizarea unor activități de scanare similare. Necesită descărcarea aplicației HP și o imprimantă HP compatibilă. Pentru detalii privind cerințele de imprimare locală, consultă <https://www.hp.com/go/mobileprinting>
- ⁶ Capabilitățile pentru tehnologia HP Auto-On/Auto-Off depind de imprimantă și de setări; poate fi necesar un upgrade de firmware.
- ⁷ Reciclare: Disponibilitatea programului variază. Returnarea și reciclarea cartușelor HP originale este disponibilă în prezent în peste 60 de țări, teritorii și regiuni din Asia, Africa, Europa, America de Nord și de Sud, prin programul HP Planet Partners. Pentru detalii, consultă <https://www.hp.com/recycle>
- ⁸ Acest sistem de imprimare HP este premiat cu Blue Angel în conformitate cu DE-UZ 219 pentru uz comercial în următoarele 33 de țări: Germania, Austria, Elveția, Franța, Regatul Unit, Irlanda, Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Belgia, Țările de Jos, Luxemburg, Italia, Spania, Portugalia, Polonia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Croația, România, Bulgaria, Grecia, Estonia, Letonia, Lituania, Serbia, Turcia, Israel, Maroc, Africa de Sud.
- ⁹ În comparație cu imprimante laser duplex monocrome din aceeași clasă cu prețul sub 149 USD și 129 EUR și cu echipamente MFP laser duplex cu prețul sub 229 USD și 199 EUR. Viteza exactă a imprimantelor HP depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului. Studiul efectuat de Keypoint Intelligence în martie 2024, comandat de HP, pe baza unor specificații publicate de OEM și a informațiilor disponibile public începând din martie 2024. Cota de piață raportată de IDC pentru Q4 2023 pentru America de Nord și Europa. Pentru detalii: [keypointintelligence.com/HPFastestDuplexM200](https://www.keypointintelligence.com/HPFastestDuplexM200)

Denegări privind specificațiile tehnice

- ¹ Pentru informații despre capacitatea cartușelor furnizate cu imprimanta, accesează <https://www.hp.com/go/toneryield>. Valorile capacității sunt măsurate în conformitate cu ISO/IEC 19752, la imprimare continuă. Capacitățile reale diferă considerabil în funcție de imaginile imprimate și de alți factori.
- ² Capabilitățile pentru tehnologia HP Auto-On/Auto-Off depind de imprimantă și de setări; poate fi necesar un upgrade de firmware.
- ³ Trebuie descărcată aplicația HP. Pentru detalii despre cerințele locale de imprimare, consultă www.hp.com/go/mobileprinting. Anumite caracteristici/programe software sunt disponibile numai în limba engleză și diferă între aplicațiile pentru computer și aplicațiile mobile. Pentru funcționalitatea completă, este necesar un cont HP. Lista sistemelor de operare acceptate este disponibilă în magazinele de aplicații. Funcția de fax este doar pentru trimerii de faxuri și pot fi necesare achiziții suplimentare. Pentru mai multe informații, consultă: www.hpsmart.com/mobile-fax
- ⁴ Cerințele de alimentare depind de țara/regiunea în care se vinde imprimanta. Nu modifica tensiunile de funcționare. În caz contrar, imprimanta se va deteriora, iar garanția va fi anulată. Valorile consumului de energie se bazează, de obicei, pe măsurarea unui dispozitiv de 115 V.
- ⁵ Cerințele de alimentare depind de țara/regiunea în care se vinde imprimanta. Nu modifica tensiunile de funcționare. În caz contrar, imprimanta se va deteriora, iar garanția va fi anulată. Valoarea Energy Star se bazează, de obicei, pe măsurarea unui dispozitiv de 115 V.
- ⁶ Capacități de imprimare declarate conform ISO/IEC 19752, la imprimare continuă. Capacitățile reale diferă considerabil în funcție de imaginile imprimate și de alți factori. Pentru detalii, accesează <https://www.hp.com/go/toneryield>.
- ⁷ Valoare a capacității declarată în conformitate cu ISO/IEC 19752, la imprimare continuă. Capacitățile reale diferă considerabil în funcție de imaginile imprimate și de alți factori. Pentru detalii, accesează <https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>
- ⁸ Operațiunile wireless sunt compatibile doar cu operațiunile la 2,4 GHz și 5,0 GHz. Află mai multe accesând [hp.com/go/mobileprinting](https://www.hp.com/go/mobileprinting). Apple AirPrint – Dispozitivul mobil trebuie să aibă AirPrint®. Caracteristica de imprimare Wi-Fi Direct® este acceptată pe anumite imprimante. Înainte de imprimare, dispozitivul mobil trebuie conectat direct la o imprimantă simplă sau multifuncțională compatibilă cu Wi-Fi Direct®. În funcție de dispozitivul mobil, poate fi nevoie și de o aplicație sau de un driver. Pentru detalii, accesează [hp.com/go/mobileprinting](https://www.hp.com/go/mobileprinting). Wi-Fi Direct este o marcă comercială înregistrată a Wi-Fi Alliance®. Sigla Mopria® Logo este marcă înregistrată și/sau neînregistrată a Mopria Alliance, Inc. în Statele Unite și în alte țări, utilizarea neautorizată este strict interzisă. Trebuie descărcată aplicația HP. Pentru detalii privind cerințele locale de imprimare, accesează [hp.com/go/mobileprinting](https://www.hp.com/go/mobileprinting). Anumite caracteristici/programe software sunt disponibile numai în limba engleză și diferă între aplicațiile pentru computer și aplicațiile mobile. Este necesar accesul la internet, care trebuie achiziționat separat. Pentru funcționalitatea completă, este necesar un cont HP. Funcția de fax este doar pentru trimerii de faxuri și pot fi necesare achiziții suplimentare. Pentru mai multe informații, consultă: [hpsmart.com/mobile-fax](https://www.hpsmart.com/mobile-fax)
- ⁹ Valori măsurate conform ISO/IEC 24734, excluzându-se primul set de documente de testare. Pentru informații suplimentare, consultă <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.
- ¹⁰ Măsurare efectuată conform testului ISO/IEC 24734 de performanță a caracteristicii, excluzându-se primul set de documente de testare. Pentru informații suplimentare, consultă <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.
- ¹¹ Valori măsurate conform ISO/IEC 17629. Pentru mai multe informații, consultă <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.
- ¹² Ciclul de funcționare este definit ca numărul maxim de pagini imprimate pe lună ca imagini. Această valoare permite o comparație între robustețea produsului și cea a altor dispozitive HP LaserJet sau HP Color LaserJet, pentru amplasarea adecvată a imprimantelor și echipamentelor MFP, astfel încât să fie îndeplinite cerințele persoanelor sau grupurilor conectate.
- ¹³ HP recomandă ca numărul de pagini imprimate pe lună să se încadreze în intervalul specificat pentru performanța optimă a dispozitivului, pe baza unor factori precum intervalele de înlocuire a consumabilelor și durata de viață a dispozitivului într-o perioadă de garanție extinsă.
- ¹⁴ Nu se acceptă Windows® XP (64 de biți) și Windows Vista® (64 de biți) Soluția de software completă este disponibilă doar pentru Windows 10 și versiunile ulterioare; Pentru Windows Server 2016 pe 64 de biți, se instalează doar driverul de imprimare; Sistemele Linux utilizează software HPLIP în OS (în sistemul de operare).
- ¹⁵ Configurație testată: imprimare pe o față, hârtie A4 și o viteză medie de 27 ppm.



www.blauer-engel.de/uz219

