



Imprimantă HP LaserJet Tank MFP 2604dw

Capabilități de business cu toner preîncărcat pentru până la 5.000 de pagini și cel mai mic cost pe pagină.¹

Bucură-te de funcțiile pentru business și economii cu imprimanta HP LaserJet Tank MFP 2604dw All-in-One preîncărcată cu toner original HP pentru până la 5.000 de pagini.¹



Beneficiezi de imprimare de înaltă calitate cu cel mai mic cost pe pagină

- Creat pentru imprimare de mare volum; rezervor preîncărcat cu toner pentru 5.000 de pagini.¹
- Economisește bani prin reîncărcarea cu kitul de reîncărcare cu toner HP de capacitate foarte mare.
- Asigură o calitate excepțională cu text clar și negru intens, pagină după pagină.

Reîncărcare simplă în 15 secunde cu toner original HP²

- Reîncarci ușor în 15 secunde cu toner original HP.²
- Mai puține întreruperi cu opțiunile de reîncărcare cu toner HP de 2.500 și 5.000 de pagini.¹
- Kitul de reîncărcare cu toner original HP are un design unic, fiind realizat cu peste 75% mai puțin plastic.³

O mulțime de funcții pentru productivitate ridicată.

- Accelerezi imprimarea documentelor cu mai multe pagini, prin imprimarea automată față-verso.
- Gestionează cu ușurință activitățile și obține mai multe funcții de la un singur dispozitiv: imprimare, scanare și copiere
- Imprimi, scanezi și partajezi oricând și oriunde cu aplicația HP Smart.⁴
- Întreținere redusă și durată mare de viață, cu cilindrul fotosensibil pentru până la 50.000 de pagini.⁵

Prezentarea produsului

În imagine apare LaserJet Tank MFP 2604sdw

- 1. Alimentator automat de documente de 40 de coli
- 2. Text clar și imprimare consecventă
- 3. Imprimare față-verso automată
- 4. HP Smart Advance
- 5. Preîncărcat cu toner original HP pentru până la 5.000 de pagini
- 6. Cilindru fotosensibil pentru până la 50.000 de pagini
- 7. Wi-Fi® dual band cu resetare automată și Bluetooth LE
- 8. Fast Ethernet încorporat
- 9. Viteză de imprimare de până la 22 ppm (A4)
- 10. HP WOLF Security Essential
- 11. tavă intrare de 250 coli
- 12. Butoane cu ghidare inteligentă



Accesorii, consumabile și asistență

Consumabile	W1530A Kit de reîncărcare cu toner HP 153A LaserJet Tank negru original (~2.500 pagini)
	W1530X Kit de reîncărcare cu toner HP 153X LaserJet Tank negru original (~5.000 pagini)
Accesorii	
Service și asistență	U04TNE Înlocuire standard timp de 3 ani disponibilă în toate țările din EMEA, mai puțin Marea Adriatică, Africa, CSI, EEM, Israel, Orientul Mijlociu, Rusia, Africa de Sud, Turcia U04TKE Înlocuire în următoarea zi lucrătoare timp de 3 ani disponibilă în Austria, Belgia, Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Țările de Jos, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Spania, Suedia, Elveția, Regatul Unit

Specificații tehnice

Model	Imprimantă HP LaserJet Tank MFP 2604dw
Număr produs	381V0A
Panou de control	LCD cu pictograme; 3 indicatoare luminoase (Suport, Capac deschis, Wi-Fi); 10 butoane (Wi-Fi, Jos, Meniu, Sus, Copiere, Copiere act de identitate, Informații, Reluare, Anulare, Alimentare)
Imprimare	
Tehnologie de imprimare	Laser
Viteză de imprimare ¹	Alb-negru (A4, normal): Până la 22 ppm ; Alb-negru (A4, duplex): Până la 14 ipm
Prima pagină evacuată ²	Alb-negru (A4, pregătit): În numai 8 s ; Alb-negru (A4, repaus): În numai 8,4 s
Rezoluție de imprimare	Alb-negru (optim): Până la 600 x 600 dpi ; Tehnologie: 600 x 600 dpi; 600 x 400 dpi
Ciclu de funcționare lunar	Până la 25.000 pagini A4; Volum de pagini lunar recomandat: 250-2500
Funcții software inteligente ale imprimantei ^{3,4}	Imprimare duplex automată, HP Auto-On/Auto-Off, aplicația HP Smart
Limbaje de imprimare standard	PCLm5; URF; PWG
Fonturi și seturi de fonturi	Fără
Zonă de imprimare	Marginile imprimării Sus: 2 mm, Jos: 2 mm, Stânga: 2 mm, Dreapta: 2 mm; Suprafață maximă de imprimare : 215,9 x 355,6 mm
Imprimare duplex	Automat
Copiere	
Viteză de copiere	Negru (A4): Până la 14 cpm
Scanare	
Format fișier scanat	JPEG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF
Specificații scanner	Tip scanner Suport plat, ADF (opțional); Tehnologie de scanare: Contact Image Sensor (CIS); Moduri de intrare scanare: Aplicația HP Smart; și aplicații pentru utilizator prin Twain; Versiune TWAIN: Versiunea 2.1; Scanare duplex cu alimentator automat de documente: Nu; Rezoluție optică de scanare: Până la 600 dpi
Volum de scanare lunar recomandat	150 - 1500
Suprafață scanabilă	Dimensiune maximă suport (suport plat): 216 x 297 mm ;Dimensiune minimă suport (ADF): 148 x 210 mm Dimensiune maximă suport (ADF): 216 x 356 mm
Niveluri de adâncimi de biți/tonuri de gri	24 biți / 256
Viteză procesor	500 MHz
Conectivitate	
Standard	USB de mare viteză (compatibil cu specificațiile USB 2.0); Ethernet 10/100 Base-TX; conexiune radio Wi-Fi 802.11a/b/g/n (2,4/5 GHz)
Capabilitate de imprimare mobilăApple AirPrint™; HP Smart App; Mopria™ Certified; Wi-Fi® Direct Printing	Aplicația HP Smart; Apple AirPrint™; certificat Mopria™; imprimare Wi-Fi® Direct
Protocoale de rețea acceptate	TCP/IP: IPv4; IPv6; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v 1/2/3;HTTP/HTTPS; UDP; IPP
Capabilitățile rețelei	Ethernet 10/100Base-TX; Wi-Fi 802.11b/g/n integrat (2,4/5 GHz)
Memorie	Standard: 64 MB ;Maxim: SDRAM de 64 MB
Manipulare suport	
Numărul tăvilor pentru hârtie	Standard: 1 ;Maxim: 1 x tavă de intrare
Tipuri suport	Hârtie simplă, hârtie grea, hârtie de corespondență, etichetă, hârtie ușoară, plic
Dimensiune suport	Particularizate (metric): 102 x 152 – 215,9 x 355,6 mm Acceptate (metric): A6; A5; A4; Plic nr. 10; Plic C5; Plic DL; Plic B5; B5 (JIS); B6 (JIS); 216 mm x 340 mm;Personalizată ADF: A4, Letter, Legal

Model	Imprimantă HP LaserJet Tank MFP 2604dw
Număr produs	381VOA
Manipulare suport	Intrare standard: tavă intrare de 250 coli Intrare opțională: Neaplicabil
Greutate suport	60 - 163 g/m ²
Capacitate de intrare	Tava 1: Coli: 250; plicuri: 10 Maxim: Până la 250 coli
Capacitate de ieșire	Standard: Până la 100 de coli Plicuri: Până la 10 plicuri Suport transparent: Nu acceptă folii transparente Maxim: Până la 100 de coli
Sisteme de operare compatibile	Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux
Sisteme de operare de rețea compatibile	Windows Server 2008 R2 pe 64 biți, Windows Server 2008 R2 pe 64 biți (SP1), Windows Server 2012 pe 64 biți, Windows Server 2012 R2 pe 64 biți, Windows Server 2016 pe 64 biți; Linux (pentru mai multe informații, accesează http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)
Cerințe minime de sistem	Windows: Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32 sau 64 de biți, 2 GB de spațiu disponibil pe hard disk, conexiune la internet, Microsoft® Internet Explorer sau Edge. Mac: Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; HD de 2 GB; este necesar accesul la internet
Software inclus	Fără CD în cutie; software-ul se poate descărca de la http://www.hp.com sau http://123.hp.com
Gestiunea securității	Pornire securizată, integritate securizată pentru firmware, integritate cod în timpul funcționării, EWS cu protecție prin parolă, navigare securizată prin SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 dezactivat în mod implicit; OpenSSL versiunea 1.1.1; activare/dezactivare porturi de rețea; SNMPv1, SNMPv2 și SNMPv3, modificarea parolei pentru comunitate; setări implicite sigure, criptarea datelor în repaus, actualizare de firmware activă, parolă de administrator în mod implicit, cifru și selecție TLS; blocare cont; configurare Wi-Fi securizată
Gestionarea imprimantei	HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac)
Dimensiuni și greutate	
Dimensiuni imprimantă (L x l x h)	Minim 368 x 326 x 255 mm; Maxim: 368 X 390,5 X255mm
Greutate imprimantă	7,9 kg
Mediu de funcționare	Temperatură: 15 – 32,5 °C Umiditate: 30 – 70% umiditate relativă
Condiții de depozitare	Temperatură: -20 – 60 °C
Acustică	Emisii de putere acustică: 6,3 B (A) Emisii de presiune acustică: 49 dB (A)
Alimentare curent ⁷	Cerințe: 110 V – 127 V nominal la +/-10% (min. 99 V, max. 140 V), 50 - 60 Hz nominal +/- 3 Hz (min. 47 Hz, max. 63 Hz), 220 V – 240 V nominal la +/-10% (min. 198 V, max. 264 V), 50 - 60 Hz nominal +/- 3 Hz (min. 47 Hz, max. 63 Hz); Consum: Imprimare activă: 390 W, Pregătit: 2,7 W, În așteptare: 0,51 W, Oprire manuală: 0,05 W, Oprire automată/pornire manuală: 0,05 W, Oprire automată/Wake on LAN: 0,5 W; Consum tipic de energie (TEC)⁸: Energy Star: 0,194 Kwh/săptămână; Blue Angel: 0,203 kWh/săptămână; Tip sursă de alimentare: Sursă de alimentare internă (incorporată)
Tehnologie cu caracteristici de economisire a energiei	Tehnologie HP Auto-On/Auto-Off; tehnologie Instant-on
Certificări	RCM (Australia), marcaj TUV și GS (Germania), BSMI (Taiwan), CCC (China), BIS (India), KC (Coreea de Sud), SIRIM (Malaysia), Cambodgia, Ucraina, EAC, aprobări pentru Europa de Est, marcaj CE, FCC, Energy Star, UL, Paraguay, Chile, Argentina, Indonezia, Singapore, Filipine etc. Standard emisii electromagnetice: CISPR32:2015 și CISPR 35:2016 /EN55032:2015 - Clasa B; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55035:2017; FCC titlul 47 CFR, Partea 15 Clasa B/ICES-003, Ediția 6 Blue Angel; EPEAT® Silver registered; ENERGY STAR® certified Certificat Blue Angel Da, Blue Angel DE-UZ 219 – garantat numai dacă se utilizează consumabile HP originale Conformitate Telecom: Wireless: Directiva UE pentru echipamente radio 2014/53/EU; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 / ETSI EN 301 489-17: V3.1.1; EN 300 328: V2.2.2 / EN301 893 V2.1.1/ EN300 440-1 V2.1.1; FCC titlul 47 CFR, partea a 15-a subsecțiunile C & E / RSS 247 articolul 1, 2015 și RSS 102 articolul 5, 2015; IEC 62311: 2007 / EN62311: 2008
Specificații privind impactul de durată	Se poate recicla prin HP Planet Partners; Conține materiale plastice reciclate post-consum
Țara de origine	Fabricat în Vietnam
Ce se găsește în cutie ⁹	381VOA Imprimantă HP LaserJet Tank MFP 2604dw; cilindru fotosensibil HP LaserJet Tank original negru (se livrează cu un cartuș inițial de toner negru ~5000 pagini);cablu de alimentare; ghid de configurare; ghid de referință; pliante cu reglementări/de asistență
Garanție	Până la 3 ani de garanție extinsă la înregistrarea în termen de 60 de zile pe www.hp.com/go/lasertank-warranty

Note de subsol

¹ Capacitatea reală variază substanțial în funcție de conținutul paginilor imprimate și de alți factori. Capacitate medie pe baza ISO/IEC 19752, la imprimare continuă. Pentru pagini suplimentare imprimate este necesară reîncărcarea cu toner. Pentru detalii, consultă www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

² Când se utilizează în conformitate cu instrucțiunile. Durata medie de reîncărcare se bazează pe testările interne efectuate de HP.

³ Reducerea cu peste 75% a cantității de plastic utilizate se calculează prin compararea greutateii plasticului din kiturile de reîncărcare cu toner HP Neverstop Laser 103/143 A/AD și HP Laser NS 108 A/AD și din ambalajul acestora.

⁴ Necesită descărcarea aplicației HP Smart. Pentru detalii privind cerințele de imprimare locală, accesează <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Anumite caracteristici/programe software sunt disponibile numai în limba engleză și diferă între aplicațiile pentru computer și aplicațiile mobile. Este posibil să necesite abonament; abonamentul nu este disponibil în toate țările. Pentru detalii, accesează HPSmart.com. Este necesar accesul la internet, care trebuie achiziționat separat. Pentru a beneficia de funcționalitatea completă este necesar un cont HP. Lista sistemelor de operare acceptate este disponibilă în magazinele de aplicații.

⁵ Capacitatea cilindrului fotosensibil este de aproximativ 50.000 de pagini cu o singură față (format Letter sau A4). Există mulți factori care determină durata de funcționare utilă a cilindrului, cum ar fi temperatura, umiditatea, tipul de hârtie, tipul de toner utilizat și alte variabile. Unitatea cilindrului fotosensibil se poate înlocui la furnizorul de servicii autorizat.

⁶ Kitul de reîncărcare cu toner nu este inclus cu imprimanta; se achiziționează separat.

Denegări privind specificațiile tehnice

¹ Măsurată utilizând ISO/IEC 24734, exclude primul set de documente ale testului. Pentru informații suplimentare, vizitați <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.

² Valori măsurate utilizând ISO/IEC 17629. Pentru mai multe informații, vizitați <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.

³ Capabilitățile pentru tehnologia HP Auto-On/Auto-Off depind de imprimantă și de setări; poate fi necesar un upgrade de firmware.

⁴ Necesită descărcarea aplicației HP Smart. Pentru detalii privind cerințele de imprimare locală, consultă <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Anumite caracteristici/programe software sunt disponibile numai în limba engleză și diferă între aplicațiile pentru computer și aplicațiile mobile. Este posibil să necesite abonament; este posibil ca abonamentul să nu fie disponibil în toate țările. Pentru detalii, consultă HPSmart.com; este necesar accesul la internet, care trebuie achiziționat separat. Pentru a beneficia de funcționalitatea completă este necesar un cont HP. Lista sistemelor de operare acceptate este disponibilă în magazinele de aplicații.

⁵ Viteze de scanare măsurate din ADF. Vitezele de procesare reale pot varia în funcție de rezoluția de scanare, de condițiile de rețea, de performanța computerului și de software-ul de aplicație.

⁶ Cerințele de alimentare depind de țara/regiunea în care se vinde imprimanta. Nu modifica tensiunile de funcționare. Astfel de modificări vor duce la deteriorarea imprimantei și la anularea garanției produsului. Valoarea Energy Star se bazează în mod tipic pe măsurarea dispozitivului de 115 V.

⁷ Cerințele de alimentare depind de țara/regiunea în care se vinde imprimanta. Nu modifica tensiunile de funcționare. Astfel de modificări vor duce la deteriorarea imprimantei și la anularea garanției produsului. Valoarea Energy Star se bazează în mod tipic pe măsurarea dispozitivului de 115 V.

⁸ Viteze de scanare măsurate din ADF. Vitezele de procesare reale pot varia în funcție de rezoluția de scanare, de condițiile de rețea, de performanța computerului și de software-ul de aplicație.

